

# RV110W ىلج ةمدقتملا ةيكلساللا تادادعلا

## فدهلا

ةيكلسال تادادعلا ريغت مدختسملل نكمي، بيولا ةئيهتل ةدعاسملا ةادال مادختساب لاقملا اذه حرشي. هل اءا اىصقأب هجوملا لمعي ىتح RV110W زارطللا ىلج ةعونتم RV110W ىلج ةمدقتملا ةيكلساللا تادادعلا نيوكت ةيفي.

## قيبطتلل ةلباقلا ةزهجالا

- RV110W زارطللا

## ةيئارجا تاوطخ

ةمدقتم تادادعلا > ةيكلسال رايتخال ةدعاسملا بيولا نيوكت ةادأ مدختسأ. 1. ةوطخللا ةمدقتملا تادادعلا ةحفص رهظت.

### Advanced Settings

**Advanced Configuration**

Frame Burst:  Enable

WMM No Acknowledgement:  Enable

---

Basic Rate:

Transmission Rate:

N Transmission Rate:

CTS Protection Mode:  Disabled  Auto

---

Beacon Interval:  Milliseconds (Default : 100, Range : 40 - 3500)

DTIM Interval:  (Default : 1, Range : 1 - 255)

Fragmentation Threshold:  (Default : 2346, Range : 256 - 2346)

RTS Threshold:  (Default : 2347, Range : 0 - 2347)

ةزهجالا ليغشتل نيكمت رايتخاللا ةناخ ددح، "تاراطلا ريچفت" نيمي ىلج 2. ةوطخللا ةزهجالا وعنصم هب حمسي اءا لصفأب ةكبشلا ىلج ةيكلساللا.

تانايبلا لاسرالا نيكمت رايتخاللا ةناخ ددح، WMM "مالعلا" نيمي ىلج 3. ةوطخللا ءاطخاللا نم ديزملا ثدحي دق نكل وربكأ ءءافكب.

هب زاھجالا ثبي نأ نكمي لدم رتخأ، ياساسأ لدم ءلدسنملا ةمئاقلا نم 4. ةوطخللا

- ةينقتلا عم لصفأ لكشب رايتخاللا اذه لمعي — ةينثلالا في تباچيم 2 ىل 1 نم

ةميدقلا ةيكللساللا

- ةيسايقلا ةيكللساللا تالدعملا لكب رايقلا اذه لسري — يضارتفا
- ةيكللساللا تالدعملا لكب رايقلا اذه لسري — لكلا

نم تانايبلا لقن لدعم رتخأ، طقف N سيل ةيكللساللا ةكبشلا عضو ناك اذا 5. ةوطخلا  
يف ةيكللساللا ةكبشلا عضو طبض نكمي. لاسرالا لدعم ةلدسنملا ةمئاقلا  
ةيساسا تاداع | > ةيكللسال

حاتم تانايب لقن لدعم عرسا مدختسي يئاقلت :ةطخال

نم تانايبلا لقن لدعم رتخأف، طقف N وه ةيكللساللا ةكبشلا عضو ناك اذا 6. ةوطخلا  
N لقن لدعم ةلدسنملا ةمئاقلا

Clear-to-Send ةيامح ليطعتل وي دارلا ليطعت رز رقنا، CTS ةيامح عضو ني مي يلع 7. ةوطخلا  
وأ، اهنمو ةكبشلا يلى ةيكللساللا لاسرالا تاي لمع عي مج نم ققحتت يئالا (CTS)  
ةرورضلا دنع طقف CTS ةيامح مادختسالا يئاقلت قوف رقنا

يذلا ةيناث يلى لملا ب تقولا لخدأ، Beacon لاسرالا ل ينمزل ل صافلا ل قح يف 8. ةوطخلا  
ةيكللساللا ةكبشلا ةنمازمل مزحلا لاسرالا هي متي

تانايب يلع ةرانملا ةمزح ءاوتحا تارم ددع لخدأ، DTIM ل ينمزل ل صافلا يف 9. ةوطخلا  
(DTIM) مي لس تال رورم ةكرح ةراشلا ةلاسر م سباب اضيا فرعت، ةكبشلا ل ةديج

اهميسقت لبق ةمزحلا مجحل ي صقألا دحلل ةميقي لخدأ، ةئزجتلا ةبتع يف 10. ةوطخلا  
لاسرالا لي هس تل ءازجأ يلى

دحلا يهو (RTS) "لاسرالا يلى ني مي ل نم" دحلل ةميقي لخدأ، RTS دح ل قح يف 11. ةوطخلا  
ةمزحلا مجح طبض ةداع يف مداخلا أدبي نأ لبق ةمزحلا مجحل يندألا

اهل هاجتل رمألا ءاغل وأ تاريغيغتلا ظفحل ظفح قوف رقنا 12. ةوطخلا

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا ذه Cisco ت مچرت  
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م دخت س م ل ل م عد ي و ت ح م م ي دقت ل ة ي ر ش ب ل و  
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب  
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه  
ي ل ا م ا د ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا هذه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco  
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا