

RV110W في SSID نام ا تاداع

فدها

تاع وجم تافرع نمضتت أن كم ي. ةيكلسالل ةكبش لل ةيامحل نامأل اعاضوا رفوت ةفلتخم فئاظوب SSIDs موقت دق. ةفلتخم نامأل اعاضوا ةفلتخم (SSID) ةمدخل ةلاقملا هذه حضوت. ةفلتخم ني مات سي ياقم SSIDs بلطتت دق ك لذل، ةكبش لل RV110W لىل SSID فرعمل نامأل تاداع ني وكت ةي فيك

قيبطت لل ةلباق لل ةزهجال

- زارطال RV110W

ةيئارجا تاوطخ

ةيساسا تاداع > يكلسال رايتخال ةدعاسملا بيولا ني وكت ةادأ مدختسا 1. ةوطخل

Basic Settings

Radio: Enable

Wireless Network Mode: B/G/N-Mixed

Wireless Band Selection: 20MHz 20/40MHz

Wireless Channel: 6-2.437 GHZ

AP Management VLAN: 1

U-APSD (WMM Power Save): Enable

Wireless Table									
<input type="checkbox"/>	Enable SSID	SSID Name	SSID Broadcast	Security Mode	MAC Filter	VLAN	Wireless Isolation with SSID	WMM	WPS Hardware Button
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ciscosb1	<input checked="" type="checkbox"/>	Disabled	Disabled	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ciscosb2	<input type="checkbox"/>	Disabled	Disabled	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ciscosb3	<input type="checkbox"/>	Disabled	Disabled	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ciscosb4	<input type="checkbox"/>	Disabled	Disabled	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>

Edit Edit Security Mode Edit MAC Filtering Time of Day Access

Save Cancel

Wireless Table									
<input type="checkbox"/>	Enable SSID	SSID Name	SSID Broadcast	Security Mode	MAC Filter	VLAN	Wireless Isolation with SSID	WMM	WPS Hardware Button
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ciscosb1	<input checked="" type="checkbox"/>	Disabled	Disabled	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ciscosb2	<input type="checkbox"/>	Disabled	Disabled	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ciscosb3	<input type="checkbox"/>	Disabled	Disabled	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ciscosb4	<input type="checkbox"/>	Disabled	Disabled	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>

Edit Edit Security Mode Edit MAC Filtering Time of Day Access

ريرت ديرت يتل او SSID ب ةصخال رايتخال ةناخ ددح، يكلسالل لودجال ي في 2. ةوطخل اهل ني ماتل تاداع

ني ماتل تاداع ةحفص حتف ل اذ ي دوي. بولسا نم ررحي ةق قوط 3. ةوطخل

تادادع| ريرت ديترت يال ال SSID رتخأ ، SSID ديترت ةلدسنم ال ةمئاق ال نم 4. ةوطخ ال اهل ني مات ال

نام ال ءضو لي طعت

ءي ابل طتي نل يذل ال SSID فرعمل نام ال ءضو لي طعت ةي فيك ءارج ال اذ ءضوي SSID م ادخ تسال نام ا تام ول عم

ل. طعم رتخأ ، نام ال ءضو ةلدسنم ال ةمئاق ال نم 1. ةوطخ ال

فلخ ال قوف و اهل ءاجت ل رم ال اءل و ا تاريي غت ال ظفحل ظفح قوف رقنا 2. ةوطخ ال ةق باس ال ءحفص ال ال ءدوع ل

WEP نام ا ءضو

(WEP) ي كل سل ال لي صوت ل ال ةئفا كم ال ةي صوص خ ال ني عت ةي فيك ءارج ال اذ ءضوي را ي خ ال نو كي دق هنكلو ، انام ا رثك ال نام ال ءضو وه WEP نو كي ال SSID ل نام ا ءضو ك WPA م عدت ال ءكبش ال ءزه ا ءعب تناك اذا دي حوالا

WEP رتخأ ني مات ال ءضو ةلدسنم ال ةمئاق ال نم 1. ةوطخ ال

ارا ي خ رتخأ ، ةق داصم ال عون ةلدسنم ال ةمئاق ال نم 2. ةوطخ ال

- ءكرتشم ال ءي تافم ال ةق داصم نم انم او ءرشابم رثك ا را ي خ ال اذ ءحوتفم ماظن
- ءحوتفم ال ماظن ل نم انام ل ق ا را ي خ ال اذ ءكرتشم ءاتفم

ءي س ادس م اقرا 10) ت ب-10/64 رتخأ ، ريفش ل ال ةلدسنم ال ةمئاق ال نم 3. ةوطخ ال

يذلاو، (ةي رشح ةيس ادس ماقراً 26) تب-26/128 وأ، تب-40 حات فم مدختست يتلا، (ةي رشح ةيس ادس ماقراً 104) تب-104 حات فم مدختسي.

اهلوط لقي ال ماقراً وفرحاً يلع يوتحت رورم ةرابع لخدأ، رورم ال ةرابع لقي ف. 4 ةوطخلال فرحاً 8 نع.

مق وأ حيتافم ال لوقح في WEP حيتافم ةعبراً عاشنإل عاشنإل يلع رقنا 5. ةوطخلال حيتافم ال لوقح في ايودي WEP حيتافم لخداب.

يذلا WEP حات فم ال لوقح مقرر تخأ TX حات فم ةلدسنم ال ةمئاق ال نم 6. ةوطخلال كرتشم حات فم ك هم ادختسإ ديرت.

ةملك فورح فشك ديرت تنك اذا رورم ال ةملك عانق اغلإ رايتخال ال ةناخ ددح 7. ةوطخلال رورم ال.

فلخال قوف وأ اهلهاجتل رمأل اغلإ وأ تارييغت ال ظفحل ظفح قوف رقنا 8. ةوطخلال ةقبا ال ةحفص ال ال ةدوعلل.

ي صخش- WPA2 و ي صخش- WPA2 و ي صخش- WPA طلتخمل نامأل عضو

WPA-مدختسي نا نكمي. WEP نم يوقأ ني مات عضو وه (WPA) يمحمل ال Wi-Fi لوصو مدقتم ال ريفشتل رايعم وأ (TKIP) ةتقؤم ال حيتافم ال ةمالس لوكوتورب اما ي صخش كرتشم حات فم و ريفشتل ال AES طقف ي صخش- WPA2 مدختسي. ريفشتل ال (AES) WPA2 و WPA ءال مع معد طلتخمل ال ي صخش- WPA2 عيطتسي. ةقداصل ال (PSK) اقبسم ي صخش- WPA2 وأ ي صخش- WPA دادعإ ةي فيك ءارجال اذع حضوي. AES و PSK مدختسي و اع م SSID نامأ فرعمل ني مات عضو ك طلتخم ي صخش- WPA2 وأ

ارايخ رتخأ، ني مات ال عضو ةلدسنم ال ةمئاق ال نم 1. ةوطخلال

- WPA-ي صخش — AES و TKIP رايل ال اذع معددي
- WPA2-ي صخش — AES و PSK تارايخ ال هذه معدت
- WPA2 و WPA ءال مع نم ال ك رايل ال اذع معددي — طلتخم ي صخش- WPA2.

Security Settings

Select SSID: ciscosb1

Security Mode: WPA-Personal

Encryption: TKIP/AES

Security Key:

Unmask Password:

Key Renewal: 3600 Seconds (Range: 600 - 7200, Default: 3600)

Save Cancel Back

ريفشست ةلدسنم ال ةمئاق ال نم ريفشست عون رتخأ، ي صخش- WPA ترتخأ اذا 2. ةوطخلال

- AES معدت ال يتلا ةمي دقل ال ةزهجال عم رايل ال اذع قفاوتي — TKIP/AES
- AES — TKIP/AES نم انامأ رثكأ رايل ال اذع

إلى لوصول ديقت يتل ماقرال او فورحل نم ةرابع لخدأ، نامأل حاتفم لقح يف 3. ةوطخل
ةكبش لل.

ةملك فورح فشك ديرت تنك اذا رورملا ةملك عانق اغل رايتخال ةناخ ددح 4. ةوطخل
رورملا.

حاتفملا ةكبش لا اهي ف ددجت يتل تارملا ددع لخدأ، "حاتفملا ديحجت" لقح يف 5. ةوطخل
ناوٹ يف.

فلخال قوف واهلهاجتل رمأل اغل و ا تاريخيغتلا ظفحل ظفح قوف رقنا 6. ةوطخل
ةقباسلا ةحفصلا الى ةدوعلل.

يسسؤم-WPA2 و يسسؤم-WPA و يسسؤم-WPA طلتخمل نامأل عضو

ةمدخ مداخل ةقداصم يف دعب نع ةقداصملا بلط ةسسؤملا نامأ عاضو امدختست
بجي و، الصف نم امداخ ممدختسي ةكبش لوكوتورب وهف RADIUS امأ. (RADIUS) ممدختسملا
ءارجالا اذح ضوي. RADIUS مداخل ربع اهلا و ةكبش لل نم تانايبلا رورم ةكرح رمت نا
نيمأت عضو ك طلتخم يسسؤم-WPA2 و يسسؤم-WPA2 و يسسؤم-WPA دادع ا ةيفيك
ف رعمل SSID.

ارايخ رتخأ، نيمأتلا عضو ةلدسنملا ةمئاقلا نم 1. ةوطخل

- WPA-Enterprise — يسسؤم-WPA — يسسؤم-WPA2 و يسسؤم-WPA طلتخمل نامأل عضو
- WPA2-Enterprise Mixed — يسسؤم-WPA2 و يسسؤم-WPA طلتخمل نامأل عضو
- WPA2-Enterprise Mixed — يسسؤم-WPA2 و يسسؤم-WPA طلتخمل نامأل عضو

Security Settings

Select SSID: ciscosb1

Security Mode: WPA-Enterprise

Encryption: TKIP/AES

RADIUS Server: 0 . 0 . 0 . 0 (Hint: 192.168.1.200)

RADIUS Port: 1812 (Range: 1 - 65535, Default: 1812)

Shared Key:

Key Renewal: 3600 Seconds (Range: 600 - 7200, Default: 3600)

Save Cancel Back

ريفت ةلدسنملا ةمئاقلا نم ريفشت عون رتخأ، يسسؤم-WPA طلتخمل نامأل عضو 2. ةوطخل

- AES ممدت ال يتل ةميدقلا ةزهجال عم رايخال اذح قفاوتي — TKIP/AES
- AES — TKIP/AES نم انامأ رثكأ رايخال اذح

RADIUS مداخل صخال IP ناو نع لخدأ، RADIUS مداخل لقح يف 3. ةوطخل

مداخل الى هيلع ةكبش لا لصت يذلا ذفنملا مقرر لخدأ، RADIUS ذفنم لقح يف 4. ةوطخل
RADIUS.

ديقت يتلا ماقرألا و فورحلا نم ةرابع لخدأ ، "كرتشملا حاتفملا" لققح يف 5. ةوطخل
ةكبشلا لوصولا

حاتفملا ةكبشلا اهيف ددجت يتلا تارملا ددع لخدأ ، "حاتفملا ديدجت" لققح يف 6. ةوطخل
ناوٲ يف

فلخل قوف وأ اهلهاجتل **رمألا ءاغل** وأ تاريخيغتل **ظفحل ظفح قوف** رقنا 7. ةوطخل
ةقباسلا ءفصلا ل ءدوعلل

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت
ملاعلاء ن أ عي مچ ي ف ن ي م دخت سمل ل معد ي و تح م مي دقت ل ة يرش ب ل و
امك ة ق ي قد ن و ك ت ن ل ة ل أ مچرت ل ض ف أ ن أ ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص أ ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن تسمل ا