

RV215W ىلع ةلومحمل ةزهجال ةكبش نيوكت

فدهلا

مادختسا لالخنم تنرتنإلاب لاصتا نيوكتل ةلومحمل ةزهجال ةكبش ةحفص مدختست
ضيرعلال يدرتل قاطنلا تاذ ةلومحمل ةزهجال لثلاثلا ليجال نم USB مدموم

RV215W ىلع ةلومحمل ةكبش نيوكت ةيفيك لاقملا اذه حرشي

قيبطتل ةلباقلا ةزهجال

· RV215W زارطلا

جماربال رادصا

· رادصا 1.0.0.16

ةلومحمل ةزهجال ةكبش نيوكت

WAN > ةكبش رتخاو بيولا ةئيهتل ةدعاسملا ةادالا ىلإ لوخدلا ليجستب مق 1. ةوطخلا
> ةلومحمل ةزهجال ةكبش ةحفص رهظت. ةلقنتم ةكبش >

RV215W زارطلاب الصتم ثلاثلا

ةقاطبلا ةلاح لققح في 3G مودم ةلاح ضرع متي: **ةطحالم**

ةلومحمل ةزهجالا ةكبش دادعإ

لققح في ةبولطملا نيوكتلا ةقيرط عم قفاوتي يذلا رايخالا رز قوف رقنا 1. ةوطخلا
عضو نيوكت

ليصوتلا دنع ايئاقلت ةلومحمل ةزهجالا ةكبش نيوكت متي — يئاقلت

ايودي لومحمل فتاهلا ةكبش نيوكت بحجي — ايودي

ةقاطبلا هي في دجوت يذلا نيوكتلا عضو ةقاطبلا عضو لققح ضرعي: **ةطحالم**

ةيلاتلا لوقحلل يوديلا نيوكتلا وه نيوكتلا عضو ناك اذا 2. ةوطخلا

متي .تنرتنالا لوصولا ةطقن مسا لخدأ — (APN) لوصولا ةطقن مسا
ISP لبق نم مسالا اذهريفوت

ISP هرفوي يذلا تنرتنالا لوصولا بلطال مقرر لخدأ — بلطال مقرر

ISP ةطساوب هرفوت مت يذلا مدختسملا مسا لخدأ — مدختسملا مسا

ISP ةطساوب اهرفوت مت يذلا رورملا ةمك لخدأ — رورملا ةمك

ISP هرفوي يذلا تنرتنالا لوصولا مسا لخدأ — مداخال مسا

همادختسا دارملا ةقداصملا عون رتخأ ةقداصملا ةلدسنملا ةمئاقلا نم — ةقداصملا
ام يئاقلتلا رايخالاب ي صوي (ISP) تنرتنالا ةمدخ دوزم هرفوي ام اذهو .لقنتلا ةكبش
لك لذلخال (ISP) تنرتنالا ةمدخ دوزم لوقلي مل

يتلا ةمدخال ةراشإ عون رتخأ "ةمدخال عون" ةلدسنملا ةمئاقلا نم — ةمدخال عون
(ISP) تنرتنالا ةمدخ دوزم نم تامولعمل هذه ملعت نكمي .ISP اهمدختسي

قراش| نع شحبت RV215W رايجل اذه لعجي — HSDPA/3G/UMTS ليضفت -
زارطل شحبيس ف، قراش|اىل عل روثل م تي مل اذو. قىادبل يي ف HSDPA/3G/UMTS
هب ىصومل رايجل وه اذه. GPRS. قراش| نع RV215W

(ISP) تنرتن|اىل عمخ دوزم ناك اذ| رايجل اذه رايتخ| م تي — طقف HSDPA/3G/UMTS
لصتال دادع| تقو نم رايجل اذه ديي. طقف HSDPA/3G/UMTS عمخ ل تاراش| رفوي

عمخ تاراش| رفوي (ISP) تنرتن|اىل عمخ دوزم ناك اذ| رايجل اذه رايتخ| م تي — GPRS
لصتال دادع| تقو نم رايجل اذه ديي. طقف GPRS

PIN زم. SIM. قاطبل PIN مقر لقح يي ف 3G م دومل SIM قاطبل PIN زم لخدأ. 3. عوطخل
قاطبل ىل عل تامول عمل اىل| لوصولاب مدختس ملل حمست رورم عمك وه SIM قاطبل
ISP لال خ نم مدختس مل لبق نم هنيوكت وا ISP قاطس اوب كل ذري فوت م تي. SIM.

ي ددرتل قاطنل دودح تاداع|

Bandwidth Cap Setting	
Bandwidth Cap Tracking:	<input checked="" type="radio"/> Enabled <input type="radio"/> Disabled
Monthly Renewal Date:	01 ▼
Monthly Bandwidth Cap:	4000 (Unit: MB)
Percentage of Month:	80 %

دح نيكم تل ي ددرتل قاطنل دح ب قعت لقح يي ف وي دارل نيكم رز قوف رقنا. 1. عوطخل
قاطنل دويق نيوكتب ضيرعل ي ددرتل قاطنل دودح ب قعت حمسي. ي ددرتل قاطنل
ي رهش ل ي ددرتل

ه يي م تي ي ذل خيرات ل رتخأ "ي رهش ل دي دجل خيرات" قلدسنم ل عمئاق ل نم. 2. عوطخل
ي ددرتل قاطنل دادع نيي عت قاع|

هذه. ي رهش ل ي ددرتل قاطنل دح لقح يي ف ي رهش ل ي ددرتل قاطنل فرح لخدأ. 3. عوطخل
م تي ي ذل خيرات ل لال خ اهم ادختس| نكم يي تل تانايبل غلبم لى صقأ ل دحل يه عمي ق ل
هنيوكت

اذه مادختس| م تي. رهش ل ل عمئاق ل ل قح يي ف عمئاق ل لخدأ. 4. عوطخل
عمئاق ل ل لوصول دوجم ب. ي نورتل ل ل دي ربل تاداع| ل لول رايجل بناجب رايجل
دي ربل لاسرا م تي، ضيرعل ي ددرتل قاطنل قاطنل اهنويوكت م تي ي تل عمئاق ل ل
RV215W لوؤس مل اىل ي نورتل ل

ي نورتل ل ل دي ربل تاداع|

لوح RV215W لوؤس مل اىل تامال ع| لسرت عمي رايتخ| تازيم يه ي نورتل ل ل دي ربل تاداع|
لوؤس مل ل ي نورتل ل ل دي ربل نيوكت ب جي، تارايجل هذه لمعت ي كل. لاول اكبش
ي نورتل ل ل دي ربل تاداع| قح فص ىل ع RV215W

E-mail Setting

- Send an email to administrator if 3G/4G usage has reached certain percentage of the monthly bandwidth cap.
- Send an email to administrator on every failover and recovery.
- Send an email to administrator periodically if 3G/4G connection is established.

Send Interval: 60 Minutes (Range: 30 - 1440, Default: 30)

لاسرا ل "ينورتكلال دبربلا تاداع" قطنم يف لوالا رايتخالا ةناخ ددح. 1 ةوطخال ةبس نلا ل ل لصو دق 3G/4G مادختسا ناك اذا RV215W لوؤسم ل ل ينورتكلال دبرب ل قح يف ةيؤملا ةبس نلا هذه ديدحت متي. يرهش ل ل يددرتلا قاطنلا ةمزحل ةيؤملا رهش ل ل ةيؤملا ةبس نلا.

لاسرا ل "ينورتكلال دبربلا تاداع" قطنم يف ةيناثلا رايتخالا ةناخ ددح. 2 ةوطخال زواجت ثدح ي. دادرتسا ل و ل ش ف زواجت ثودح دنع RV215W لوؤسم ل ل ينورتكلال دبرب ل اصتلا ل ا قتنا ةي لمع ادبت و تنرتن ل اب WAN ةكبش ل اصتلا عطقني ام دنع ل ش ف ل فانئتسا ب WAN ةكبش ب تنرتن ل ل اصتلا موقني ام دنع ةداعتسا ل ثدح ي. ثلاثل ل ل ج ل ل ل ش ف ل زواجت دعب ل اصتلا ل.

لاسرا ل "ينورتكلال دبربلا تاداع" قطنم يف ةثلاثلا رايتخالا ةناخ ددح. 3 ةوطخال 3G/4G ل اصتلا ءاشن ل ل ا ح يف ي رود ل ك ش ب RV215W لوؤسم ل ل ينورتكلال دبرب

ه يف متي يذل ي نمزلا ل صافلا ل خدأف، ةثلاثلا رايتخالا ةناخ ديدحت مت اذا. 4 ةوطخال ل اصتلا ل ل ءاشن ل ل مت يذل ي ينورتكلال دبرب ل ل اسرا

ظفح ةقطقط. 5 ةوطخال

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذہ Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچي فني مدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبلاو
امك ةقيقد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچري. ةصاخل متهتغب
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه
ىلإ أمئاد عوچرلاب ي صؤت وتامچرتل هذه ةقد نع اهتيلوئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ي لصلأل يزي لچنل دن تسمل