

ىلع دادرتسالاو لاطعألا ىلع بلغتلا نيوكت RV215W

فدهلا

نامضل اهمادختسا متي يتلا ةيوقلا تازيما نم ةداعتسالاو لاطعألا زواجت دعى لاصتا دقف دنع لشفلا زواجت ثدحي RV215W هجوملا ىلع تنرتنإلاب مئادلا لاصتالا ليجلا لاصتا أدبى، ةلحرملا هذه يف RV215W ب صاخلا تنرتنإلاب ةصاخلا WAN ةكبش RV215W عجرى امدنع دادرتسا ثدحي. زارطلل تنرتنإلاب رفويو لمعلا يف ثلاثلل WAN ةكبش لاصتا نم لك نيوكت بجي. تنرتنإلاب لاصتا مادختسا ىلإ ىرخأ ةرم مادختسالا. تازيما هذه لمعت يكل ثلاثلل ليجلا نم WAN ةكبش لاصتاو تنرتنإلاب عضولا ىلع ةلقنتملا ةكبش لاصتالا عضو نييعت بجي، لشفلا زواجت ةزيم لقنتملا ةكبش ةحفص ىلع "يئاقلت".

RV215W ىلع ةداعتسالاو لشفلا زواجت ةزيم نيوكت ةيفيك لاقملا اذه حرشي

قيبطتلا ةلباقلا ةزهجالا

·زارطلل RV215W

جماربالا رادصا

•1.1.0.5

دادرتسالاو لشفلا زواجت

WAN > ةكبش رتخاو بيولا ةئيهتل ةدعاسملا ةادألا ىلإ لوخدلا ليجستب مق 1. ةوطخلا دادرتسالاو لشفلا زواجت ةحفص رهظت. دادرتسالاو لشفلا زواجت >

Failover & Recovery

Failover to 3G WAN: Enabled Disabled

Recovery back to Ethernet WAN: Enabled Disabled

Failover Check Interval: Seconds (Range: 10 - 1440, Default: 10)

Recovery Check Interval: Seconds (Range: 60 - 1440, Default: 60)

Switch back to Ethernet immediately when Ethernet is available.

Switch back to Ethernet in a specific time range.

Start time: Hours Minutes

End time: Hours Minutes

Connection Validation Site: Gateway

Custom IPv4 . . .

WAN Interface

Interface	Status
Ethernet	Disconnected
USB	Disconnected

Save

Cancel

3G WAN ةكبش ىل لشفلا زواجت لقح ي ف نكمملا راىخال رز قوف رونا 2. ةوطخل WAN ةكبش لاصتا لشف دنع لشفلل زواجت ثدح. لشفلا زواجت ةزيم نيكمتل ثلاثل لىجال نم WAN ةكبش لاصتا يلوتو تنرثيالا ةكبش.

نكمي نأ لاجم WAN تنرثيالا لىل دادرتسالا ي ف رز يكلسال نكمي لا تقطقط 3. ةوطخل ةكبش ل WAN ةكبش لاصتا موقى ام دنع دادرتسا ةيلمع ثدحت. ةمس ةداعتسا لشفلا زواجت دعب لاصتالا فانئتساب تنرثيالا.

زواجت تايلمع نم RV215W زارطالا هي ف ققحتي يذلا ينمزل لاصفالا لخدأ 4. ةوطخل لشفلا زواجت نم ققحتلل ينمزل لاصفالا لخدأ 4. ةوطخل.

ي ف دادرتسالا تايلمع نم RV215W هي ف ققحتي يذلا ينمزل لاصفالا لخدأ 5. ةوطخل دادرتسالا صحفل ينمزل لاصفالا لخدأ.

بولطملا دادرتسالا تقو عم قفاوتملا رايتخال رز قوف رونا 6. ةوطخل.

ءدبلا تقو لخدأف، ةقباسلا ةوطخل ي ف يثالا رايتخال رز قوف رونا مت اذا 7. ةوطخل تنرثيالا لاصتا لىل ةدوعلاب RV215W لحامسالا هي ف متيس يذلا ةياهنلاو.

بولطملا ءحصلا نم ققحتلا عقوم عم قفاوتي يذلا يلدابتلا رزلا قوف رونا 8. ةوطخل مت دق ناك اذا ام ءحص نم عقوملا اذه ققحتي. "لاصتالا ءحص نم ققحتلا عقوم" لقح ي ف

دادرتسالا وألش فال زواج دعب تنرتن لاصتا عاشن إءاعإ

ءحصلا نم ققحتلا عقومك ءىضارت فال ءباوبلا مااءختسا متي — ءباوبلا

ءحصلا نم ققحتلا عقومك هماءختسال IP ناونع لءءأ — صصءملا IPv4

ظفء ءق طقط 9 ءوطءلا

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعلاء و
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إل دن تسمل