

# RV32x VPN هجوم ةلسلس ىلع 82 راىخال نيوكت VPN

## فدهل

ديخت جاحسم RV32x VPN لىل 82 راىخال تادادع او دادع لال خ نم ةقويثو اذه كدشري sery.

حامس لل اهم ادختس ا متي ةزي م يه DHCP لىحرت. DHCP لىحرت تامولعم راىخ وه 82 راىخال لىل نيوكت ال يتي ال ةديعب ال DHCP مداوخو ةفيضم ال ةزهجال ني ب DHCP لاصتاب ام دنع هسفن لوح تامولعم ني مضمب DHCP لىحرت لماعل حمسي وهو. اهسفن ةكبشال لىل نامال نم ديزم ال فيضي هن. DHCP مداخ لىل مه نمو ةالمع ال لىل DHCP مزح لسري لىل لكش ب لىصوتال فيرعت قيرط نع DHCP ةلمع.

## قيبطت لل لباقل زاهاج

- ةجودزم WAN ةكبش ب VPN RV320 هجوم
- RV325 Gigabit WAN VPN Router هجوم

## جماربل رادصا

v1.1.0.09

## 82 راىخ

82 راىخال > DHCP رتخاو بىولا نيوكت ل ةدعاسم ال ةادال لىل لوخدل لىل جس 1. ةوطخال 82 راىخال ةحفص حت م تي:

### Option 82

Option 82 Table			
<input type="checkbox"/>	Circuit ID	Description	DHCP Subnet
0 results found!			
<input type="button" value="Add"/>	<input type="button" value="Edit"/>	<input type="button" value="Delete"/>	

ةيلا لال لوقال "82 راىخال" لودج ضرعي:

ةرئادل ةهجاو فرعت يتي ال مدختسم لىل بق نم ةفرعم ال ASCII ةلسلس — ةرئادل فرعم: اها لىل DHCP ب لىل لاسرا مت يتي ال

ةرئادل فرعم لىل لىل مدختسم لىل ما ق — فىصولا.

هجوم ةطساوب عانقو DHCP ةي عرفال ةكبش لل IP ناوع — ةي عرفال DHCP ةكبش: [ةكبش لىل دعوت](#) لىل عجرا، اى ودي اهل يدعت لىل رفوتال لىل ادانتسا اى لىل متي م تي [ةي عرفال DHCP](#) ةرئاد فرعم ةفاضل لىل جوم.

## Option 82

Option 82 Table			
<input type="checkbox"/>	Circuit ID	Description	DHCP Subnet
<input type="checkbox"/>	01ABCD234567EF	test	

فرعم تحت لوقح الح بصت .ديج ةرئاد فرعم ةفاضل ةفاضل قوف رقنا 2. ةوطخل ريرحت لل ةلباق فصول او ةرئادل

ةرئادل فرعم لقح في بولطم ل ةرئادل فرعم لخدأ 3. ةوطخل

فصول لقح في ةرئادل فرعم ل بولطم ل فصل لخدأ 4. ةوطخل

## Option 82

Option 82 Table			
<input type="checkbox"/>	Circuit ID	Description	DHCP Subnet
<input type="checkbox"/>	01ABCD234567EF	test	192.168.4.1/255.255.255.0

لودج ل فصل لوقح و ه لخدأ مت يذلا ةرئادل فرعم ةفاضل ظفح قوف رقنا 5. ةوطخل "82 رايخال"

## ةرئادل فرعم ليدعت

Option 82 Table			
<input type="checkbox"/>	Circuit ID	Description	DHCP Subnet
<input checked="" type="checkbox"/>	01ABCD234567EF	test	192.168.4.1/255.255.255.0

زارب متي .اهل ةرواحم ل رايخال ةناخ دح فصل او ةرئادل فرعم مسا ليدعت ل 1. ةوطخل لخدمل

عجرا "82 رايخال" لودج في ريرحت لل لبق ريرغ DHCP ل ةيرف ل ةكبش ل رايخ :ةظحالم .اهل يدعت ل [ةيرف ل DHCP ةكبش ليدعت](#) ل

ه فذل فذل و دح ل ةرئادل فرعم ريرحت ل ريرحت قوف رقنا 2. ةوطخل

82 رايخال تاداع ل نيوك ت ءاهن و تاريغ ل ظفح ل قوف رقنا 3. ةوطخل

## ةي عرفال DHCP ةكبش ليدعت

DHCP > دادع DHCP رتخاو هجومال نيوكتل ةدعاسمال ةادالال لىل لوخدلا لجس 1. ةوطخلال DHCP دادع ةحفص رهظت:

### DHCP Setup

IPv4  IPv6

VLAN  Option 82

VLAN ID:

Device IP Address:

Subnet Mask:

---

DHCP Mode:  Disable  DHCP Server  DHCP Relay

Remote DHCP Server:

Client Lease Time:  min (Range: 5 - 43200, Default: 1440)

Range Start:

Range End:

DNS Server1:

DNS Server2:

WINS Server:

**TFTP Server and Configuration Filename (Option 66/150 & 67):**

TFTP Server Host Name:

TFTP Server IP:

Configuration Filename:

IPv4 بيوبتال ةمالع قوف رقنا 2. ةوطخلال

82 رايخلال تاراخي ضرعل 82 رايخلال رز رقنا 3. ةوطخلال

### DHCP Setup

IPv4  IPv6

VLAN  Option 82

Circuit ID:

Device IP Address:

Subnet Mask:

يذلاو هؤاشنإ مت يذلا ةرئادل فرعم رتخأ ةرئادل فرعم ةلدسنملا ةمئاقلا نم 4. ةوطخلال هليدعت ديرت.

ناونع يف ،اهل ةرئادلل فرعم عاشنإ مت يتلا ،ةيعرفلال ةكبشلل IP ناونع لخدأ 5. ةوطخلل زاهللل IP.

ىدم ددحي نأ ةلدسنم ةمئاق subnet mask ل subnet mask لثام ي ل ترتخأ 6. ةوطخلل ناونع ةيعرفلال ةكبشلل نم.

ةرئادلل فرعم يف تاريخيغتلل ظفحل ظفح قوف رقنا 7. ةوطخلل

ةثدحملل تامولعملل نآلا 82 رايلخلا > DHCP تحت 82 رايلخلا لودج ضرعي

## Option 82

Option 82 Table			Items 1-1 of 1	5	per
<input type="checkbox"/>	Circuit ID	Description	DHCP Subnet		
<input type="checkbox"/>	01ABCD234567EF	test	192.168.4.5/255.255.255.128		

ةمچرتل هذه لوح

ةللأل تاي نقتل نم ةومجم مادختساب دن تسمل اذ Cisco تچرت  
ملاعلاء ان اعيمج يف نيمدختسمل معدى وتحم ميدقتل ةيرشبل او  
امك ةقيد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف ان ةظحال مچري. ةصاخل مهتبل ب  
Cisco يلخت. فرتم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه  
ىل اامئاد ةوچرلاب يصوت وتامچرتل هذه ةقد نع اهتيل وئسم Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) يلصلأل يزىلچنل دن تسمل