

VPN PPTP مداخل لـ VPN يمدختم ة فاضل RV130 و RV130W لى

فدهل

لاصلتال ة ينال م ا درفم ل نى م د خ ت س م ل ل د ع ب ن ع ل و و ص و ل ا ب ة ص ا خ ل ل VPN ت ا ك ب ش ح ي ت ت ل و ك و ت و ر ب م د ا و خ ن ا . ت ن ر ت ن ا ل ل ل ث م TCP/IP ة ك ب ش ر ب ع ن م ا ل ا ص ت ا ل ل ا ل خ ن م ي ز ك ر م ع ق و م ب ل و و ص و ل ا ت ا ق ي ب ط ت ل ل و ف ا ل ا ي ه VPN (PPTP) ة ط ق ن ل ل ة ط ق ن ن م ي ق ف ن ل ل ل ا ص ت ا ل ل LAN. ة ك ب ش ل ي ن ي ب ل ل ل ا ص ت ا ل ا ض ي ا م ع د ت ا ه ن ك ل و ، د ع ب ن ع

ل و ك و ت و ر ب م ا د خ ت س ا ب VPN م د ا خ ن ي و ك ت ة ي ف ي ك ح ي ض و ت و ه د ن ت س م ل ا ا ذ ه ن م ف د ه ل ا د د ج ل ل VPN PPTP ي م د خ ت س م ة ف ا ض ا ة ي ف ي ك و ة ط ق ن ل ل ة ط ق ن ن م ي ق ف ن ل ل ل ا ص ت ا ل ل RV130 و RV130W لى

ق ي ب ط ت ل ل ة ل ب ا ق ل ا ة ز ه ج ا ل ا

- RV130 ز ا ر ط ل ا
- RV130W ز ا ر ط ل ا

PPTP م د ا خ ن ي و ك ت

ك ت ك ب ش ب ص ا خ ل ل IP ن ا و ن ع ر ي ي غ ت ب ي ص و ي ، PPTP م د ا خ ن ي و ك ت ة ي ل م ع ا د ب ل ب ق : ة ط ح ا ل م ع م ة ي ض ا ر ت ف ا ل ا ت ا د ا ع ا ل ا ل خ ا د ت ن ا ل م ت ح م ل ا ن م . ة ي ض ا ر ت ف ا ل ا ت ا د ا ع ا ل ا ن م ة ي ل ح م ل ا ك ك ر ت م ت ا ذ ا . ل ا ص ت ا ل ا ي ف ل ل ك ا ش م ت و د ح ي ف ب ب س ت ي ا م م ، ة ي س ي ئ ر ل ا ل ي م ع ل ا ة ك ب ش ا ه ي ف م و ق ت ة ر م ل ك ي ف ا ط خ ة ل ا س ر ع م ك ل ذ ل ل ة ف ا ض ا ل ا ب ك ض ر ع م ت ي س ف ، ي ض ا ر ت ف ا ك ع م ، 10.0.0.0/24 ة ك ب ش ك ا ن ت ك ب ش م د خ ت س ن س ، ل ي ل د ل ا ا ذ ه ي ف . م د خ ت س م ة ف ا ض ا ب ص ا خ ل ل IP ن ا و ن ع ر ي ي غ ت ل و ح ت a د ا ش ر ا ل ل ع ل و و ص ل ل ل IP 10.0.0.1 ن ا و ن ع ل ه ج و م ل ا م ا د خ ت س ا [RV130 و RV130W لى ل ع ة ي ل ح م ل ا IPv4 ة ك ب ش ن ي و ك ت](#) ل ل ع ج ر ا ، ك ت ك ب ش ب

ة ح ف ص ح ت ف م ت ي . PPTP م د ا خ > VPN ر ت خ ا ، ة د ع ا س م ل ا ن ي و ك ت ل ا ة ا د ا م ا د خ ت س ا ب . 1 ة و ط خ ل ا PPTP م د ا خ

PPTP Server

PPTP Configuration

PPTP Server: Enable

IP Address for PPTP Server: 10 . 0 . 0 . 1

IP Address for PPTP Clients: 10 . 0 . 0 . 10 - 14

MPPE Encryption: Enable

PPTP User Account Table

<input type="checkbox"/>	No.	Enable	Username	Password
No data to display				

Add Row Edit Delete Import

Save Cancel

PPTP Server enable. ر ا ي ت خ ا ل ا ة ن ا خ د ح ، PPTP ن ي و ك ت م س ق ت ح ت . 2 ة و ط خ ل ا

PPTP Server

PPTP Configuration

PPTP Server: Enable

IP Address for PPTP Server: 10 . 0 . 0 . 1

IP Address for PPTP Clients: 10 . 0 . 0 . 10 - 14

MPPE Encryption: Enable

PPTP User Account Table

<input type="checkbox"/>	No.	Enable	Username	Password
<input type="checkbox"/> No data to display				

Add Row Edit Delete Import

Save Cancel

ددجال PPTP VPN يمدختسم ةفاضل

ةحفص حتف متي . PPTP مداخل > VPN رتخأ ، ةدعاسم لانيوكتلا ةادأ مداخلتساب 1. ةوطخل PPTP مداخل:

PPTP Server

PPTP Configuration

PPTP Server: Enable

IP Address for PPTP Server: 10 . 0 . 0 . 1

IP Address for PPTP Clients: 10 . 0 . 0 . 10 - 14

MPPE Encryption: Enable

PPTP User Account Table

<input type="checkbox"/>	No.	Enable	Username	Password
<input type="checkbox"/> No data to display				

Add Row Edit Delete Import

Save Cancel

فص ةفاضل قوف رقنا ، PPTP مداخلتسم باسح لودج ي 2. ةوطخل.

PPTP Server

PPTP Configuration

PPTP Server: Enable

IP Address for PPTP Server: 10 . 0 . 0 . 1

IP Address for PPTP Clients: 10 . 0 . 0 . 10 - 14

MPPE Encryption: Enable

PPTP User Account Table

<input type="checkbox"/>	No.	Enable	Username	Password
<input type="checkbox"/> No data to display				

Add Row Edit Delete Import

Save Cancel

ديدجال مداخلتسم لانيوكتلا باسح لانيوكتلا ةناخ ددج 3. ةوطخل.

PPTP Server

PPTP Configuration

PPTP Server: Enable

IP Address for PPTP Server: 10 . 0 . 0 . 1

IP Address for PPTP Clients: 10 . 0 . 0 . 10 - 14

MPPE Encryption: Enable

You must save before you can edit or delete.

<input type="checkbox"/>	No.	Enable	Username	Password
<input type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	cisco	*****

Add Row Edit Delete Import

Save Cancel

في مدخست مسمل رورم ةملك لخدأو، مدخست مسلا لقح في مدخست مسلا لخدأ. 4 ةوطخلا رورملا ةملك لقح.

PPTP Server

PPTP Configuration

PPTP Server: Enable

IP Address for PPTP Server: 10 . 0 . 0 . 1

IP Address for PPTP Clients: 10 . 0 . 0 . 10 - 14

MPPE Encryption: Enable

You must save before you can edit or delete.

<input type="checkbox"/>	No.	Enable	Username	Password
<input type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	cisco	*****

Add Row Edit Delete Import

Save Cancel

ة. فياضا ني مدخست مس تا باسح ةفاضل 4 لى 2 نم تا واطخلا رك: ةطخال م

تاريغتلا قي بطتل ظفح قوف رقنا. 5 ةوطخلا

PPTP Server

PPTP Configuration

PPTP Server: Enable

IP Address for PPTP Server: 10 . 0 . 0 . 1

IP Address for PPTP Clients: 10 . 0 . 0 . 10 - 14

MPPE Encryption: Enable

You must save before you can edit or delete.

<input type="checkbox"/>	No.	Enable	Username	Password
<input type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	cisco	*****

Add Row Edit Delete Import

Save Cancel

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل و
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا