

# RV130 و RV130W ىلع DSCP تادادع

## فدهلا

ةكبشلا رورم ةكرح فينصتلا (DSCP) ةزيمملا تامدخللا دوك ةطقن مادختسا متي في DSCP زومرب اهيلع ةمالع عضوب مزجلل ةمدخللا نم ةفلتخم تايوتسم صي صيخت و (QoS) ةمدخللا ةدوجلا DSCP ميق نييعت ةيفيك DSCP تادادع صرفتس IP سارلقح مي دقت ةكبشلا لواحت. ةكبشلا ىلع رورملا ةكرح ةيولوا تايوتسم ةرادلا ةقيرطيهو متي امك. ةمزح لك ةطساوب ةدحمللا ةمدخللا ةدوج ىلا اذانتسا ةمدخللا نم نيعم عون ةدوج ريفوتلو مامهملل ةيويحلل تاقيبطتللا نم ديدعلل DSCP لوكونورب مادختسا اهنال ةيلكلا تاقفدتلل ةبسانم ةزيمملا تامدخللا نوكت ام ةداعو. ةلماشلا ةمدخللا نكمي، DSCP لالخنم. رورملا ةكرح فينصت نم اي بسن نشخ يوتسم ذيفنتب موقت ةكرح ةيولوا ديدحتل ينامثللا Type of S ماطن في ةيولوالا تاذ تب تادحو مادختسا هجوملل 3. ةقبطلا في ةمدخللا ةدوج ربع تانايبلا رورم

و RV130 تاهجوم ىلع DSCP تادادع نيوكت ةيفيك حيضوت وه دنتسملا اذه نم فدهلا RV130W.

## قيبطتلل ةلباقلا ةزهجالا

·زارطلا RV130

·زارطلا RV130W

## DSCP تادادع نيوكت

> ةمدخللا ةدوج رتخاو بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةادالا ىلا لوخدلا ليحستب مق 1. ةوطخللا DSCP تادادع: ةحفصحتف متي.

## DSCP Settings

### DSCP Value to Traffic Forwarding Queue ( 1:lowest -> 3:highest priority ) Mapping

Set Port to DSCP mode in the [QoS Port-based Settings page](#)

- Collapse to view RFC values only  
 Expand to view all DSCP Values

DSCP Setting Table			
DSCP	Binary	Decimal	Queue
BE(Default)	000000	0	1 ▾
CS1	001000	8	1 ▾
AF11	001010	10	1 ▾
AF12	001100	12	1 ▾
AF13	001110	14	1 ▾
CS2	010000	16	2 ▾
AF21	010010	18	2 ▾
AF22	010100	20	2 ▾
AF23	010110	22	2 ▾
CS3	011000	24	2 ▾
AF31	011010	26	2 ▾
AF32	011100	28	2 ▾
AF33	011110	30	2 ▾
CS4	100000	32	2 ▾
AF41	100010	34	2 ▾
AF42	100100	36	2 ▾
AF43	100110	38	2 ▾
CS5	101000	40	3 ▾
EF	101110	46	3 ▾
CS6	110000	48	2 ▾
CS7	111000	56	2 ▾

عضو ىلع ةقثلل عضو نىيىعت بجي ، ةلاعف ةيلاتلل تارييىغتلا نوكت يكل : **ةظحالم** ىلى ذفنملا نىيىعتب مقت مل اذى . هلىل DSCP تاداعل قىببطت دىرت ذىللا ذفنملا ل DSCP ، ةلاقملا عجار . ةمدخللا ةدوچ ىلى ةدنتسملا ذفانملا تاداعل ةحفص رقن اف ، [RV130 و RV130w](#) نىزارطلا يىف (QoS) ةمدخللا ةدوچل ذفانملا ىلى ةدنتسملا تاداعللا لىصافتلا نم دىزم ىلع لوصحلل .

## DSCP Settings

### DSCP Value to Traffic Forwarding Queue ( 1:lowest -> 3:highest priority ) Mapping

Set Port to DSCP mode in the [QoS Port-based Settings page](#)

- Collapse to view RFC values only  
 Expand to view all DSCP Values

#### DSCP Setting Table

DSCP	Binary	Decimal	Queue
BE(Default)	000000	0	1 ▾
CS1	001000	8	1 ▾
AF11	001010	10	1 ▾
AF12	001100	12	1 ▾
AF13	001110	14	1 ▾
CS2	010000	16	2 ▾
AF21	010010	18	2 ▾
AF22	010100	20	2 ▾
AF23	010110	22	2 ▾
CS3	011000	24	2 ▾
AF31	011010	26	2 ▾
AF32	011100	28	2 ▾
AF33	011110	30	2 ▾
CS4	100000	32	2 ▾
AF41	100010	34	2 ▾
AF42	100100	36	2 ▾
AF43	100110	38	2 ▾
CS5	101000	40	3 ▾
EF	101110	46	3 ▾
CS6	110000	48	2 ▾
CS7	111000	56	2 ▾

نم ال د ب DSCP ميق لك درس ل DSCP ميق ع جارم لك ضرعل عيسوت رز رقنا 2. ة و ط خ ل ا DSCP ت ا د ا د ع | ل و د ج ي ف ط ق ف RFC ميق درس

## DSCP Settings

### DSCP Value to Traffic Forwarding Queue ( 1:lowest -> 3:highest priority ) Mapping

Set Port to DSCP mode in the [QoS Port-based Settings page](#)

- Collapse to view RFC values only  
 Expand to view all DSCP Values

#### DSCP Setting Table

DSCP	Binary	Decimal	Queue
BE(Default)	000000	0	1 ▾
	000001	1	1 ▾
	000010	2	1 ▾
	000011	3	1 ▾
	000100	4	1 ▾
	000101	5	1 ▾

DSCP ن ي ي ع ت و ة م د خ ل ا ت ا ئ ف ن ي ب ا ه ب ي ص و م ل ا ة ق ا ل ع ل ا RFC ميق ر ف و ت : ة ط ح ا ل م

ة م ئ ا ق ل ا ن م ة ي و ل و ا ي و ت س م ر ت خ ا ، DSCP ت ا د ا د ع | ل و د ج ي ف DSCP ة ميق لك ل 3. ة و ط خ ل ا ة و د ج ر ا ط ت ن ا ة م ئ ا ق ي ل ا DSCP ة ميق ن ي ي ع ت ب ا ذ ه م و ق ي . ر ا ط ت ن ا ل ا ة م ئ ا ق ة ل د س ن م ل ا ة د د ح م ل ا ة م د خ ل ا

DSCP Setting Table			
DSCP	Binary	Decimal	Queue
BE(Default)	000000	0	1
	000001	1	1
	000010	2	2
	000011	3	3
	000100	4	1

م ا ق ر أ ل ا ر ي ش ت . ة ي و ل و أ ل ا ي و ت س م ي ل ا ة ر ا ش إ ل ل ن ي ي ع ت ل ة ح ا ت م م ي ق 3 ك ا ن ه : ة ط ح ا ل م  
ي ل ع أ ة ي و ل و أ ت ا ي و ت س م ي ل ا ي ل ع أ ل ا

ت ا ر ي ي غ ت ل ا ق ي ب ط ت ل ظ ف ح ق و ف ر ق ن ا 4 ة و ط خ ل ا

CS7	110111	55	2
	111000	56	2
	111001	57	2
	111010	58	2
	111011	59	2
	111100	60	2
	111101	61	2
	111110	62	2
	111111	63	2

Save Restore Default Cancel

