

CBS220 ىل ع SNMP ضرع قرط نيوكت

فدهال

ةكبشال ةرادا لوكوتورب ضرع قرط نيوكت ةيفي ك لوح تاميلعت ةلاقملا هذه مدقت
Cisco Business 220 ةلسلس لوح ىل ع (SNMP) طيسبالا

ةمدقملا

مادختسا متي IP تاكبش ىل ع ةزهجالا ةرادال مدختسي تنرتنالا رايعم لوكوتورب وه SNMP
اهن ع غالبالا او اهترادا متت يتلا تانئالاب ةقلعتملا تامولعملل صحفل SNMP لئاسر
ةيمره مسا ةحاسم يف ةحاتملا تانئالاب نيختل (MIB) ةرادال تامولعم دعاوق SNMP مدختسي
ةدوجوملا تامولعملل OID فرعي (OIDs) تانئالاب تافرع ىل ع يوتحت ةرجش ىل ع ةلكيهم و
SNMP ربع اهنييغت و اهتعارق نكمي يتلا ةرادال تامولعم ةدعاوق لكيه يف

نكمي يتلا (MIB) ةرادال تامولعم ةدعاوق تانئالاب نم ةيعرف ةعومجم يه SNMP ضرع قرط
ةصاخلا راعشالا ةعارقلا ةباتكلا تازايتما يف مكحتلل SNMP لوصو ةعومجم ىل اهن ييغت
ةيمست يه ضرعلل ةقيرط (MIB) ةرادال تامولعم ةدعاوق نئالاب تامولعم لوح SNMP يمدختسمب
ةرجش فرعم لك فيرعت متي. ةيعرفال MIB راجشا نم ةعومجمل مدختسملا لبق نم ةفرعم
نكمي. ةلصلل تاذه يعرفال راجشالا رجب صاخلا (OID) دروملا ةئف فرعم ةطساوب ةيعرف
ديرف فرعم لاخذ نكمي و ةبولطملا يعرفال ةرجشلا رجب ديدحتل ةفورعم عامسا مادختسا
(OID).

جماربال رادصا | قيبطتلل ةلباقلا ةزهجالا

- (ثدخال لي زنت) 2.0.1.5 | (تانايبلا ةقرو) CBS220 ةلسلسلا

كي دل لوحملا ىل ع SNMP ضرع قرط نيوكت

SNMP ضرع ةقيرط ةفاضل

1 ةوطخلا

كي دل لوحملا ب ةصاخلا (UI) بيولا مدختسم ةهجاو ىل لوخدلا لي جستب مق



Switch

admin

1

••••••••

2

English




Log In

3

2 ةوطخلا

ضرعلا قرط > SNMP رتخأ



ة:لالتل تامولعملالضرعلا لودج ضرعي

Views

View Table



Filter: *View Name* equals to

Go

Clear Filter

View Name Object ID Subtree Object ID Subtree View

- ضرعلا ةقيرط مسا - ضرعلا مسا
- اهداعبتسا وأ اهنيمضت متيس يتلا ةيعرفلا ةرجشلا - نئاللا فرعمل ةيعرفلا ةرجشلا ف SNMP ضرع ةقيرط يف
- ةدحملال ةيعرفلا ةرجشلا تناك اذا ام ضرعي - نئاللا فرعمل ةيعرفلا ةرجشلا ضرع ةدحملال SNMP ضرع ةقيرط يف ةدعبتسم وأ ةنمضم

ةوطخلال 3

ةديج ضرع قرط فيرعتل ةفاضل رزلا قوف رقنا

Views

View Table



4 ةوطخل

32. وه لقل اذهل فرحألا دح. ضرعلا مسأ لقل يف ةديجلل SNMP ضرع ةقيرط مسأ لقل

Add View

View Name:

demo

(4/32 characters used)

5 ةوطخل

ددحت يتل ةيلا رارزأ دحل قوف رقلنا، نئلكل فرعلم ةيعرفلا ةرجشلا ةقطنم يف ةقيرط يف ةدعبتسملا وأ ةنمضملا ةرادإلا تامولعم ةدعاق ةرجش يف ةدقع ديدحتل ةقيرط ضرع SNMP ةديجلل.

يه تارايل:

- نم ةرادإلا تامولعم ةدعاق ةرجش يف ةدقلا رايخاب كل حمسي - ةمئاقلا نم ديدحت ةحاتملا ةمئاقلا.
- يف رفوتملا ريغ نئلكل فرعلم لاخدإ مدختسملل حمسي - مدختسملا لبق نم فرعلم لقل يف (OID) دروملا ةئف فرعلم لخدأف، رايخلا اذه رايخا مت اذا. نم ديدحت ةمئاق [9. ةوطخل](#) لقل لقتنا مئ مدختسملا لبق نم فرعلملا.

Add View

View Name:

demo

(4/32 characters used)

Object ID Subtree: Select from list

icmp	^
tcp	
udp	
transmission	v
snmp	
...	

User Defined

في هذا المثال، يتم إختيار تحديد من القائمة.

6 ةوطخل

ةمئاقلا نم OID ةيعرف ةرجش رتخاو ةمئاقلا لفسأل ريرمتلاب مق (يرايخا).

Add View

View Name:

demo

(4/32 characters used)

7 ةوطخل

هئاقش أو ةراتخمل ةدقعل لصلأ يوتسم لىل لاقتنال لىلعل مهسل مدختسأ (يرايخا) ةراتخمل ةدقعل ةعباتل رصانعل يوتسم لىل لزننل لفسأل مهسل قوف رقن او

Add View

View Name: (4/32 characters used)

Object ID Subtree: Select from list User Defined

- icmp
- tcp
- udp
- transmission
- snmp
- ...

8 ةوطخل

كلذ نم الءب لصلأل رتخأ، 7 ةوطخل ي ف Up رز رايخا مت اذا. ةمئاقلا نم عبات رتخأ (يرايخا)

Add View

View Name: (4/32 characters used)

Object ID Subtree: Select from list User Defined

- dot3

9 ةوطخل

م تي، اذه نم ققحتلا مت اذا. **ضرعل ةقيرط ي ف ني مضت** رايخالا ةناخ دي دحت ءاغلإب مق وا دح اهءعبتسإ م تي الاو، ضرعل ةقيرط ي ف ةراتخمل (MIB) ةرادإلا تامولعم دعاوق ني مضت

Add View

View Name: (4/32 characters used)

Object ID Subtree: Select from list User Defined

- dot3

1.3.6

10 ةوطخل

"قالغ| قوف رونا م قېب ط قوف رونا

Add View



View Name:

(4/32 characters used)


Object ID Subtree: Select from list



User Defined

1.3.

Include in View



11 ةوطخل

ليغش التال ادب نيوكت فلم يف تادادعإلا ظفحل "ظفح قوف رونا (يراي تخا)



CBS220-8P-E-2G-Switch304770



admin(Switch...)

كيدل لوحملا "ضرع لودج" يف حاجنب ةديج SNMP ضرع ةقيرط ةفاضاب نآلا تمق دقل

SNMP ضرع ةقيرط فذح

1 ةوطخل

اهفذح ديرت يتال ضرعلا ةقيرطال راي تخالا ةناخ دح، ضرعلا لودج يف

View Table



Filter: View Name equals to



View Name Object ID Subtree Object ID Subtree View

all .1 Included



demo

.1.3.6.1.6.3.13

Excluded

2 ةوطخال

فدح قوف رقنا

View Table



Filter: View Name equals to all

Go

Clear Filter

View Name Object ID Subtree Object ID Subtree View

all .1 Included

demo .1.3.6.1.6.3.13 Excluded

3 ةوطخال

ليغشتال ادب نيوكت فلم يف تادادعإلا ظفحل "ظفح قوف رقنا (يرايخا)



CBS220-8P-E-2G-Switch304770



admin(Switch...)

Cisco ةلسلس لوحمب صاخلا ضرعلا لودج نم حاجنب SNMP ضرع ةقيرط فدحب نآلا تمق دقل Business 220.

رارقلا

لوحمب يلع اهفدح وأ SNMP ضرع قرط ةفاضلا ةمزاللا تاوطخال نآلا تملعت دقل! ايش لك اذه CBS220 ةلسلس

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معدى وتحم مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتحم مچرت مء مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوءو تاملرتل هذه ةقء نء اهءل ءوئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إل دن تسمل