

جمانربالاي ف رورملا ةملك دادعإ تاثيردحت CBS 3.2.0.84 تباثلال

فدهل

جمانربالاي ف رورملا ةملك دادعإ تاثيردحت ىلع رورملا وه لاقملا اذه نم فدهل
Cisco Business 3.2.0.84 تالوحملا تباثلال

جماربالا رادصا | قيبتلل ةلباقلا ةزهجال

CBS250 | 3.2.0.84

CBS350 | 3.2.0.84

ةمدقملا

ةئفو Cisco نم CBS250 (CBS) لامألا تالوحملا 3.2.0.84 تباثلال جمانربالاي رادصا يوتحي
مئسي. ةمزالل او ةيرايتخال رورملا ةملك دادعإ تاثيردحت نم ديدعلا ىلع CBS350
3.2.0.84 رادصالا ىلا لوحملا تاثيردحت دنع تاداعالا هذه نم ددع نيكمت

لا يمكن تعطيل إعدادات كلمة المرور الإلزامية بواسطة المستخدمين إما في واجهة مستخدم الويب (الـUI) أو
في واجهة سطر الأوامر (CLI).

اديزملا فرعتل ةعارقلا ي ف اورمئسا!

تاثيردحتحملا لودج

- [رورملا ةملك ةمئاق](#)
- [ةديدجلا ةمزالل رورملا ةملك دعاق](#)
- [أطخلا لئاسر](#)
- [رورملا ةملك دلوم](#)

رورملا ةملك ةمئاق

اهريغت متي تال رورملا ةملك تاداعإ ةمئاق ىلا لوصول

1 ةوطخلا

CBS. لوحملا ىلا لوخدلا لئاسر



Switch

User Name **1**

Password **2**

English ▾

Log In **3**


2 ةوطخال

نم (UI) نراق لمعتسم بيولا ىلعأ يف ةلدسنملا ةمئاقلا نم مدقتم ترتخأ حاتفملا.



3 ةوطخال

يتلا لوخدل ليجست تاداع| - ةمئاقلا نم نيراخي يرتسو نيئاتلا ىلإ لقتنا ةمئاقلا تاراخي ضعبو ةميدقلا رورملا ةملك ةوق ةمئاق تاراخي ىلع يوتحت لوخدل ليجست ةيامح ةلاح ةديج ةمئاقو ةيفاضال.



4 ةوطخال

تاداع| - نيمسق ىلع ةمئاقلا هذه يوتحت لوخدل ليجست تاداع| ىلع رقنا لوخدل ليجست لفقو لوخدل ليجست

تاداع| ثدحأ عم ةميدقلا رورملا ةملك ةوق تاداع| لوخدل ليجست تاداع| نمضتت رورملا ةملك ةيامح.

قملك تبثي نأ تنأ حمسي وه ،نكمي نإ .ايضارتفا تزجعا اذه - ةخوخيش قملك مويي ف تقو ةخوخيش

مهب ةصاخلا رورملا قملك ريغت نم نيمدختسمل انمي - ارخوم رورملا قملك عنم اذه .مهب ةصاخلا قمي دقل رورملا قملك لاروف مهب ةصاخلا رورملا قملك ريغتو اياضارتفا تزجعا

ركذت عم ،24 و 1 نيب حوارتت قمي قىلع انييعت نكمي - رورملا قملك تاظوفحم ددع رورم قملك 12 وهو يضايرتفال

اهمادختسا نكمي يتل فرحالا ددعل ين دألا دحل - رورملا قملك لوطل ين دألا دحل .كب ةصاخلا رورملا قملك

فص يه اهراركت نكمي يتل فرحالا ددعل يصقألا دحل - هب حومسمل فرحالا راركت ،TACRocks222 لىل كب ةصاخلا رورملا قملك نييعت تبتمق اذا ،لا ثمل لىبس لىلع هنأل ،حجنيس TACRocks222 نكلو ،2 رركم ةعبرا لىلع يوتحي هنأل ،كلذل شيفيس فطق ةثالث لىلع يوتحي

،ريغص فرح ،ريبك فرح :ةزيمم فرح تائف عبرا كانه - فرحالا تائف نم ين دألا دحل ،نوكي نأ جاتحي فنص اذه نم مك تلکش عيطتسي تنأ .ةصاخ فرحو ،مقرم .قملك يه تلمعتسا

Login Settings

- Password Aging: Enable
- ✦ Password Aging Time: Days (Range: 1 - 365, Default: 180)
- Recent Password Prevention: Enable
- ✦ Password History Count: (Range: 1 - 24, Default: 12)
- ✦ Minimal Password Length: (Range: 8 - 64, Default: 8)
- ✦ Allowed Character Repetition: (Range: 1 - 16, Default: 3)
- ✦ Minimal Number of Character Classes: (Range: 1 - 4, Default: 3)

Up to four distinct character classes may be enforced for passwords: upper case, lower case, numerical and special characters.

5 ةوطخلا

ليجست ةباجتسا ريخأت - نيمسقى لىلع لوخدلا ليجست نيمأت ةمئاق يوتحت يضايرتفا لكشب لطم امهالكو ،عودهال ةرتف ضرفو لوخدلا

نيب ناوٲ 10 لىل 1 نم حوارتي اريخأت لوخدلا ليجست ةباجتسا ريخأت ضرفي سوماقلا تامجه اعاطب لىل اذه يدوي نأ نكمي .ةباجتسالو لوخدلا ليجست ةلواحم ماظنلا دض ريبك لكشب ةيلال

لواح اذا ةرادلال لوحملا لىل لوصولا نيمأت اساس Quiet Period Enforcement موقبي .ةححص ريغ رورم قملك مادختساب ةديدع تارم لوخدلا ليجست مدختسمل

يلي ام تاداعلا نمضتت

هلغيغشت دنع اهليل لوصولا نيمأت بجي يتل ي ناوٲلا ددع - ةئداهل ةرتفال لوط قلطي لا) ةلواحم failed login نم مقرلا تنأ لوقي لصاص قلطي لا و تالواحم قلطي ذفنم وه لفيقي نأ لبق (لصاص قلطي لا) monitore نوكي ةرتفال يه (ةلواحم

ةعبرا لشف دعب ماظنلا نيمأت موقبيس ،هنيكمت مت اذا ،يضايرتفا لكشب

ةةنات نيتس ةرتف يف لوخد ليجست تايلمع

ءانثأ زاهال ال ل لوؤسملا لوصو ةيفيك *Quiet Period Access* فيرعت فلم ددحي بچي الو طقف مكحتلا ةدحو ذفنم ربع اذه نوکي، يضارتفا لكشب . نيمأتلا هريغتلا ددحم ببس مدختسملا ىدل نكي مل ام هريغت

بولسأ > نيمأتلا تحت ةجالحا دنع ةيفاضا لوصو تافيصوت ةفاضلا نكمي لوصولا تافيصوت > ةرادال ال لوصولا

Login Lockdown

Login Response Delay: Enable

✦ Response Delay Period: Sec (Range: 1 - 10, Default: 1)

Quiet Period Enforcement: Enable

✦ Quiet Period Length: Sec (Range: 1 - 65535, Default: 300)

✦ Triggering Attempts: (Range: 1 - 100, Default: 4)

✦ Triggering Interval: Sec (Range: 1 - 3600, Default: 60)

Quiet Period [Access Profile](#) :

6 ةوطخال

ام ضرعي وهو . ةيمالعا ضرع ةشاش ةديجال لوخدلا ليجست ةيامح ةلام ةمئاق دعت أو SSH أو مكحتلا ةدحو لالخنم لوحملا ال لوخدلا ليجست يف نومدختسملا لشف بيولا مدختسم ةهجاو

ناك اذا امو، ةةنات 60 رخآ يف تثدح يتلا لوخدلا ليجست لشف تارم ددع حضوي امك ةديجال بيولا مدختسم ةهجاو أو SSH تالاصتلا عنمي نيمأت كانه

Login Protection Status

[Refresh](#)

Quiet Mode Status : Inactive

Login Failures in Last 60 Seconds : 0

| Login Failure Table | | | | |
|---------------------|--------------|---------|-------|--------------------------|
| Username | IP Address | Service | Count | Most Recent Attempt Time |
| user1 | 172.16.1.108 | HTTP | 9 | 29-Apr-2022 10:53:18 |

ةديجال ةيمازل ال رورملا ةملك دعاوق

يأو ةديدجال نيمدختسمل تاباسح ةفاك ىلع تاريغيغتللا هذه قيبطت متيس
ةدوجومل نيمدختسمل تاباسح ىلع اوارج مت رورملا ةمكلل تاريغت

ةديدجال دعاوقلا ليطعت رذعتي

ةفورعملل ةعئاشل رورملا تاملك ةمئاق نم تسي رورملا ةمكل نأ نم ققحتسي
امادختسا رثكال رورملا تاملك رايخاب هذه ةعئاشل رورملا تاملك ةمئاق عيحت مت
غلبي يتلا اعويش رثكال رورملا تاملك ةمئاق نم ةمكل 10000 اهددع غلبي يتلا
github. طابترا ىلع ةمئاقلا هذه ىلع روثعلل نكمي. ةمكل 1000000 اهددع

امادختساب وأ ةريغص/ةريبك فرحأ مادختساب ةماعل رورملا تاملكل تاعيونت دجوت ال
ةيولاتل فرحألا لئاد:

"\$" ل "s"، "@" ل "a"، "0" ل "o"، "1" ل "l"، "!" ل "i"، "3" ل "e"

فص ي ف نييولاتم ني فرح نم رثكأ نمضتت يتلا رورملا تاملك رظح موقيسي
تناك اذا، لاثملا لبيس ىلع. (ةعئاشلا ةلجال لئادبل نع ثحبلل ىرخأ ةرم) دحاو
فرحأ ةثالث ىلع يوتحت اهانال اهرظح متيس ف abc، ىلع يوتحت رورملا ةمكل
a. ب @ زمزل كرتشم لادبتسا كانه نأ ثيح @bc نوكتس اذكه. ةلسلستم
نمضتتو. يسكعلل بيترتلل يلسلسلست هنال CBA رظح متيس، لثملابو
"QR\$58!230" و "kji!\$378" و "765%" و "EFG123!\$" و "EFG123!\$" ىرخألا ةلثمال

ال، لاثملا لبيس ىلع. ممدختسمل مسا ىلع ةديدجال رورملا ةمكل يوتحت ال ب ج ي
مدختسمل لوؤسمل "Admin548" دجوي

لبيس ىلع. ةعنصملا ةكرشلل مسا ىلع ةديدجال رورملا ةمكل يوتحت ال ب ج ي
لاثلل، no C!sc0lsCool.

دجوي ال، لاثملا لبيس ىلع. جت نملل مسا ىلع ةديدجال رورملا ةمكل يوتحت ال ب ج ي
CBSCo0l\$switch

أطخال لئاسر

ةعئاش رورم تاملك ىلع يوتحت وأ سوماقلا ي ف اما رورم ةمكل مادختسا تلواح اذا
ةيولاتل أطخال ةلاسر ىرتس، مادختسالا

Edit User Account

x

✖ Password rejected - Passwords must not match words in the dictionary, and must not contain commonly used passwords.

For password strength requirements, refer to the user guide.

ىلع ىرخأ ةرم لصحتس، ةلسلسلستم فرحأ ىلع يوتحت رورم ةمكل ممدختست تناك اذا
ةيولاتل أطخال ةلاسر

Edit User Account

x

✖ Password rejected - Password cannot contain more than 2 sequential characters or numbers.


For password strength requirements, refer to the user guide.

رورملا ةمكل دلوم

ريحت وأ دج نيمدختسم عاشن دنع ةحلص رورم تاملك عاشن ىلع كدعاسمل
بيولا ممدختسم ةهجاو ي ف يئاوشع رورم تاملك دلوم عاشن مت، يلاح ممدختسم
لوجلل.


1 ةوطخلال

نمدختسملا تاباسح > ةرادإلا ىلا لقتنا



2 ةوطخلال

هريرحت وأ مدختسم باسح ةفاض/امإ



3 ةوطخلال

رورملا ةملك حارتقا طابترا ىلع رقنا

Edit User Account

X

For password strength requirements, refer to the user guide.

User Name:

Password: (0/64 characters used)

Confirm Password:

Password Strength Meter: Below Minimum

User Level:

- Read-Only CLI Access (1)
- Read/Limited Write CLI Access (7)
- Read/Write Management Access (15)

Apply

Close

4 ةوطخلا

هذه ةديجلا رورملا ةملك خسن كنكميو ، رورملا ةملك حارتقا عم ةحفص حتفتس
معن قوف رقنا ةطاسب ، باسحلاب ةصاخلا رورملا ةملك مادختسال . ةظفاحلا ىلا

Suggest Password

X

The following strong password has been generated:

eAnU&bM5#fh3 1

Would you like to use it for this account?

2

Yes

No

من المهم جدا نسخ كلمة المرور هذه إلى الحافظة قبل أن تقول نعم لاستخدامها في الحساب. إذا لم تقم بحفظ كلمة المرور هذه قبل أن تقول نعم، فلن تتمكن من معرفة ما هي كلمة المرور، ومن غير المحتمل أن تتذكرها. احفظ كلمة المرور المنسوخة إلى وثيقة في مكان آمن.

ستولد هذه العملية كلمة مرور صحيحة، ولكن من الممكن أن كلمة المرور التي تنتجها قد لا تكون كلمة مرور "قوية" طبقا لمقياس قوة كلمة المرور. إذا قال أن كلمة المرور هي "ضعيف"، يمكنك تجربة كلمة مرور أخرى مقترحة أو إضافة أحرف إلى نهاية السلسلة.

راقلا

تباثلا جم انربلا يف رورملا ةملك دادع! تاثيرحت نع عيش لك فرعت تنأ نآلا
Cisco Business تالوحم نم 3.2.0.84

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل و
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا