

ام لوحم ىلع ماظنلا تقو تادادع| نيوكت

فدهلا

قنمازتملا ماظنلا تاعاس رفوت .ةكبشلا ي ف ةريبك ةيمهأ اذ ماظنلا تقو نيوكت دعي ارمأ ةكبشلا تقو ةنمازم دعت .ةكبشلا ىلع ةدوجوملا ةزهجالا عيجم ني ب اي عجرم اراطا اهئاطخأ حيحصتو اهطيطختو اهني ماتو ةكبشلا ةرادا نم بناج لك نال ةيمهالا غلاب لجلسلا تافل م ليصوتب مق ،ةنمازتم تاعاس نودب .ثادحالا ثدحت ىتم ديدحت نمضتي مادختسا و نامالا تاقورخ بقعت ليحتسملال نم نوكي ام دنع حيحص لكشب ةزهجالا ني ب ةكبشلا .

هنا ثيح ،ةكرتشملا تافل ملامظنأ ي ف شيشوشتلا نم اضيا نمازتملا تقولا للقي اهيلع دجوت يتلا ةلالا نع رظنلا ضغب ،ةقسانتم ليدعتلا تاقوا نوكت نا مهملال نم تافل ملامظنأ .

دنعو (SNTP) طيسبلا ةكبشلا تقو لوكونورب Cisco Small Business تالوحم معدت SNTP مداخل نم تقولا عم يكيما نيدي لكشب زاهجالا تقو ةنمازمت لوحملا موقوي ،اهني كمت ىرخالا ةزهجالا تقولا تامدخ ريفوت هنكمي الو ،SNTP لي معك طقف لوحملا لمعي .

كي دل لوحملا ىلع ماظنلا تقو تادادع| نيوكت ةيفي ك لوح تاميلعت ةلاقملا هذه مدقت

قيبطتلا ةلباقلا ةزهجالا

- Sx250 sery
- Sx300 Series
- Sx350 Series
- SG350X Series
- Sx500 Series
- Sx550X Series

جماربال رادصا

- 1.4.7.05 — SX300، SX500
- 2.2.8.04 — SX250، SX350، SG350X، SX550X

كي دل لوحملا ىلع ماظنلا تقو تادادع| نيوكت

ماظنلا تقو ةحفص ىلا لوصولا

نيوكت قرط بيولا ىلا ةدننتملا ةدعاسملا ةادالاب ةصاخلا ماظنلا تقو ةحفص رفوت (DST) يفيصلال تي قوتلا تقوو ةني نزللا ةقطنملاو ماظنلا تقو

رتخأ م ث كي دل لوحملا بيولا ىلا ةدننتملا ةدعاسملا ةادالاب ىلا لوخدلا لجلس 1. ةوطخلال ماظنلا تقو > تقولا تادادع| > ةرادا .

SG350X-48MP لوحم مادختسا متي ،لا ثمل اذه ي ف :ةظحال م

SNTP.

يضرارتفا لكش ب ددحم راىخال اذه :ةطخال م

Clock Source Settings

Main Clock Source (SNTP Servers): Enable

لم عم تاسلج ربح ع pc) ةلديدبال ةعاسلا ردمم ةقطنم يف (يرايخال). 2. ةوطخال
زاهج نم تقولاوخيراتال نييعتل **enable** راىخالال ةناخ ددح، (ةطشنال HTTP/HTTPS
HTTP). يبعشال صنال لقل لوكوتورب مادختساب هنيوكت متي يذلا رتويبمكال

Clock Source Settings

Main Clock Source (SNTP Servers): Enable

Alternate Clock Source (PC via active HTTP/HTTPS sessions): Enable

قبطي ةقطقط 3. ةوطخال

Clock Source Settings

Main Clock Source (SNTP Servers): Enable

Alternate Clock Source (PC via active HTTP/HTTPS sessions): Enable

Manual Settings

Set the date and time manually, or click [here](#) to import them from your computer.

Date: YYYY-MMM-DD

Local Time: HH:MM:SS

Time Zone Settings

Get Time Zone from DHCP: Enable

Time Zone from DHCP: N \ A

Time Zone Offset:

Time Zone Acronym: (0/4 characters used)

Daylight Savings Settings

Daylight Savings: Enable

Time Set Offset: min (Range: 1 - 1440, Default: 60)

Daylight Savings Type:

- USA
- European
- By dates
- Recurring

From: YYYY-MMM-DD HH:MM

To: YYYY-MMM-DD HH:MM

From: Day: Week: Month: Time: HH:MM

To: Day: Week: Month: Time: HH:MM

ليغش التلاءب نيوكت فلم يي ف اتاداعإلا ظفحل ظفح قوف رقنا (يري ايتخإ). 4. ةوطخال

MP 48-Port Gigabit PoE Stackable Managed Switch

System Time



Success. To permanently save the configuration, go to the [File Operations](#) page or click the Save icon.

Dynamic Time Zone and Daylight Saving Time configurations from DHCP, if received, override manual configurations.

Actual Time (From SNTP Server): 06:40:50; 2017-Mar-08;

Last Synchronized Server: time-a.timefreq.bldrdoc.gov

Clock Source Settings

Main Clock Source (SNTP Servers): Enable

Alternate Clock Source (PC via active HTTP/HTTPS sessions): Enable

Manual Settings

Set the date and time manually, or click [here](#) to import them from your computer.

Date: YYYY-MMM-DD

Local Time: HH:MM:SS

Time Zone Settings

Get Time Zone from DHCP: Enable

Time Zone from DHCP: N \ A

Time Zone Offset:

Time Zone Acronym: (0/4 characters used)

Daylight Savings Settings

Daylight Savings: Enable

Time Set Offset: min (Range: 1 - 1440, Default: 60)

Daylight Savings Type:

- USA
- European
- By dates
- Recurring

From: YYYY-MMM-DD HH:MM

To: YYYY-MMM-DD HH:MM

From: Day: Week: Month: Time: HH:MM

To: Day: Week: Month: Time: HH:MM

Apply

Cancel

كيدل لوجم ل ل ي ا ق ل ل ت ل ا م ا ظ ن ل ا ت ق و ا د ا د ع ل ن ي و ك ت ن م ن ا ل ا ت ي ه ت ن ا د ق ن و ك ت ن ا ب ح ي ح ا ج ن ب

[ي و د ي ل ل ت ق و ل ا ت ا د ا د ع ل ن ي و ك ت](#)

ر د ص م ت ا د ا د ع ل ن م ض (SNTP م د ا و خ) ة ي س ي ئ ر ل ا ة ع ا س ل ا ر د ص م ة ق ط ن م ي ف 1. ة و ط خ ل ا

تاداعإل يوديال نيوكتللاب حامس لل نيكم ت رايخالالا ةناخ ديحت ءاغلاب مق ، ةعاسلا تقولا

Clock Source Settings

Main Clock Source (SNTP Servers):



لمع تاسلج ربع pc) ةليدبلا ةعاسلا ردصم ةقطنم في (يرايخالالا) 2. ةوطخاللا زاهج نم تقولاوخي راتلا نييعتل enable رايخالالا ةناخ دح، (ةطشنلا HTTP/HTTPS) (HTTP). يبعشلا صنلا لقن لوكتورب مادختساب هنيوكت متي يذلا رتوي بمكلا

ديحت نودب رايخالالا اذو كرتي ، لاثملا اذو في : ةطخاللا

Main Clock Source (SNTP Servers):

Enable

Alternate Clock Source (PC via active HTTP/HTTPS sessions):



خي راتلا لقح في يلالخالالا خيراتلا لخدأ ، "ةيوديالا تاداعإلا" ةقطنم في 3. ةوطخاللا YYYY-MMM-DD قيسنتب

إلا خيراتلا لقح قوف ةدوجوملا ةلمجالا في انه طابترالا يلع رقنلا يدي : ةطخاللا اذو قوف رقنلا مت اذا . رتوي بمكلا يلع ةنخمل تقولا تاداعإ يلع ايئاقلا لوصحالا [5. ةوطخاللا](#) . رايخالالا يلا يطختلاب مقف ، رايخالالا

Manual Settings

Set the date and time manually, or click [here](#) to import them from your computer.

Date:

2017-Mar-08

YYYY-MMM-DD

2017-MAR-08 زارطلا مادختسا متي ، لاثملا اذو في : ةطخاللا

HH:MM:SS قيسنتب تقولا لخدأ ، يلالخالالا تقولا لقح في 4. ةوطخاللا

Date:

2017-Mar-08

YYYY-MMM-DD

Local Time:

14:45:13

HH:MM:SS

14:45:13 مادختسا متي ، لاثملا اذو في : ةطخاللا

لوصحالا ةقطنم نم ققحت ، ةينمزللا ةقطنملا تاداعإ ةقطنم نمض (يرايخالالا) [5. ةوطخاللا](#) . مداخل نم DST و ةينمزللا ةقطنملا لنيكيمانيدلا نيوكتللا نيكمتل DHCP نم تقولا يلع تامولعمللا يلع تامولعمللا الك وأ ةدحاو ةملعم نيوكتللا نمك مي ناك اذا ام دمتعي DHCP . زاهجالا يلع DHCP ليمع نيكمتل بجي ، رايخالالا اذو نيكمتل مت اذا . DHCP ةمزج في ةدوجوملا

ةيكييمانيدلا ةينمزللا ةقطنملا دادعإ رفو يذلا 100 رايخالالا DHCP ليمع معدي : ةطخاللا في اهلاخدإ مت يتيلا ةيوديالا تاداعإلا نييعت ةداعإلا ةزيملا هذو نيكمتل يديس [8. ةوطخاللا](#) . يلا يطختلاب مقف ، ةزيملا هذو نيكمتل مت مق اذا 4 و 3 تاوطخاللا

Time Zone Settings

Get Time Zone from DHCP: Enable

Time Zone from DHCP: N \ A

ديدحت نودب رايلخال اذه كرتي، لاثملا اذه في: **ةظحالم**

مت يتيلا ةينمزللا ةقطنملا راصتخا DHCP ةقطنم نم ةينمزللا ةقطنملا ضرعت
ةيلعفللا ةقطنملا في رصتخملا اذه رهظي. DHCP مداخ نم اهنويكت

ةينمزللا ةقطنملا ةجازا ةلدسنملا ةمئاقلا نم ةينمزللا ةقطنملا ةجازا رتخا 6. ةوطخلا

Time Zone Offset: UTC

Time Zone Acronym:

Daylight Savings Settings

Daylight Savings:

Time Set Offset:

Daylight Savings Type:

From:

To:

From:

To:

- UTC +1:00
- UTC +2:00
- UTC +3:00
- UTC +3:30
- UTC +4:00
- UTC +4:30
- UTC +5:00
- UTC +5:30
- UTC +5:45
- UTC +6:00
- UTC +6:30
- UTC +7:00
- UTC +8:00
- UTC +9:00
- UTC +9:30
- UTC +10:00
- UTC +11:00
- UTC +12:00
- UTC +13:00

UTC رايتخا متي، لاثملا اذه في: **ةظحالم**

ةينمزللا ةقطنملا راصتخا لققح رواجب ةينمزللا ةقطنملا راصتخا لخدأ 7. ةوطخلا

Time Zone Offset:

Time Zone Acronym: (3/4 characters used)

يسايقلا ئداهلا طيحملا تيقوت و PST تيقوت مادختسا متي، لاثملا اذه في: **ةظحالم**

نيكمت رايتخاللا ةناخ ددح، "راهنلا ءوض في ريفوتلا تاداعا" ةقطنم في **8. ةوطخلا**
راهنلا ءوض ظفح تقول يلاحلا تقولل ةيئاقلللا ةرياعملا نيكمتل

Daylight Savings Settings

Daylight Savings: Enable

يتم الاوقات GMT من قبل اوقات الدد لاجد اب مق ، تقولا ةومجم ةجازا لققح يف 9. ةوطخل 60. هه ةيضارتفالا ةميقلا 1440. الى 1 نم حوارتت

Time Set Offset: min (Range: 1 - 1440, Default: 60)

عوض يف ريفوتلا عون" رتخأ ،" راهنلا عوض يف ريفوتلا عون" ةقطنم يف 10. ةوطخل ههذيفنت ديرت يذلا "راهنلا

Daylight Savings Type: USA
 European
 By dates
 Recurring

هه تارايلخ:

- ةدحتملا تايلاولا يف ةمدختسملا خيراوتلل اقفو (DST) يف فيصللا تي قوتلا ددحي
- يبوروالا داحتالا لبق نم ةمدختسملا خيراوتلل اقفو يبوروالا DST ددحت متي
- راي عمل اذه مدختست يتلا ىرخالا لودلاو
- ريغ رخآ دلبل ةداع ، ايودي في فيصللا تي قوتلا نبيعت متي ، خيراوتلا بسحبو مت اذا . هاندا ةحضوملا تامل عمل لخدأ . يبوروا دلبل وا ةيكي رمالا ةدحتملا تايلاولا [11. ةوطخل](#) . رايخالا اذه رايخالا مقف ، رايخالا اذه رايخالا مقف ، رايخالا اذه رايخالا مقف ، رايخالا اذه رايخالا مقف — رركتم
- [12. ةوطخل](#) . رايخالا اذه رايخالا مقف ، رايخالا اذه رايخالا مقف — رركتم

ةيكي رمالا ةدحتملا تايلاولا رايخالا متي ، لاثملا اذه يف : **مظالم**

نصيخالا خيراتلا و تقولا لخدأف ، "خيراوتلا بسحب" رايخالا مت اذا (رايخالا) [11. ةوطخل](#) . راهنلا عوض يف ريفوتلا تايلامل بمب

By dates
 Recurring

From: YYYY-MMM-DD HH:MM

To: YYYY-MMM-DD HH:MM

- DST هه يف ادبت يذلا نامزلاو مويلا — نم
- DST هه يف هتنت يذلا نامزلاو مويلا — الى

هتنتو 2017 سرام 1 نم 02:00 ةعاسلا يف DST ةشاش ادبت ، لاثملا اذه يف : **مظالم** 2018 سرام 1 نم 01:00 ةعاسلا يف

لوقحلا يف ةبسانملا تامول عمل لخدأف ، رركتم رايخالا مت اذا (رايخالا) [12. ةوطخل](#) . الى او نم زربملا

Recurring

From: [] YYYY-MMM-DD [] HH:MM

To: [] YYYY-MMM-DD [] HH:MM

From: Day: Sun Week: 2 Month: Mar Time: 02:00 HH:MM

To: Day: Sun Week: First Month: Oct Time: 02:00 HH:MM

• ةنس لك DST هيف أدبت يذلا دعوملا راتخي — نم

- ماع لك DST أدبت شيح عوبسألأ نم موي
- ةنس لك DST هيف أدبت يذلا رهشلا لالخ عوبسأ - عوبسأ
- ةنس لك DST أدبت امदन ةنسلأ نم رهش - رهش
- ةنس لك DST هيف أدبت يذلا تقولا — تقولا

• ةنس لك DST ءاهتنا خيرات — ىلا

- ماع لك (DST) ءاقبالأ ةدم يهتنت امदन عوبسألأ مايأ نم موي
- لك (DST) يكيما نيذلا معدلا ةمدخ هيف يهتنت يذلا رهشلا لالخ عوبسأ - عوبسأ ماع
- ةنسلأ يهتنت امदन ةنسلأ نم رهش - رهش
- ةنس لك DST هيف يهتني يذلا تقولا — تقولا

نم دحأ موي لك حابص نم ةنيثاللا ةعاسلا دنع تاعرصلأ أدبت، لاثملا اذه ي ف: **ةظحالم**
 امامت ةنيثاللا ةعاسلا دنع ربوتكأ مايأ نم دحأ موي لك يهتنت وسرام رهش مايأ

تادادعإلا ظحل قيبطت ىلع رقنا 13 ةوطخلا

Clock Source Settings

Main Clock Source (SNTP Servers): Enable

Alternate Clock Source (PC via active HTTP/HTTPS sessions): Enable

Manual Settings

Set the date and time manually, or click [here](#) to import them from your computer.

🔴 Date: YYYY-MMM-DD

🔴 Local Time: HH:MM:SS

Time Zone Settings

Get Time Zone from DHCP: Enable

Time Zone from DHCP: N \ A

Time Zone Offset:

Time Zone Acronym: (3/4 characters used)

Daylight Savings Settings

Daylight Savings: Enable

🔴 Time Set Offset: min (Range: 1 - 1440, Default: 60)

Daylight Savings Type: USA
 European
 By dates
 Recurring

✳ From: YYYY-MMM-DD

✳ To: YYYY-MMM-DD

✳ From: Day: Week: Month: Time:

✳ To: Day: Week: Month: Time:

Apply

Cancel

لي غشتالآ عدب نيوكت فلم يف تادادعالا ظفحلظفح قوف رقنا (يراي تخا). 14 ةوطخلا

Save

cisco

Language:

English

MP 48-Port Gigabit PoE Stackable Managed Switch

System Time



Success. To permanently save the configuration, go to the [File Operations](#) page or click the [Save](#) button.

Dynamic Time Zone and Daylight Saving Time configurations from DHCP, if received, override manual configurations.

Actual Time (Static): 07:39:52; 2017-Mar-08; PST

Last Synchronized Server: time-a.timefreq.bldrdoc.gov

Clock Source Settings

Main Clock Source (SNTP Servers): Enable

Alternate Clock Source (PC via active HTTP/HTTPS sessions): Enable

Manual Settings

Set the date and time manually, or click [here](#) to import them from your computer.

Date: 2017-Mar-08 YYYY-MMM-DD

Local Time: 07:39:52 HH:MM:SS

Time Zone Settings

Get Time Zone from DHCP: Enable

Time Zone from DHCP: N \ A

Time Zone Offset: UTC

Time Zone Acronym: PST (3/4 characters used)

Daylight Savings Settings

Daylight Savings: Enable

Time Set Offset: 60 min (Range: 1 - 1440, Default: 60)

Daylight Savings Type: USA
 European
 By dates
 Recurring

From: YYYY-MMM-DD

To: YYYY-MMM-DD

From: Day: Sun Week: 2 Month: Mar Time: 02:00

To: Day: Sun Week: First Month: Nov Time: 02:00

كيدل لوحملل ةيوديلا ماضنلا تقو تادادعإ نيوكت نم نآلا تيهمت نا دق نوكت نأ بجي
حاجنب.

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزءل ءن إل دن تسمل