

# ىلع ةيئوضلا ةيظمنلا ةدحوللا ةلأاح ضرع ام لوحم

## فدهلا

لابقتس/الاسرا زاهج ليصوت ةريغصللا تاكرشللا ةئف نم Cisco تالوحم كل حيتت اهب ةصاخلا ةيئوضلا لابققتس/الاسرا/الاسرا تادحوب (SFP) ليصوتلل لباق ريغص لباك و لابققتس/الاسرا زاهج ليصوت درجمب . ةيئوضلا فايلا تالباك ليصوتل ةلأاح ةحفص رفوت ، لوحم لل ةيئوضلا ةدحوللا يف حيحص لكشب ةيئوضلا فايلا ةيئوضلا تامولعملل بيولا ىلإ ةدنتسمل ةدعاسملا ةادلل ةيئوضلا ةيظمنلا ةدحوللا لشف ثودح ةلأاح يف ، اضيا . لاصتالا اذه ةرادا ىلع كدعاست يتلا ، ةيئوضلا لاصتال ةدحوللا ةلأاح تامولعم مادختساب احوالصلو لاصتالا اذه عاطخا فاشكتسا كنكمي ةيئوضلا ةيظمنلا .

(ةيناثلا يف تباجيم 1000 ةعرسب) GE SFP زارط ةيلالاتلا لابققتس/الاسرا ةزهجأ ةم و ع دم :

- 1000BASE-BX-20U لابققتس/الاسرا زاهج MGBBX1 لابققتس/الاسرا زاهج ، م 40 ىلإ لصي ام معددي ، رتمونان 1310 يجوم لوط ، عضولا ةيداحأ فايلا ، SFP
- 1000BASE-LH SFP لابققتس/الاسرا زاهج MGBLH1 لابققتس/الاسرا زاهج ، م 40 ىلإ لصي ام معددي ، رتمونان 1310 يجوم لوط ، عضولا ةيداحأ فايلا ، SFP
- 1000BASE-LX SFP لابققتس/الاسرا زاهج MGBLX1 لابققتس/الاسرا زاهج ، م 10 ىلإ لصي ام معددي ، رتمونان 1310 يجوم لوط ، عضولا ةيداحأ فايلا ، SFP
- 1000BASE-SX SFP مGBSX1:1000BASE-SX لابققتس/الاسرا زاهج ، ارتم 550 ىلإ لصي ام معددي ، رتمونان 850 ةجوملا لوط ، عضولا ةيداحأ فايلا ، SFP
- 1000BASE-T SFP مGBT1: لابققتس/الاسرا زاهج ، رتم 100 ىلإ لصي ام معددي ، ةيساحنلا كالسأل نم 5 ةئفلل

(ةيناثلا يف تباجيم 10000 ةعرسب) XG SFP+ زارط ةيلالاتلا لابققتس/الاسرا ةزهجأ ةم و ع دم :

- Cisco SFP-10GSR
- Cisco SFP-10GLRM
- Cisco SFP-10GLR

تالوصوملا / روحملا ةجودزمل تالباكلا وأ XG زارط ةيلالاتلا ةلماخلا تالباكلا معدمتي تالوصوملا (Twinax /DAC) ةرشابملا ةيساحنلا :

- Cisco SFP-H10GCU1m
- Cisco SFP-H10GCU3m
- Cisco SFP-H10GCU5m

ىلع ةيئوضلا ةيظمنلا ةدحوللا ةلأاح ضرع ةيفيك لوح تاميلعت ةلاقملا هذه مدقت كيذل لوحملا .

## قيبطتلا ةلباقلا ةزهجالا

- Sx250 sery
- Sx350 Series



للاقتناىل عرقنا 3. ةوطخال

**Optical Module Status Table**

Filter:

ةىلالل تامولعمل ةىئوضلل ةىظمنلل ةءولل ةلاء لوءء ضرعى

Optical Module Status

Optical Module Status Table

Filter:

Port	Description	Serial Number	PID	VID	Temperature	Voltage	Current	Output Power	Input Power	Transmitter Fault	Loss of Signal	Data Ready
te1/0/1	10GBASE-CU SFP+ Cable 1 Meter, passive	TED1517A2CG	SFP-H10GB-CU1M	V02	0	0.00	0.00	1.00	1.00	No	No	No
te1/0/2	10GBASE-CU SFP+ Cable 1 Meter, passive	TED1548A45L	SFP-H10GB-CU1M	V02	0	0.00	0.00	1.00	1.00	No	No	No

- هىل ع SFP لىصوت مئى ذللا ذفنملا مقر — ذفنملا
- ةىئوضلل لابقئسالاو لاسرلال زاه ؤصو — ؤصولا
- ةىئوضلل لابقئسالاو لاسرلال زاهل ؤلسلسئلل مقرلا — ؤلسلسئلل مقرلا
- ةىرهاللا ةىلءملا ةقطنملا ةكبش ؤرم — PID
- ةىئوضلل لابقئسالاو لاسرلال زاه ؤرم — VID
- لاسرلال ؤزهأ اهب لمعئ ؤئلا (ةىوئملا ؤاوءلل) ؤراءلل ؤءء — ؤراءلل ؤءء

Port	Description	Serial Number	PID	VID	Temperature
te1/0/1	10GBASE-CU SFP+ Cable 1 Meter, passive	TED1517A2CG	SFP-H10GB-CU1M	V02	0
te1/0/2	10GBASE-CU SFP+ Cable 1 Meter, passive	TED1548A45L	SFP-H10GB-CU1M	V02	0

- SFP ؤزهأ لىءشئل ؤبءهكلا ؤءلا — ؤبءهكلا ؤءلا
- SFPs ل ؤلاءلا كالهئسالا
- ةلسرملا ةىئوضلل ةقائل - ؤاوءلل ةقائل
- ةمئلئسمللا ةىئوضلل ةقائل - لاءللا ةقائل
- الو، true، false، هى مقللا. ؤعب نع SFP رىراقئ ؤاواش لاءق ؤ — لاسرلال زاه لئع (N/S) ؤاواش ؤءوئ
- ةئطاوو ؤءىءص مقللا. ؤاواش لاءق نع ةىلءملا SFP رىراقئ - ؤاواش لاءق
- ةئطاوو ؤءىءص مقللا. SFP لمعئ — ؤاواش لاءق

Voltage	Current	Output Power	Input Power	Transmitter Fault	Loss of Signal	Data Ready
0.00	0.00	1.00	1.00	No	No	No
0.00	0.00	1.00	1.00	No	No	No

كئىل لوءءملا ةىئوضلل ةىظمنلل ةءولل ةلاء نألا ؤءهائ ؤق نوئ نأ ؤءى

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت  
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد ىوت مء مء دقتل ةر شبل او  
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب  
Cisco ةللخت. فرت مء مء مء دقتل ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او  
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ىصوءو تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) ىل صألل ىزىل ءن إل دن تسمل