

ARP

ARP Entry Age Out: sec (Range: 1 - 4000000, Default: 60000)

Clear ARP Table Entries: All
 Dynamic
 Static
 Normal Age Out

Apply

Cancel

ARP Table

Filter: Interface equals to

<input type="checkbox"/>	Interface	IP Address	MAC Address	Status
<input type="checkbox"/>	OOB	192.168.1.1	08:00:27:00:00:00	Dynamic
<input type="checkbox"/>	OOB	192.168.1.2	08:00:27:00:00:01	Dynamic
<input type="checkbox"/>	OOB	192.168.1.3	08:00:27:00:00:02	Dynamic
<input type="checkbox"/>	OOB	192.168.1.4	08:00:27:00:00:03	Dynamic
<input type="checkbox"/>	OOB	192.168.1.5	08:00:27:00:00:04	Dynamic

Add...

Edit...

Delete

ARP لا يقيب ي كرح ناو نعل نا ي ناث مقررلا ، لاجم لخدم *arp* ل ي ف تلخد . 2 ةوطخلل تقو نم لوطاً ةرتفل لودجلل ي ف ادوجوم لظ اذا ي كيم انيدلا ناو نعل ال ف دح متيس . ةلواط ي ضارتفالا نوكت ة ي ناث 60000 عم ، ة ي ناث 1 - 4000000 وه يدمل . رملعلا ءاهتنا

ARP

ARP Entry Age Out: sec (Range: 1 - 4000000, Default: 60000)

Clear ARP Table Entries: All
 Dynamic
 Static
 Normal Age Out

Apply

Cancel

ي تل ARP تال ا خ د ا دي دحتل را ي تخ ا رز دح ، ARP لودج تال ا خ د ا حسم ل قح ي ف . 3 ةوطخلل لودجلل نم اه حسم متيس .

ARP

ARP Entry Age Out: sec (Range: 1 - 40000000, Default: 60000)

Clear ARP Table Entries:
 All
 Dynamic
 Static
 Normal Age Out

هه تارايلخال:

- ARP لودج نم لاخدا لك فذحي - لك ل.
- ARP لودج نم يكيمانيد ناووع لك فذحي - يكيمانيد.
- ARP لودج نم تباث ناووع لك فذحي - يكياتاسا نكاس.
- ARP جورخ تقول اقفو هزواجت مت يكيمانيد ناووع لك فذحي - يداعال رمعال اءهتنا.

هليغشت يراجل نيوكتال فلم ىلع تاداعال قيبطت متي. قبطي ققط 4. ةوطخال تقولا اذه يف ةبولطم لاخدا فذح تايلمع يا متتس.

ARP

ARP Entry Age Out: sec (Range: 1 - 40000000, Default: 60000)

Clear ARP Table Entries:
 All
 Dynamic
 Static
 Normal Age Out

نكمي امك. لوحملا ىلع ايلاح ةدوجومال ARP تالاخدا عيجم ARP لودج ضرعي. 5. ةوطخال يف ةدوجومال: ةيفصتلا لماع رايختالا ةناخ نم ققحتلا لال خ نم تالاخدا ةيفصت كنكمي. لاقنتنا قوف رقتلاو، اهتيفصت متيس يتلا ةهجالا عون ديدحتو، لودجال ىلع اةيفصتلا لماع طبض ةداعال ةيفصتلا لماع حسم قوف رقتلا اضيا.

ARP Table

Filter: Interface equals to

<input type="checkbox"/>	Interface	IP Address	MAC Address	Status
<input type="checkbox"/>	OOB			Dynamic
<input type="checkbox"/>	OOB			Dynamic
<input type="checkbox"/>	OOB			Dynamic

ةيلاتلا تامولعمل لخدم لك ضرعي:

- IP زاغ دجوي شيح IP ةيعرفلا ةكبشلاب ةرشابم IPv4 ةهجالو لصتت - ةهجالو.
- IP زاغل IP ناووع - IP ناووع.

- IP زاهج MAC ناوع - MAC ناوع
- نم ايئاقلت هيلع فرعتلا مت وأ (تبات) ايودي لاخدإلا لاخدإلا مت اذا ام يلى ريشت - ةلاجلال (يكيمندي) ARP لالخال

Add رهظي .. ةفاضلا رزلا قوف رقنا ، لودجلا يلى لالديج تبات لاخدإلا ةفاضلا 6. ةوطخلال arpWindow.

ARP Table				
Filter: <input type="checkbox"/> Interface equals to <input type="text" value="OOB"/> <input type="button" value="Go"/> <input type="button" value="Clear Filter"/>				
<input type="checkbox"/>	Interface	IP Address	MAC Address	Status
<input type="checkbox"/>	OOB			Dynamic
<input type="checkbox"/>	OOB			Dynamic
<input type="checkbox"/>	OOB			Dynamic
<input type="checkbox"/>	OOB			Dynamic
<input type="checkbox"/>	OOB			Dynamic

ةهجاللا ديحت نم دكأت IPv4 ةهجاللا رايخال رايخال رز دح ، ةهجاللا لالخال في 7. ةوطخلال لال ةفاضلا في بغيرت يذلا زاهجاللا يلع يوتحت يتلا ةياعرلال IP ةكبش ةلصتلا لال لودج ARP.

Note that only interfaces to which an IPv4 address is assigned are available for selection.

IP Version: Version 4

Interface: Port LAG VLAN OOB

IP Address:

MAC Address:

يه تاراخال:

- IP ناوع مادختساب هنيوكت مت لولحمالا يلع اذفم دح - ذفملا
- ناوع مادختساب هنيوكت مت تاطابتراللا عيمجت ةومجم دح - تاطابتراللا عيمجت ةومجم IP.
- IP ناوع مادختساب هنيوكت مت يتلا VLAN ةكبش دح - VLAN
- OOB ذفملا دح - (OOB) قاطنلال جراخ.

اهل IPv4 ناوع نييغت مت يتلا تاهجاللا طقف رفوتتس: ةظحالم

لال يلى فيضي نأ ديرت تنأ ةادلأا نم ناوع IPv4 لال ، لالجم ناوعلا في تلخد 8. ةوطخلال ةلواط ARP.

Note that only interfaces to which an IPv4 address is assigned are available for selection.

IP Version: Version 4

Interface: Port LAG VLAN OOB

IP Address: 192.168.1.100

MAC Address:

Apply Close

لودج 9 ةوطخل لودج ىل ةفاضا ديرت يذلا زاهجلل MAC ناووع لخدأ، MAC ناووع ل قح ي ف 9 ةوطخل ARP.

Note that only interfaces to which an IPv4 address is assigned are available for selection.

IP Version: Version 4

Interface: Port LAG VLAN OOB

IP Address: 192.168.1.100

MAC Address: 00:00:00:00:00:00

Apply Close

لودج 10 ةوطخل ARP لودج ىل زاهجل ةفاضا متت. قبطي ةقطق 10 ةوطخل

Note that only interfaces to which an IPv4 address is assigned are available for selection.

IP Version: Version 4

Interface: Port LAG VLAN OOB

IP Address: 192.168.1.100

MAC Address: 00:00:00:00:00:00

Apply Close

ةناخ ديرت قيرط نع اهفدح و ARP لودج ي ف ةدوجوملا تالخدال ريرت نكمي 11 ةوطخل يلاوتل ىلع، فدح و.. ريرت رارزا قوف رقل او اهل ةلباقملا رايتخال (تاعبرم)

ARP Table

Filter: Interface equals to

<input type="checkbox"/>	Interface	IP Address	MAC Address	Status
<input checked="" type="checkbox"/>	OOB	192.168.1.4	3c:97:0e:b1:d4:9c	Dynamic
<input type="checkbox"/>	OOB	192.168.1.101	28:d2:44:28:14:2f	Dynamic
<input type="checkbox"/>	OOB	192.168.1.103	68:f7:28:22:c8:85	Dynamic

© 2015 Cisco Systems, Inc. عظة و ف ح م ق و ق ح ل ا ع م ح .

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةلخت. فرتمة مچرت مء دقء ةل ةل ةفارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزءل ءنل دن تسمل