

# ةقطنملا ةكبشل ةصالخا تادادعإلا نيوكت ام لوحمل (VLAN) ةيرهاظلا ةيلحمل

## فدهلا

ةيلحم ةقطنم ةكبش ةيزجتب (VLAN) ةيرهاظلا ةيلحمل كل حمسن اهي ف متي دق يتلا تاهويرانيسلا يف. ةفلتخم ثب تالاجم ىلا يقطنم لكشب (LAN) نامألا زيزعتل VLAN تاكبش عاشنإ نكمي، ام ةكبش ىلع ةساحلا تانايبلأا ثب نومتنى نيدلأا نيمدختسممل طقف نكمي. ةنيعم VLAN ةكبشل ثب صيصخت لالخ اهتجلاعمو هذه VLAN ةكبش ىلع ةدوچوملا تانايبلأا ىلا لوصولا VLAN ةكبش ىلا لاسرا ىلا ةجاجلا ليلىقت لالخ نم عادألا نيسحتل VLAN تاكبش مادختسأً ضيأ نكمي.

ةكرح رسجي ىوتسم يف نأ ينعي اذه. عانيم نيب لزع ةيلمع 2 ةقبط صالح VLAN لصتي ال عي طتسى لاجم ثب هسفن لـ IP ، دشحت ، رورم as opposed to ناكم يأي ف ةصالخا VLAN ةكبش يف ذفانملأا عقوم ديدحت نكمي. اضعب مهضعب عم VLAN لـ هسفن لوحملأا ىلع نوكت نأ بجي ال اهنأ ينعي ام ووه، 2 ةقبطلا ةكبش يف رورم ةكرح untagged priority-tagged ملتسي نأ تمممص صالح.

صالح VLAN يف وضع تنك عي طتسى عانيملأا نم ةيلاتلا عاونألا:

- VLAN ةكبشل ةصالخا ذفانملأا عي مجب لاصتالا ةطلتخملل نكمي — ةطلتخملل.
- تاهجوملا او مداوخلأا ليصوتب ذفانملأا هذه موقت. اهسفن ةصالخا اوضع نوكت يتلا ذفانملأا نم ةعومجم عمتجملا ذفانم ددحت نأ نكمي — (فيضم) عمتجم.
- ذفانم نم وىرخأ تاعمتجم نم 2 ةقبطلا يف مهلهز متي. 2 ةقبطلا لاجم سفن يف فيضملا ذفانمب ذفانملأا هذه لصتت. ةلوزعم عمتجم ولزع يرخآلا نم لماك لزع ةيلمع 2 ةقبط لزع يعانيم ىقلتي — (فيضم) لوزعم.
- فيضملا ذفانمب ذفانملأا هذه لصتت. صالح VLAN هسفن لـ نمض عانيم.

متى امنيـب ، ةـيعـمـتـجـمـلـاو ةـلـوزـعـمـلـا تـاكـبـشـ ىـلـعـ فـيـضـمـلـا رـورـمـ ةـكـرـحـ لـاسـراـ مـتـيـ . ةـيـسـاسـأـلـا VLAN ةـكـبـشـ ىـلـعـ هـجـوـمـلـاوـ مـدـاـخـلـا رـورـمـ ةـكـرـحـ لـاسـراـ

ام لوحمل ىلع ةصالخا VLAN تادادعإلا نيوكـتـ ةـيـفـيـكـ لـوحـ تـامـيـلـعـتـ ةـلـاقـمـلـاـ هـذـهـ مـدقـتـ.

## قيـبـطـتـلـلـ ةـلـبـاقـلـاـ ةـزـهـجـأـلـاـ

- Sx300 Series
- Sx350 Series
- SG350X Series
- Sx500 Series
- Sx550X Series


## حـمـارـبـلـاـ رـادـصـاـ

- 1.4.7.05 — SX300, SX500
- 2.2.5.68 — SX350, SG350X, SX550X

## ام لوحـمـ ىـلـعـ ةـصـالـخـاـ VLANـ تـادـادـعـإـلاـ نـيـوـكـتـ

لوجملالىع VLAN تاکب بش نیوکت نم دکأت ،هاندأ تاوطخلالا ع م ئەب اتملا لباق :ماه  
لىع لوصح لىل انھ رقنا ،کي دل لوجملالىع VLAN تادادع انىوکت ئېفيك ئەفرع مەلتامىلىع.

مدقتم رت خا و بىولالى ئەدىن تاسملالا ئەدعاسملالا ئەدالا لىل لوجملالا لىجستب مۇق .1. ئەوطخلالا  
ضرع لالا ع ض و ئەلسەنمەلە ئەمىئاقلالا نم.



2. [ووطخلالا](#) لىا يطخت لاب مۇق، SX300 و SX500 ئەلسەللە نم لوجم كي دل ناك اذا: ئەظحالم  
دادع انىلەمع VLAN صاخ > ئارادا VLAN ترت خا.




لاثم اذه يف . كي دل يىزلا لوجملاب سەح ئەھاتملا ئەمىئاقلالا تارايىخ فلتخت دق: ئەظحالم  
SG350X حاتقىم تلمىعتسا.

3. [ووطخلالا](#) رزلا قوف رقنا.

A screenshot of the 'Private VLAN Settings' page. It features a table titled 'Private VLAN Table' with columns: Primary VLAN ID, Isolated VLAN ID, and Community VLAN Range. A message at the top states: 'Interface membership in the Private VLANs is configured on the VLAN Interface Settings page, or Private VLAN – Promiscuous interface mode for Primary VLAN.' Below the table, a message says '0 results found.' and has three buttons: 'Add...', 'Edit...', and 'Delete'. The 'Add...' button is highlighted with a red box.


4. [ووطخلالا](#) VLAN ئەكب بش رت خا، ئىس اس ألا VLAN ئەكب بش فرع مەلسەنمەلە ئەمىئاقلالا يف .  
مادختسا مەتى . ئەصاخلا VLAN ئەكب بش يف ئىس اس ألا VLAN ئەكب بش كەھفييەت مەتىيل  
لىلە طلەت خەملا ذفانمەلە نم 2 ئەقبطلا لاصتاپ حامسەللى ئىس اس ألا VLAN ئەكب بش

ع.متجمل اذفانم ايل او قلوزعمل اذفانملا.



10 مقر VLAN ةكبش فرع رايتحا متى ،لاثمل اذه يف :ةظحالم.


ةلوزعمل اذفانملا VLAN ةكبش فرع ةلدىسنملا ةمىاقلا نم VLAN فرع رتختاً 5. وةوطخلا يساسأ VLAN لىا رورم ةكرح لسىري نأ لزعى عانيم حمسى نأ لوزعم تلمعتسا.



20 مقر VLAN ةكبش فرع رايتحا متى ،لاثمل اذه يف :ةظحالم.

نأ رزلا > تقطق ط كلذ دعب ةقطنم VLANs ع.متجم رفوتى لىا نم VLAN id ترتختاً 6. وةوطخلا ةمىاق VLANs يقتني لىا ع.متجم نوكى نأ ديرت تنأ نأ لقنى.

ةفاضا بجي VLAN، ةكبش لخاد (ع.متجمل) اذفانملا نم ئيعرف ةيعومجم عاشنال :ةظحالم نيكمتل ئي.ع.متجمل اذفانملا VLAN ةكبش مادختسا متى. ئي.ع.متجم VLAN ةكبش لىا اذفانملا ع.متجمل اذفانم ايل او ةطلتخمل اذفانملا اذفانملا ئي.ع.متجمل اذفانملا نم 2 ةقبطلا لاصتا نكمي و ع.متجم لك دحا او ئي.ع.متجم VLAN ةكبش كانه نوكى نأ نكمي. ع.متجمل اسفنل اذفانملا ئي.ع.متجم تاكبش سفنل ماظنلا يف ئددعتم ئي.ع.متجم VLAN ئاخلا اذفانملا.



30 مقر VLAN ةكبش فرع رايتحا متى ،لاثمل اذه يف :ةظحالم.

قالغا قوف رقنا مث قيبطت قوف رقنا 7. وةوطخلا.

Primary VLAN ID:	<input type="text" value="10"/>
Isolated VLAN ID:	<input type="text" value="20"/>
Available Community VLANs:	Selected Community VLANs:
<input type="button" value="1"/> <input type="button" value="10"/> <input type="button" value="20"/> <input type="button" value="40"/>	<input type="button" value="30"/>
<input type="button" value="Apply"/> <input type="button" value="Close"/>	

لیغشتلا عدب نیوکت فلم يف تادادع إلأ ظفح قوف رقنا (يرایتخا). 8. ۋوطخل.

Save cisco Language: English

## Gigabit PoE Stackable Managed Switch

### Private VLAN Settings

Interface membership in the Private VLANs is configured on the [VLAN Interface Settings](#) page, or Private VLAN – Promiscuous interface mode for Primary VLAN.

Private VLAN Table			
	Primary VLAN ID	Isolated VLAN ID	Community VLAN Range
<input type="checkbox"/>	10	20	30
<input type="button" value="Add..."/> <input type="button" value="Edit..."/> <input type="button" value="Delete"/>			

ۋەرەملىك. كەلاتفم ىلۇ دادعى ۋەيلىمۇن صاخ VLAN لى تىلكىش ىقلەتى نآلاتفوس تىن  
**انه** رقنا، 500 و 300 ۋە 350X ۋە 350 ۋە 550 ۋە 350S سىلا نم لوحىم ىلۇ VLAN ۋە كېپش ۋە جاۋىتادادعى نیوکت ۋە يېنىك  
**انه** رقنا، 550 و 350 ۋە 350S سىلا نم لوحىم ىلۇ مىلۇت ۋە لوحىم ىلۇ تامىلىغۇن لوحىم ىلۇ.

## هـ لـ وـ لـ جـ رـ تـ لـ اـ هـ ذـ هـ

ةـ يـ لـ آـ لـ اـ تـ اـ يـ نـ قـ تـ لـ اـ نـ مـ مـ جـ مـ وـ عـ مـ اـ دـ خـ تـ سـ اـ بـ دـ نـ تـ سـ مـ لـ اـ اـ ذـ هـ تـ مـ جـ رـ تـ  
لـ اـ عـ لـ اـ ءـ اـ حـ نـ اـ عـ يـ مـ جـ يـ فـ نـ يـ مـ دـ خـ تـ سـ مـ لـ لـ مـ عـ دـ ئـ وـ تـ حـ مـ يـ دـ قـ تـ لـ ةـ يـ رـ شـ بـ لـ اـ وـ  
اـ مـ كـ ةـ قـ يـ قـ دـ نـ وـ كـ تـ نـ لـ ةـ يـ لـ آـ ةـ مـ جـ رـ تـ لـ ضـ فـ اـ نـ اـ ةـ ظـ حـ اـ لـ مـ ئـ جـ رـ يـ .ـ صـ اـ خـ لـ اـ مـ هـ تـ غـ لـ بـ  
يـ لـ خـ تـ .ـ فـ رـ تـ حـ مـ مـ جـ رـ تـ مـ اـ هـ دـ قـ يـ يـ تـ لـ اـ ةـ يـ فـ اـ رـ تـ حـ اـ لـ اـ ةـ مـ جـ رـ تـ لـ اـ عـ مـ لـ اـ حـ لـ اـ وـ  
ىـ لـ إـ أـ مـ ئـ اـ دـ عـ وـ جـ رـ لـ اـ بـ يـ صـ وـ تـ وـ تـ اـ مـ جـ رـ تـ لـ اـ هـ ذـ هـ ةـ قـ دـ نـ عـ اـ هـ تـ يـ لـ وـ ئـ سـ مـ  
(رـ فـ وـ تـ مـ طـ بـ اـ رـ لـ اـ)ـ يـ لـ صـ أـ لـ اـ يـ زـ يـ لـ جـ نـ إـ لـ اـ دـ نـ تـ سـ مـ لـ اـ).