

فتاوه ىلع ةيلىمكتلا تامدخلا نيوكت SPA300/SPA500 Series IP Phones

فدهلا

عاشنإل مدختسملل تاراشإلا لاسرا لوكوتورب وه (SIP) لمعللا ةسلج عدب لوكوتورب تاملكملا ةرادإل ةيلا وه SIP. IP لىل دننست ةكبش يف اهئاهنإو اهترادإو لمعللا تاسلج عيمل نكمي شىحب تازيملل ضوافت رفويو مدختسملل عقوم عاشنإب حمسي امك، مهنيب اميف اهمعد متيس يتي تازيملل ىلع قافاتاللا ام ةسلج يف نيكراشملا، مدقتلا ءانثا ام ةسلج تازيمل ريغت ىلع ةردقلا نكمي و.

Star، تامدخ و ةيلىمكتلا تامدخلا مساب ةفورعمللا، ةنسحملل تامدخلا نم ريثكللا كانه، ةيلايخا تامدخلا هذه عيملج SPA. نم (IP) تنرتنإلا لوكوتورب فتاوه يف رفوتت يتيلاو.

نم IP فتاوه ىلع ةيلىمكتلا تامدخلا نيوكت ةيلىمكتلا حرش وه ةلاقملا هذه نم فدهلا SPA300/SPA500 ةلسلسلا.

قيبطتلا ةلباقلا ةزهجالا

· (IP) تنرتنإلا لوكوتورب فتاوه نم SPA300 ةلسلسلا

· SPA500 ةلسلسلا نم تنرتنإلا لوكوتورب فتاوه

طخال حاتفم LED طمن نيوكت

SPA300 و SPA500 Series ةلسلسلا نم تنرتنإلا لوكوتورب فتاوه يف: **ةطخالم** يف مكحتلا تاداع | > زاھجلا ةراد | لىل لاقتناللا لاقتناللا حيتافم مدختسا، يلعفلل SIP. > تاراشإلا لاسرا لوكوتورب > تاملكملا

> لوؤسملل لوخد ليچست رايخال بيولا ةئيهتل ةدعاسملا ةادألا مدختسا. 1. ةوطخال
فتاهلا: ةحفص حتف متي. فتاهلا > توصلال > مدقتم

General

Station Name: Station Display Name:

Voice Mail Number:

BluePhone

Bluetooth Mode: Phone Line: 5

Short Name: User Friendly ID:

PIN Code:

Line Key 1

Extension: 1 Short Name: \$USER

Share Call Appearance: private

Extended Function:

Line Key 2

Extension: 1 Short Name: \$USER

Share Call Appearance: private

Extended Function:

Line Key 3

Extension: 1 Short Name: \$USER

Share Call Appearance: private

Extended Function:

Line Key 4

Extension: 1 Short Name: \$USER

Share Call Appearance: private

ةيليمكتلا تامدخل ةقطنم ىلإ لفسأل ريرمتلاب مق 2. ةوطخل

Trunk No Service LED: Trunk Reserved LED:

Trunk In-use LED:

Supplementary Services

| | | | |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Conference Serv: | yes <input type="text"/> | Attn Transfer Serv: | yes <input type="text"/> |
| Blind Transfer Serv: | yes <input type="text"/> | DND Serv: | yes <input type="text"/> |
| Block ANC Serv: | yes <input type="text"/> | Call Back Serv: | yes <input type="text"/> |
| Block CID Serv: | yes <input type="text"/> | Secure Call Serv: | yes <input type="text"/> |
| Cfwd All Serv: | yes <input type="text"/> | Cfwd Busy Serv: | yes <input type="text"/> |
| Cfwd No Ans Serv: | yes <input type="text"/> | Paging Serv: | yes <input type="text"/> |
| Call Park Serv: | yes <input type="text"/> | Call Pick Up Serv: | yes <input type="text"/> |
| ACD Login Serv: | no <input type="text"/> | Group Call Pick Up Serv: | yes <input type="text"/> |
| ACD Ext: | 1 <input type="text"/> | Service Annc Serv: | no <input type="text"/> |
| Web Serv: | yes <input type="text"/> | SMS Serv: | yes <input type="text"/> |

Ring Tone

Ring1: n=Cisco Synth;w=file://Cisco_synth_ring1.mp3;c=0

Ring2: n=Retro;w=file://ringin.726;c=1

Ring3: n=Office;w=file://thx-short.726;c=1

Ring4: n=Analog Synth;w=file://Analog1.raw;c=1

Ring5: n=Are You There;w=file://AreYouThereF.raw;c=1

Ring6: n=Chime;w=file://Chime.raw;c=1

Ring7: n=Clock Shop;w=file://ClockShop.raw;c=1

Ring8: n=Film Score;w=file://FilmScore.raw;c=1

Ring9: n=Koto Effect;w=file://KotoEffect.raw;c=1

Ring10: n=Piano;w=file://Piano2.raw;c=1

Ring11: n=Pulse;w=file://Pulse1.raw;c=1

Ring12: n=Dut-dut;w=file://Ring7.raw;c=1

ةثالث نكمي نأ لاجم serv رمتؤملا يف ةلدسنملا ةمئاقلا نم معن تترتخأ. 3. ةوطخل
م عن راخي ريرصقتلا. ال تترتخأ الو، رمتؤملا تامدخ قيرط

تاملكملا ةمدخ لقونل *Attn Transfer* لقح يف ةلدسنملا ةمئاقلا نم **معن** رتخأ. 4 ةوطخل
معن وه يضارتفالا رايلخا. **No** رايتخا كيلعف الاو، اهروضح مت يتلا

ةمدخ لقونل *Blind Transfer Serv* لقح يف ةلدسنملا ةمئاقلا نم **معن** رتخأ. 5 ةوطخل
معن وه يضارتفالا رايلخا. **No** رتخأ الاو، اءايمعلا تاملكملا

ال يتلا ةمدخل نيكمتل *DND* مداخ لقح يف ةلدسنملا ةمئاقلا نم **معن** رتخأ. 6 ةوطخل
معن وه يضارتفالا رايلخا. ال رتخأ الاو، جاعزالا يف ببستت

تاملكملا رطحل *ANC* مداخ رطح لقح يف ةلدسنملا ةمئاقلا نم **معن** رتخأ. 7 ةوطخل
معن وه يضارتفالا رايلخا. ال رتخأ الاو، ةلوهجملا

ءاعدتسا نكمي نأ لاجم *Call Back Serv* يف ةلدسنملا ةمئاقلا نم **معن** ترتخأ. 8 ةوطخل
معن وه يضارتفالا رايلخا. ال راتخي رخأ، ةمدخ

رطحل (*CID*) دروملا ةئف فرعم رطح لقح يف ةلدسنملا ةمئاقلا نم **معن** رتخأ. 9 ةوطخل
معن وه يضارتفالا رايلخا. ال رتخأ الاو، ةرداصللا تاملكملا لصتملا فرعم

نيكمتل ةنمآلا تاملكملا مداخ لقح يف ةلدسنملا ةمئاقلا نم **معن** رتخأ. 10 ةوطخل
معن وه يضارتفالا رايلخا. ال رتخأ الاو، تاملكملا يف نامالا

ءيجم هيحوت ةءاعلا *cfwd all serv* لقح يف ةلدسنملا ةمئاقلا نم **معن** رتخأ. 11 ةوطخل
معن وه يضارتفالا رايلخا. ال رتخأ الاو، تاملكملا

| Supplementary Services | | | |
|------------------------|-----|--------------------------|-----|
| Conference Serv: | yes | Attn Transfer Serv: | yes |
| Blind Transfer Serv: | yes | DND Serv: | yes |
| Block ANC Serv: | yes | Call Back Serv: | yes |
| Block CID Serv: | yes | Secure Call Serv: | yes |
| Cfwd All Serv: | yes | Cfwd Busy Serv: | yes |
| Cfwd No Ans Serv: | yes | Paging Serv: | yes |
| Call Park Serv: | yes | Call Pick Up Serv: | yes |
| ACD Login Serv: | no | Group Call Pick Up Serv: | yes |
| ACD Ext: | 1 | Service Annc Serv: | no |
| Web Serv: | yes | SMS Serv: | yes |

| Ring Tone | |
|-----------|--|
| Ring1: | n=Cisco Synth;w=file://Cisco_synth_ring1.mp3;c=0 |
| Ring2: | n=Retro;w=file://ringin.726;c=1 |
| Ring3: | n=Office;w=file://thx-short.726;c=1 |
| Ring4: | n=Analog Synth;w=file://Analog1.raw;c=1 |
| Ring5: | n=Are You There;w=file://AreYouThereF.raw;c=1 |

هيحوت ةءاعلا *CFWD* ب لوغشم مداخ لقح يف ةلدسنملا ةمئاقلا نم **معن** رتخأ. 12 ةوطخل
معن وه يضارتفالا رايلخا. ال رتخأ الاو، ةلوغشم نوكت امدنع ةملاكملا

ءاعلا *No ANS Serv* يف *CFWD* لقح يف ةلدسنملا ةمئاقلا نم **معن** رتخأ. 13 ةوطخل
وه يضارتفالا رايلخا. **No** رتخأ الاو، ةلوغشم نوكت امدنع ةباجيا نود ةملاكملا هيحوت
معن.

تأحرفصلا ليحرت لوقح ةمئاق يف ةلدسنملا ةمئاقلا نم **معن** رتخأ. 14 ةوطخل
معن وه يضارتفالا رايلخا. ال رتخأ الاو، ليحرتلا نيكمتل

هزتم نيكمتل هزتم بم لاصتالا لقح يف ةلدسنملا ةمئاقلا نم **معن** رتخأ. 15 ةوطخل

ممعن وه يضارتفال رااخل. ال رتخأ الو، تاملكملا

نكمتل مداخ اءقتنا اءدتس/ لقق يف ةلدسنملا ةمئاقلا نم معن رتخأ. 16 ةوطخل
ممعن وه يضارتفال رااخل. ال رتخأ الو، ةملاكملا اءقتنا

ACD نكمي نأ لاجم *ACD login serv* يف ةلدسنملا ةمئاقلا نم معن ترتخأ. 17 ةوطخل
وه يضارتفال رااخل. ال ترتخأ كلذ ريغ، زكرم ةملاكم يف تلمعتسا نوكي نأ ةمدخ
login ال.

ءومجملا تاملكم ةمدخ اءقتنا/ لقق يف ةلدسنملا ةمئاقلا نم معن رتخأ. 18 ةوطخل
ال وه يضارتفال رااخل. ال رتخأ الو، ةومجملا تاملكم يقبل

ءءل اءم *ACD Ext* لقق يف ةلدسنملا ةمئاقلا نم بسانملا قحلملا رتخأ. 19 ةوطخل
تاميلعتلا نيوكت كنكمي. 6 و 5 و 4 و 3 و 2 و 1 يه ءحاتملا ماقرال. ACD تاملكم
ءرادو ءراول تاملكملا ءءل اءم لءلمعتسا يتلاو، ماقرال هذه نمض ةبولطملا
1. وه يضارتفال رااخل. كتاميلعتل اءقفو تاملكملا

نالء لسري نأ لاجم *serv* و ةمدخل/ يف ةلدسنملا ةمئاقلا نم معن ترتخأ. 20 ةوطخل
ال وه يضارتفال رااخل. ال ترتخأ كلذ ريغ، لءان نالء نو بزلال لبلط

الو، بيو مداخ نكمتل *Web Serv* لقق يف ةلدسنملا ةمئاقلا نم معن رتخأ. 21 ةوطخل
ممعن وه يضارتفال رااخل. ال رتخأ

طاقف SPA525G و SPA525G2 لءل بيو لا مداخ قيبطت نكمي: **ءظالم**

ءيصن ءلاسر لاسرال *SMS Serv* لقق يف ةلدسنملا ةمئاقلا نم معن رتخأ. 22 ةوطخل
ممعن وه يضارتفال رااخل. ال رتخأ الو

طاقف SPA525G و SPA525G2 لءل SMS مداخ قبطني: **ءظالم**

ءاداءءل اءظفل ءاربيءءل لك لاسر رقنا. 23 ةوطخل

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزىل ءن إل دن تسمل