

# SPA8000 فتاه ئىياهم ىلع توصلال نيوكت

## فدهال

تېك نىكمت، مَدْخَسَمال زىمرتل زىمرتب قلع تي امي فة فلتخم توص تاداع | كانه لوكوتورب يه تارفشمال (DTMF) چودزمال نىنطلل ةدعتمال تادرتال تامالعو، تمصلال متي. اهالاسرامت امك امامت تامولعملال جاتن | ةداع | ىلع ارداق نوكي ناب يقلتملل حمسي يتلا ةراشال وه DTMF. ةملاكمل فارطاً دحاً ثدحت مدع ةلاح ي ف تمصلال عمق مادختسا تاداع | نيوكت ةي فكي لاقملا اذه حرشي. ىرخأ ةزهجأ لاصلتال ددرتب فتاهال اهجتني تاداع | نيوكت SPA 8000 فتاه ئىياهم ىلع توصلال

## قېبطلل لباقلال زاھجلا

• SPA8000

## جماربال رادصل

• 6.1.12

## توصلال ىساسال نيوكتال

رتخاو لوؤسمك بيولال نيوكتل ةدعاسمال ةادالال لىل لوخدلال لىجستب مق 1. ةوطخلال رطسلا ةحفصحتف متي. L1-L8 > توصلال > ىساسال:

Network	Voice		
Info	System SIP Regional L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 T1 T2 T3 T4		
Trunk Status			
User Login basic   advanced			
Line Enable:	yes		
<b>SIP Settings</b>			
SIP Port:	5060		
<b>Proxy and Registration</b>			
Proxy:	10.1.1.1		
Register:	yes	Make Call Without Reg:	no
Register Expires:	3600	Ans Call Without Reg:	no
<b>Subscriber Information</b>			
Display Name:	Line 1	User ID:	601
Password:	*****	Use Auth ID:	yes
Auth ID:	100		
<b>Audio Configuration</b>			
Preferred Codec:	G726-40	Use Pref Codec Only:	no
Silence Supp Enable:	no	FAX CED Detect Enable:	yes
DTMF Tx Method:	Auto		
Undo All Changes		Submit All Changes	

توصلال نيوكت ةقطنم لىل لفسال ريرمتلاب مق 2. ةوطخلال

"لضفملا زىمرتلال جماربال" ةلدسنملا ةمئاقلال نم زىمرت جماربال رتخأ 3. ةوطخلال تامولعملال جاتن | ةداع | ىلع ارداق نوكي ناب يقلتملل حمسي لوكوتورب يه تارفشمال يه ةنكمملا زىمرتلال جماربال. اهالاسرامت امك امامت

عقوم يطرخ توص  $\mu$ -Law زيمرتلا ذخأي. لمامح ىلع بېكرتلا مدمختسي — G711u زارطالا. تب-8 ةميق ىلا هلوحويو، 32 رادقمب سايقلا ديزيو، تالخدمك تب-14.

ىلا هلوحويو تب-13 عقوم يطرخ توص ذخأي a-law زيمرتلا. بېكرتلا مدمختسي — G711a. تب-8 ةميق.

تادعم يف توصلا لقن ىلع دعاسي. تاونقلا ليمحت ةدايز دنع مدمختسي — G726-16. ةيناث/تبولي ك 16 غلبې لقن توص لدعمب ةيمقرلا ةرئادلا رثاكت.

تادعم يف توصلا لقن ىلع دعاسي. تاونقلا ليمحت ةدايز دنع مدمختسي — G726-24. ةيناث/تبولي ك 24 غلبې لقن توص لدعمب ةيمقرلا ةرئادلا رثاكت.

لاسرا توص لدعم لمحيو فتاهلا ةكبش يف لاصتالا طوطخ يف مدمختسي — G726-32. ةيناث/تبولي ك 32 غلبې.

ةيمقرلا رئاودلا ددعت ةزهجأ يف تانايبلا مدموم تاراشا لمحل مدمختسي — G726-40 زارطالا. توص لدعمب ةيناث/تبولي ك 4800 نغ ديزت تاعرسب لمعي يذلا مدموملل ةصاخو، (DCME)، ةيناث/تبولي ك 40 غلبې لاسرا.

يف يمقرلا توصلا طغضب G729a موقت. توصلا تانايب طغضل مدمختسي — G729a. ةيناث يلل 10 اهتدم غلبت مزح.

زتره 3400 ىلا زتره 300 نم حوارتت توص ةدوج رفوي — G723 زارطالا.

ةلدسنملا ةمئاقلا نم تمصلا تاكسال اهنبيعت يف بغيرت يتلا ةلاحلا رتخأ. 4 ةوطخلا يف لاصتالا فارطأ دحأ مدمختسي مل اذا تمصلا عمق مادختسا متي. تمصلا معد نيكمتم مزح رطحب ةزيملا هذه موقت. ةكبشلا ربع تانايبلا لاسرا متي ملو توصلا ةملاكمل. ةكبشلا ليددرتلا قاطنلا ليلقتلا ةكبشلا ىلا اهلاسرا متي يتلا تمصلا تامولعم عمقلا زجعي يذلاو، no، يه ةيضارتفالا ةميقلا.

DTMF Tx ةقيرطلا ةلدسنملا ةمئاقلا نم بوغرملا رايلخلا رتخأ. 5 ةوطخلا ددرتبت فتاهلا اهجتني يتلا ةراشالا وه DTMF. جودزمل نيطنلل ددعتملا ددرتلا: يه ةنكمملا تارايلخلا رخأ ةزهجأ لاصتالا.

ةمدمختسملا ةانقلا وأ يددرتلا قاطنلا سفن ربع DTMF تامغن لاسرا متي — InBand. تانايبلا.

يئرمل يوصلا لقنلا ربع DTMF تامغن طبض متي — AVT.

جراخ DTMF تامغن لاسرالا SIP ةكبش رصانع لبق نم اذه مادختسا متي — تامولعم. فتاه ثادحأ قاطنلا.

جمانرب ضوافت ةجيتن ىلا اذانتسا دادعالا ديدحت. ييضارتفالا دادعالا — يئاقلا. زيمرتلا.

InBand+INFO ةقيرطو InBand ةقيرط نم جيزم — InBand+INFO.

AVT+INFO ةقيرطو AVT ةقيرط نم ةومجم — AVT+INFO.

قبسمل زيمرتلا مادختسا ةلدسنملا ةمئاقلا نم "معن" رتخأ. (ةرايلخا) 6 ةوطخلا طقف ةلصفملا زيمرتلا ةقيرط مادختسالا طقف.

لصتتس يذلا رخآلا زاهجلاو طقف لصفملا زيمرتلا جمانرب مادختسا تترتخأ اذا: **عظحال**م. ةملاكمل طاقسا متيس، زيمرتلا جمانرب معدى ال هب.

سكافل (CED) "لصتتس نيكمتم ماقراً" تامغن فاشتكا نيكمتم "معن" رتخأ. 7 ةوطخلا.

سكافالنا ىلإ ةراشا يه CED. FAX CED ل "نېكمتلل فشكل" ةلدسنملا ةمئاقلا نم  
ءاعدتساللا راسم يي ف يدص عمق ي CED ليزي. ءاعدتساللا لوبق دعب لسري

تاريغتلا ظفحل تاريغتلا عيجم لاسرا قوف رقنا 8. ةوطخلا

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن مة و مچ م ادخت ساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت  
ملاعلاء ان ا عي مچ ي ف ن ي م دخت سمل ل معد ي و تح م مي دقت ل ي رش ب ل و  
امك ة ق ي قد ن و ك ت ن ل ة ل آل ة مچرت ل ض ف أن ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب  
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه  
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco  
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص أ ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن تسمل ا