

ربع ةيضا رتفالال عنصملا تادادعال طبض ةداعال ىلع (IVR) ةيلعافتلا ةيتوصلال ةباجتسالال SPA8000 يرطانتلال فتاهال ئيهاهم

فدهال

امك . ةيضا رتفالال عنصملا تادادعال ىلع لمالكلااب زاهجلل طبض ةداعال يه عنصملا طبض ةداعال
قلازا ديرت امدنع اديفم ارجالال اذه نوكي و . ةصصملا تانيوكتلال عيمج داعبتساب موقت اهنأ
ليغشتلال ادب و اهلصاوا عاخالال فاشكتسا و اام زاهج ىلع ةنزملا تانيوكتلال عيمج
ةباجتسالال يه (IVR) ةيلعافتلال ةيتوصلال ةباجتسالال . ديدجال زاهجال لثم زاهج مادختساب
مدختسملا لبق نم ةبوغرم ةنيعم تادادعال نيوكتل SPA8000 ىلع اهطيشنت متي ةيتوص
طبض ةداعال وه دنتسملا اذه نم فدهال . (GUI) بيولا تاموسر مدختسم ةهجال ليدب وه IVR
IVR ماظن مادختساب ةيضا رتفالال عنصملا تادادعال ىلع SPA8000 لوحم

تباثلال جم انربال رادصال | قي بطتلل ةلباقلا ةزهجال

- SPA8000 | 6.1.12 ([ثدخالال لي زنت](#))

IVR ربع ةيضا رتفالال عنصملا تادادعال ىل طبضال ةداعال

SPA8000 ىلع ةحاتملا ةينامتلال توصلال طوطخ دحاب يرطانتل فتاهال ليصوتب مق 1. ةوطخال

(يا) تارم عبرا ةمجنلال حاتفم ىلع طغضلال لالخ نم IVR ةقابط ىل لوصولال كنكمي 2. ةوطخال
عاطعاو ةيتوصلال ةبلاطملا عمستو IVR ليغشت ادب متي . يرطانتلال فتاهال ةحول ىلع (****)
تاميلعلال .

لقننتلل يرطانتلال فتاهالاب ةصاخلال حيتافملا ةحول ىلع ةبسانملا زومرلا طغضا 3. ةوطخال
ربع IVR.

- تادادعال تادادعال تادادعال ىل ةدحولل لمالك طبض ةداعال ارجال (R-E-S-E-T)# 73738 ىلع طغضا
دادعال ىل Admin باسح رورم ةملك نييعت ةداعال متيس . ةيضا رتفالال عنصملا
غارفلل يضا رتفالال .
- دوزم نم اهنحش اناثا ةيضا رتفالال تادادعال ىل ةدحولا طبض ةداعال #87778 ىلع طغضا
ةميقلا ىل مدختسملا باسح رورم ةملك نييعت ةداعال زمرلا اذه موقيس . ةمدخال
غارفلل ةيضا رتفالال .

الخطوة 4. بعد إدخال الرمز إلى IVR، اضغط على 1 عبر الهاتف لتأكيد العملية، وإلا اضغط * لإلغاء العملية. عندما يتم
الضغط على 1، ستسمع "الخيار ناجح". أغلق الهاتف وسيعاد تشغيل مهائى هاتف SPA8000 وستتم إعادة ضبط
جميع الإعدادات على إعداداتها الافتراضية.

ملاحظة: بشكل افتراضي، لا يحتوي كل من حساب المستخدم وحساب المسؤول على كلمات مرور عند الوصول إلى
SPA8000 عبر الأداة المساعدة لتكوين الويب.

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل و
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا ة ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا