

# ةلسلس ىلع تاملكملا هيچوت ةداع| تاداع| SPA100

## فدهلا

ديربلا ىلا وافتل تخم فتاه مقر ىلا ةدراول تاملكملا هيچوت ةداع| لئاسرب لاصتالا ام دنع تاملكملا هيچوت ةداع| و تاملكملا ةفاك هيچوت ةداع| هم ادختس| نكمي . يتوصلا هذه نم فدهلا . ةباج| كانه نوكت ال ام دنع تاملكملا هيچوت ةداع| و الوغشم فتاهلا نوكتي SPA100 Series فتاه ئيهاهم ىلع تاملكملا هيچوت ةداع| دادع| وه ةلاقملا

## قيبطتل ةلباقلا ةزهجالا

SPA100 ةلسلسلا نم فتاه ئيهاهم :

## جماربال رادصا

•1.1.0

## لاصتالا هيچوت ةداع| تاداع| نيوكت

1. طخال > توصلا رتخاو فتاهلا ئيهاهم نيوكت ةادا ىلا لوخدلا ليحستب مق 1. ةوطخال 1: رطسلا ةحفص حتف م تي

Line 1	
<b>General</b>	
Line Enable:	<input type="checkbox"/> no
<b>Streaming Audio Server (SAS)</b>	
SAS Enable:	<input type="checkbox"/> no
SAS Inbound RTP Sink:	<input type="text"/>
SAS DLG Refresh Intvl:	<input type="text" value="30"/>
<b>NAT Settings</b>	
NAT Mapping Enable:	<input type="checkbox"/> no
NAT Keep Alive Msg:	<input type="text" value="\$NOTIFY"/>
NAT Keep Alive Enable:	<input type="checkbox"/> no
NAT Keep Alive Dest:	<input type="text" value="\$PROXY"/>
<b>Network Settings</b>	
SIP ToS/DiffServ Value:	<input type="text" value="0x68"/>
RTP ToS/DiffServ Value:	<input type="text" value="0xb8"/>
Network Jitter Level:	<input type="text" value="high"/>
SIP CoS Value:	<input type="text" value="3"/> [0-7]
RTP CoS Value:	<input type="text" value="6"/> [0-7]
Jitter Buffer Adjustment:	<input type="checkbox"/> yes

<b>General</b>	
Line Enable:	<input checked="" type="checkbox"/> yes

اذه حرشي 1. طخال ةهباشم ةقيرطب زاهجالا نم 2 رطسلا ةحفص نيوكت نكمي : ةظحالما طقف 1 رطسلا نيوكت لاقملا

م 1 رطسلا ةحفص ىلع ال و ةلباقملا تاداعالا نيكمت لوؤسملا ىلع بجي : ةظحالما حيحص لكشب ةزيملا لمعت يكل 1 مدختسملا ةحفص يف ددحملا لقحلا كلكذ مقر لاخدا

1. رطسلا نيكمتل رطسلا نيكمت ةلدسنملا ةمئاقلا نم معن رتخا 2. ةوطخال

ةحفصلاب "ةيليمكتلا ةمدخلا كارتشا" مسق ىلإ لفسأل ريرمتلاب مق 3. ةوطخلا

Supplementary Service Subscription	
Call Waiting Serv:	yes
Block ANC Serv:	yes
Cfwd All Serv:	yes
Cfwd No Ans Serv:	yes
Cfwd Last Serv:	yes
Accept Last Serv:	yes
CID Serv:	yes
Call Return Serv:	yes
Call Back Serv:	yes
Three Way Conf Serv:	yes
Unattn Transfer Serv:	yes
VMWI Serv:	yes
Secure Call Serv:	yes
Feature Dial Serv:	yes
Block CID Serv:	yes
Dist Ring Serv:	yes
Cfwd Busy Serv:	yes
Cfwd Sel Serv:	yes
Block Last Serv:	yes
DND Serv:	yes
CWCID Serv:	yes
Call Redial Serv:	yes
Three Way Call Serv:	yes
Attn Transfer Serv:	yes
MWI Serv:	yes
Speed Dial Serv:	yes
Referral Serv:	yes
Service Announcement Serv:	no

Submit Cancel Refresh

هيجوت ةداع| نكمي اذهو .Cfwd All Serv. ةلدسنملا ةمئاقلا نم معن رتخأ 4. ةوطخلا ةداع| متيس هنا ينعي اذهو .معن وه يضارتفالا دادعإلا .تامدخلا ةفاك ىلإ ةملاكمل 1. مدختسمل ةحفص يف ددحم مقر ىلإ تاملاكمل عيمج هيجوت

ةداع| ةمدخ نيكمت .CFWD ل لوغشم مداخ" ةلدسنملا ةمئاقلا نم معن رتخأ 5. ةوطخلا ىلإ ةملاكمل هيجوت ةداع| متت ،الوغشم فتاهلا طخ ناك اذا .ةلوغشملا تاملاكمل هيجوت معن يه ةيضارتفالا دادعإلا 1. مدختسمل ةحفص يف ددحم مقر

ةداع| نم نكمي اذهو .بناج ىلإ ناليم ةمئاق serv نأ نم ام cfwd ل نم معن تترتخأ 6. ةوطخلا متت ،ىعدتسمل مقرلا نم ةباج| دوجو مدع ةلاح يف .تاباج| ةمدخ نودب تاملاكمل هيجوت معن وه يضارتفالا دادعإلا 1. مدختسمل ةحفص يف ددحم مقر ىلإ ةملاكمل هيجوت ةداع|

ةمدخلا هيجوت ةداع| نكمي اذهو .Cfwd Sel Serv. ةلدسنملا ةمئاقلا نم معن رتخأ 7. ةوطخلا معن وه يضارتفالا .رطسلا ىلع ةيئاقنتالا

هيجوت ةداع| ةمدخ نكمي اذهو .CFWD ل ةريخألا ةلدسنملا ةمئاقلا نم معن رتخأ 8. ةوطخلا معن وه يضارتفالا .رطسلا يف ةريخألا ةملاكمل

اهؤارج| مت يتلا تاريخيغتلا ظفحل لاسرا قوف رقنا 9. ةوطخلا

1: مدختسمل ةحفص حتف متي 1. مدختسمل > توصللا ىلإ لقتنا 10. ةوطخلا

User 1	
Call Forward Settings	
Cfwd All Dest:	<input type="text"/>
Cfwd No Ans Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Busy Dest:	<input type="text"/>
Cfwd No Ans Delay:	20
Selective Call Forward Settings	
Cfwd Sel1 Caller:	<input type="text"/>
Cfwd Sel2 Caller:	<input type="text"/>
Cfwd Sel3 Caller:	<input type="text"/>
Cfwd Sel4 Caller:	<input type="text"/>
Cfwd Sel5 Caller:	<input type="text"/>
Cfwd Sel6 Caller:	<input type="text"/>
Cfwd Sel1 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel2 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel3 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel4 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel5 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel6 Dest:	<input type="text"/>

Call Forward Settings			
Cfwd All Dest:	XXX-XXX-XXXX	Cfwd Busy Dest:	
Cfwd No Ans Dest:		Cfwd No Ans Delay:	20

فتاهال مقرر لخدأف، 1 رطسلا ةحفص يف CFWD All Serv لقح نيكمت مت اذا. 11 ةوطخلال Cfwd All Dest لقح يف تاملكملا ةفاك هيحوت ةداعإ لوؤسملا ديرى يذلا بولطملا

Call Forward Settings			
Cfwd All Dest:		Cfwd Busy Dest:	XXX-XXX-XXXX
Cfwd No Ans Dest:		Cfwd No Ans Delay:	20

فتاهال مقرر لخدأف، 1 رطسلا ةحفص يف Cfwd Busy Serv لقح نيكمت مت اذا. 12 ةوطخلال الوغشم فتاهال طخ ناك اذا تاملكملا ةفاك هيحوت ةداعإ لوؤسملا ديرى يذلا بولطملا Cfwd Busy Dest لقح يف

Call Forward Settings			
Cfwd All Dest:		Cfwd Busy Dest:	
Cfwd No Ans Dest:	XXX-XXX-XXXX	Cfwd No Ans Delay:	20

مقرر لخدأف، 1 رطسلا ةحفص يف CFWD No ans Serv لقح نيكمت مت اذا. 13 ةوطخلال ةباجإ كانه نكي مل اذا تاملكملا ةفاك هيحوت ةداعإ لوؤسملا ديرى يذلا بولطملا فتاهال Cfwd No ANS Dest لقح يف لصتملا مقررلا نم

Call Forward Settings			
Cfwd All Dest:		Cfwd Busy Dest:	
Cfwd No Ans Dest:	XXX-XXX-XXXX	Cfwd No Ans Delay:	15

كانه نكي مل اذا ءاعدتسالال هيحوت ةداعإ لبق (يناوثللاب) ينمزلال ريخأتال لخدأ. 14 ةوطخلال ددحملا تقولا زاهجال رطتنى. CFWD نم "ال Ans" لقح يف يعدتسملا مقررلا نم ةباجتسا ةيناث 20 وه يضارتفال دادعإال. ةملاكملا هيحوت ةداعإ متت، ةباجإ دوجو مدع ةلاح يف

تاريغتال ظفحل لاسرا قوف رقنا. 15 ةوطخلال

زاهجال اذه ىلع يئاقتنالال لاصتالال هيحوت ةداعإ تاداعإ نيكمت اضيأ نكمي: **ةظحالم** بوغرم ةهجو مقرر ىلإ ددحم مقرر نم ةملاكم لىوتحت متي، ةزيملا هذه نم ةدعاسم مادختساب بولطم ةهجو مقرر ىلإ تاملكم 8 ىلإ لصي ام هيحوت ةداعإ نكمي. هي يف

"ةيئاقتنالال تاملكملا هيحوت ةداعإ تاداعإ" مسق ىلإ لفسأل ريرمتلاب مق. 16 ةوطخلال ةحفصلال يف

Selective Call Forward Settings			
Cfwd Sel1 Caller:		Cfwd Sel1 Dest:	
Cfwd Sel2 Caller:		Cfwd Sel2 Dest:	
Cfwd Sel3 Caller:		Cfwd Sel3 Dest:	
Cfwd Sel4 Caller:		Cfwd Sel4 Dest:	
Cfwd Sel5 Caller:		Cfwd Sel5 Dest:	
Cfwd Sel6 Caller:		Cfwd Sel6 Dest:	
Cfwd Sel7 Caller:		Cfwd Sel7 Dest:	
Cfwd Sel8 Caller:		Cfwd Sel8 Dest:	

Selective Call Forward Settings			
Cfwd Sel1 Caller:	XXX-XXX-XXXX	Cfwd Sel1 Dest:	
Cfwd Sel2 Caller:		Cfwd Sel2 Dest:	
Cfwd Sel3 Caller:		Cfwd Sel3 Dest:	

يف رخأ مقرر ىلإ ةملاكملا هيحوت ةداعإ لوؤسملا ديرى يذلا ددحملا مقررلا لخدأ. 17 ةوطخلال Cfwd Sel1 لصتملا لقح

#### Selective Call Forward Settings

Cfwd Sel1 Caller:

XXX-XXX-XXXX

Cfwd Sel1 Dest:

XXX-XXX-XXXX

Cfwd Sel2 Caller:

Cfwd Sel2 Dest:

Cfwd Sel3 Caller:

Cfwd Sel3 Dest:

دنع هيلإ ةملاكملا هيجوت ةداعإ لوؤسملا ديرى يذلا ةهجولما مقر لخدأ. 18 ةوطخلما Cfwd Sel1 Dest ل قح ي ف 16 ةوطخلما ي ف ددحملما مقرلا ةطساوب ةئاعدتسا

تاريغتلا ظفحل لاسرا قوف رقنا. 19 ةوطخلما

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت  
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او  
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب  
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او  
ىل إلمءءاد ءوچرلاب ةصوءو تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إل دن تسمل