

WAP131، WAP150، WAP351، WAP361، WAP371، و WAP571 ل دي قعت ةم لك لك شي

فدهلا

ذفني نأ لمعتسي ةم لك ل بلطتم دي قعت لدعي نأ ةحفص دي قعت ةم لك ل لمعتسا نامأ ن م دي زت ةدق عمل رورم ل تاملك . ةدعاسم ةادأ ليكش ل

WAP131، WAP150، ل دي قعت ةم لك لك شي نأ فيك رس في نأ ةقيث واذه ن م فدهلا ةطقن ذفنم WAP351، WAP361، WAP371، و WAP571

قي بط ل ل ةل باق ل ةزه ج أ ل

· WAP131

· WAP150

· WAP351

· WAP361

· WAP371

· WAP571

جم ارب ل ا رادص ا

· 1.0.2.15 (WAP131، WAP351)

· 1.1.0.9 (WAP150، WAP 361)

· 1.3.0.6 (WAP371)

ديقعت ةم لك لك شي

> ماطنل نام أرتخاو بيول نيوكتل ةدعاسملا ةادال يلى لوخدلا ليحستب مق 1. ةوطخلال رورملا ةم لك ديقعت ةحفص حتفت. رورملا ةم لك ديقعت

Password Complexity

Password Complexity: Enable

Password Minimum Character Class:

Password Different From Current: Enable

Maximum Password Length: (Range: 64 - 80, Default: 64)

Minimum Password Length: (Range: 0 - 32, Default: 8)

Password Aging Support: Enable

Password Aging Time: Days (Range: 1 - 365, Default: 180)

ديقعت ةم لك نكمي نأ لاجم ديقعت ةم لك لى ف راي تخا ةناخ نكمي ل تصحف 2. ةوطخلال م تي 7. ةوطخ لى زفق و checkbox ل ديحت يغلأ، ديقعت ةم لك نكمي نأ تنأ ديرى ال نإ يضا رتفا لك شب هديحت

Password Complexity

Password Complexity: Enable

Password Minimum Character Class:

Password Different From Current: Enable

Maximum Password Length: (Range: 64 - 80, Default: 64)

Minimum Password Length: (Range: 0 - 32, Default: 8)

Password Aging Support: Enable

Password Aging Time: Days (Range: 1 - 365, Default: 180)

دحل دح، رورملا ةم لك ل فرحل ةئفل ىندال دحل ةلدسنملا ةمئاقلا ي ف 3. ةوطخلال تائفال هذ. رورملا ةم لك ةلسلس ي ف اهل يثمت بجي يتل فرحال تائف ددعل ىندال ةمئاقلا. ةصاخال فرحل او، ماقرال، ةريغصل فرحل، ةربكال فرحل يه ةنكمملا 3. يه ةيضا رتفال

Password Complexity

Password Complexity:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable	
Password Minimum Character Class:	3	
Password Different From Current:	<input type="checkbox"/> Enable	
Maximum Password Length:	3	(Range: 64 - 80, Default: 64)
Minimum Password Length:	8	(Range: 0 - 32, Default: 8)
<hr/>		
Password Aging Support:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable	
Password Aging Time:	180	Days (Range: 1 - 365, Default: 180)
<hr/>		
<input type="button" value="Save"/>		

ديري نا راي تخالال enable ل تصحف ، لاجم ي لالحال نم فل تخم ةملك ال ي ف 4 ة و طخال
اذه دي دحت اغل . يه يه تنت ام دن ع ي لاج مه نم فل تخم ةملك ل خدي نا لم عت سم تن ا
م تي . اه تي حال ص اه تن دن ع رورم ال ةملك س فن م ادخت سا ة داع اب ني م دخت سم ل ل حم سي
ي ضارت فا لك شب ه دي دحت

Password Complexity

Password Complexity:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable	
Password Minimum Character Class:	3	
Password Different From Current:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable	
Maximum Password Length:	64	(Range: 64 - 80, Default: 64)
Minimum Password Length:	8	(Range: 0 - 32, Default: 8)
<hr/>		
Password Aging Support:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable	
Password Aging Time:	180	Days (Range: 1 - 365, Default: 180)
<hr/>		
<input type="button" value="Save"/>		

يتي ل فرحال ددع ل صق ال دحل ل خدا ، رورم ال ةملك ل و طل ل صق ال دحل ل قح ي ف 5 ة و طخال
64 وه ي ضارت فال او ، 64 - 80 وه قاطن ال . رورم ال ةملك اه ي ف نوكت نا نكم ي

Password Complexity

Password Complexity:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable	
Password Minimum Character Class:	3	
Password Different From Current:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable	
Maximum Password Length:	64	(Range: 64 - 80, Default: 64)
Minimum Password Length:	8	(Range: 0 - 32, Default: 8)
<hr/>		
Password Aging Support:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable	
Password Aging Time:	180	Days (Range: 1 - 365, Default: 180)
<hr/>		
<input type="button" value="Save"/>		

يتي ل فرحال ددع ل صق ال دحل ل خدا ، رورم ال ةملك ل و طل ل صق ال دحل ل قح ي ف 6 ة و طخال

8. وه يضارتفإل او، 0 - 32 وه قاطنل. رورملا ةملك اهيف نوكت نأ نكمي

Password Complexity

Password Complexity: Enable

Password Minimum Character Class: 3

Password Different From Current: Enable

Maximum Password Length: 64 (Range: 64 - 80, Default: 64)

Minimum Password Length: 8 (Range: 0 - 32, Default: 8)

Password Aging Support: Enable

Password Aging Time: 180 Days (Range: 1 - 365, Default: 180)

Save

ةيحالص يهتنت نأ enable رايتخالال ةناخ دح، رورملا ةملك مداقت معد لقح يف 7. ةوطخال
رورملا تاملك ةيحالص اءهتنا ديرت ال تنك اذا. ةنيعم ةينمز ةرتف دعب رورملا تاملك
لكشب هديدت متي [9. ةوطخال](#) ل يطيختو هذه رايتخالال ةناخ ديدحت اءلإب مقف
يضارتفا

Password Complexity

Password Complexity: Enable

Password Minimum Character Class: 3

Password Different From Current: Enable

Maximum Password Length: 64 (Range: 64 - 80, Default: 64)

Minimum Password Length: 8 (Range: 0 - 32, Default: 8)

Password Aging Support: Enable

Password Aging Time: 180 Days (Range: 1 - 365, Default: 180)

Save

ةملك ديدج لبق مائل مقرلا يف، لاجم تقو ةخويش ةملكلا يف تلخد 8. ةوطخال
180 وه يضارتفإل او، 1 - 365 وه قاطنل. يهتني

Password Complexity

Password Complexity: Enable

Password Minimum Character Class: 3

Password Different From Current: Enable

Maximum Password Length: 64 (Range: 64 - 80, Default: 64)

Minimum Password Length: 8 (Range: 0 - 32, Default: 8)

Password Aging Support: Enable

Password Aging Time: 180 Days (Range: 1 - 365, Default: 180)

Save

ةدعاسملا ةادألا نم كجورخ ليجست متيس . تاريغتلا ظفحل ظفح قوف رقنا 9. ةوطخل
ةداعتسال ةديدل لودلا ليجست تامولعم لاخدا ةداعا كيلع بجيو ، بيولا نيوكتل
لوصولا

Password Complexity

Password Complexity:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
Password Minimum Character Class:	3 ▼
Password Different From Current:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
Maximum Password Length:	<input type="text" value="64"/> (Range: 64 - 80, Default: 64)
Minimum Password Length:	<input type="text" value="8"/> (Range: 0 - 32, Default: 8)
<hr/>	
Password Aging Support:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
Password Aging Time:	<input type="text" value="180"/> Days (Range: 1 - 365, Default: 180)

Save

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذہ Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچي فني مدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبل او
امك ةقيقد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچري. ةصاخل مه تلبل
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه
ىل إأمئاد ةوچرلاب ي صؤت وتامچرتل هذه ةقد نع اهتيلوئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ي لصلأل يزي لچن إل دن تسمل