

تسلسل ذفانم ال عي مج عم M9XT-FC1632 زارط ذفانم ال عسوت ةدحو ةارشب ةالمعل دحأ مق
هنا تضررت فا (FC1/1-8) ةطشن ذفانم 8 نم يضارت فا نيوكتو (FC1/17-32) ةطشن ال رشع
، كلذ عمو (FC1/9-16) ةلهؤم ال ذفانم ال ةطشن ال عسوت ال ذفانم نيوب صيخرت ال لقن نكمي
ةيطمن ال ةدحو ال ال هلقل عيسوت ال ةدحو نم ذفانم ال طيشنت صيخرت ةلازا ةلواحم دنع
، هب حومسم ريغ نيوكت ال ريغت بلط (أطخ) fc1/x: أطخ ال ةلاسر ةفداصم تمت ، ةيساس ال
32 و 17 نيوب ذفانم مقرر x لثمي شيح

ذفانم ال رهظت ال ، M9XT-FC1632 زارط ذفانم ال عسوت ةدحو تيبتت دنع ، كلذ ال ةفاض ال
ي: ال ال وحن ال ال لع "show license use" جارخا ي اذفانم 16 اهددع غل ال ال ةفاض ال

```
`show license usage` Feature Ins Lic Status Expiry Date Comments Count -----  
----- FM_SERVER_PKG No - Unused -  
ENTERPRISE_PKG No - Unused - PORT_ACTIV_9132U_PKG No 8 In use never - -----  
-----
```

اذفانم 16 و (FC1/1-8) ةدمت عم ال ةينام ال ال ذفانم ال "show port-license" جارخا ضرعي ، كلذ عمو
صخرم ال وحن ال ال لع (FC1/17-32) اي فاضا

```
`show port-license` Available port activation licenses are 0 -----  
----- Interface Cookie Port Activation License -----  
----- fc1/1 16777216 acquired fc1/2 16781312 acquired fc1/3 16785408 acquired fc1/4  
16789504 acquired fc1/5 16793600 acquired fc1/6 16797696 acquired fc1/7 16801792 acquired  
fc1/8 16805888 acquired fc1/9 16809984 eligible fc1/10 16814080 eligible fc1/11 16818176  
eligible fc1/12 16822272 eligible fc1/13 16826368 eligible fc1/14 16830464 eligible fc1/15  
16834560 eligible fc1/16 16838656 eligible fc1/17 16842752 acquired fc1/18 16846848 acquired  
fc1/19 16850944 acquired fc1/20 16855040 acquired fc1/21 16859136 acquired fc1/22 16863232  
acquired fc1/23 16867328 acquired fc1/24 16871424 acquired fc1/25 16875520 acquired fc1/26  
16879616 acquired fc1/27 16883712 acquired fc1/28 16887808 acquired fc1/29 16891904 acquired  
fc1/30 16896000 acquired fc1/31 16900096 acquired fc1/32 16904192 acquired
```

ةلكش م ال

ةدحو ال ةسوت ال ةدحو نيوب ذفانم ال طيشنت صيخرت لقن ينع م ال لي م ال ال لع رذعت
ةيساس ال

لحل

لي م ال نأل ارظن ، كلذ عمو . عباتت م ءاني م 24 لوأ طيشنت وييران يسل دوصقم كولسل ال اذه
طيشنت ال (ذفانم ةينام طيشنت صيخرت) M9132T-PL8 زارط ال يرتشي مل ينع م ال
ال ال FC1/1-8 نم ذفانم ال طيشنت صيخرت لقن وه مامأ ديحو ال راخ ال ال ، FC1/9-16 ذفانم ال
عارش مهنكمي ، كلذ نم ال دب و . FC1/9-32 ةهحو ال نم اءب ال ال تمت اذفانم 24 مادختسا و FC1/9-16
، كلذ ي ف اوبغر اذا ذفانم 8 مضي ي فاضا صيخرت

```
MDS9132-1-rack7(config-if)# int fc1/17  
MDS9132-1-rack7(config-if)# no port-license  
fc1/17: (أطخ) ريغ (أطخ)  
MDS9132-1-rack7(config-if)#
```


ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نء مء دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةلخت. فرتمة مچرت مء مء دقء ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل
ىل ةل
(رفوتم طبارل) ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل