

Nexus 7000: قيقحت لئاسر مهف اه حي حصت و تاي و تحمل

قمع اورظن

صحف وهام ARP؟

اه حاصل او اعطي خالا فاشكتسا

لحلها

عجملا عاطخا

قمع اورظن

اه حاصل او اعطي خالا ئل اسرب ببس مهف يف ئدع اسملما وه دنتسملا نم ضرغلا.

```
2013 Oct 25 15:23:17 N7K %ARP-3-DUP_VADDR_SRC_IP_PROBE: arp [4650] Duplicate address
Detected. Probe packet received from 34bd.c8a3.ce30 on Vlan99(port-channel146) with destination
set to our local Virtual ip, 10.10.10.1
2013 Oct 25 15:23:35 N7K %ARP-3-DUP_SRC_IP_PROBE: arp [4650] Duplicate address Detected.
Probe packet received from 34bd.c8a3.ce30 on Vlan109(port-channel146) with destination set to
our local ip, 10.10.10.2
```

صحف وهام ARP؟

يوجحي ال يذلا لس رملاب صاخلا IP ناونع مادختساب هؤاشنامت ARP بلط وه قيقحت IPv4 (RFC ناونع ضراعتلاراشتكا تافصاوم يف حلطصملا مادختسا متى. عيش يأىل 5227) وأيوديلا نيوكتلارا نم هلابقتسا (مت ئاووس) ناونع مادختسا يف عدبلا لباق. تافصاوملا هذه ذيفنتب موقعي يذلا فيضملاموقى نأ بجي، ئيرخالا لئاسولوا ضعب وأ DHCP قيقحت مزح ثب لالخ نم، ال مأ لعفلاب مادختسالا ديق ناونعلاناك إذا ام رابتخاب [8].

اه حاصل او اعطي خالا فاشكتسا

ىلع يوجحي ال لوحه يلا يمتنى MAC ناونع ئطس اوب هذه ARP تافشكتسىم لاسرا متى VLAN ىف

يتلا IOS ۋەچا ئطس اوب اهل اسرا متى يتلا هذه ARP قيقحت مزح يه، ثحبلا نم دېزم دعېب زاھج بقعت ۋېزم لغشت.

طبرلا نم طاقتلا رزيلاناثيا ئەنئىع انه:

```
N7K# ethanalyzer local interface inband capture-filter "ether src 34:bd:c8:a3:ce:30 and arp and
host 10.10.10.2" detail
Capturing on inband
Frame 1 (60 bytes on wire, 60 bytes captured)
  Arrival Time: Oct 25, 2013 15:28:59.577664000
  [Time delta from previous captured frame: 0.000000000 seconds]
  [Time delta from previous displayed frame: 0.000000000 seconds]
  [Time since reference or first frame: 0.000000000 seconds]
```

```

Frame Number: 1
Frame Length: 60 bytes
Capture Length: 60 bytes
[Frame is marked: False]
[Protocols in frame: eth:arp]
Ethernet II, Src: 34:bd:c8:a3:ce:30 (34:bd:c8:a3:ce:30), Dst: c0:62:6b:ae:03:c1
(c0:62:6b:ae:03:c1)
Destination: c0:62:6b:ae:03:c1 (c0:62:6b:ae:03:c1)
    Address: c0:62:6b:ae:03:c1 (c0:62:6b:ae:03:c1)
    .... ..0 .... .... .... = IG bit: Individual address (unicast)
    .... ..0. .... .... .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
Source: 34:bd:c8:a3:ce:30 (34:bd:c8:a3:ce:30)
    Address: 34:bd:c8:a3:ce:30 (34:bd:c8:a3:ce:30)
    .... ..0 .... .... .... = IG bit: Individual address (unicast)
    .... ..0. .... .... .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
Type: ARP (0x0806)
Trailer: 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Address Resolution Protocol (request)
Hardware type: Ethernet (0x0001)
Protocol type: IP (0x0800)
Hardware size: 6
Protocol size: 4
Opcode: request (0x0001)
[Is gratuitous: False]
Sender MAC address: 34:bd:c8:a3:ce:30 (34:bd:c8:a3:ce:30)
Sender IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
Target MAC address: c0:62:6b:ae:03:c1 (c0:62:6b:ae:03:c1)
Target IP address: 10.10.10.2 (10.10.10.2)

```

لحة

IOS تالوچم ضعب يف يضارتفا لکشب IP زاهج بقعت ۆزیم نیکمت نآلا متی

نم ۆكبشلا ىلإ لقتنت پتلا ۆي داملا (تاهج اولا) ۆه جاولا ىلع IPDT لی طمعت کنکمی، اذه لحل ۆزه جألا ھە:

اذه نوكی نا . ۆه جاولکل ھ مای قللا بجي و، ماع لکشب عارج إللا اذه لی طمعت نکمی ال : ظحالم نراقلا سیل، نراق يقطنم port-channel لى لعل اذه تلکش يغبني تنأ عانييبيط.

```

IOSswitch(config)# no ip device tracking
% IP device tracking is disabled at the interface level by removing the relevant configs
IOSswitch(config)# interface gi1/0/1
IOSswitch(config-if)# ip device tracking maximum 0
IOSswitch(config-if)# end

```

ۆزیملا لی طمعت بیلاتلا نیوکتللا موقیس، 3.2.3SE یف:

```

3850(config)# interface gi1/0/1
3850(config-if)# ip device tracking maximum 1 3850(config-if)# NMSP attach suppress 3850(config-if)# end 3850# wr mem

```

بقعت ۆعسل ىصقألا دحلا) ۆزیملا لی طمعت بیلاتلا نیوکتللا موقیس، 3.3.3SE یف (نآللا لمعی 0 IP زاهج:

```

3850(config)# interface gi1/0/1
3850(config-if)# ip device tracking maximum 0 3850(config-if)# NMSP attach suppress 3850(config-

```

```
if) # end 3850# wr mem
```

اعطاً ملأ جـ

[CSCud96554](#) عـنـم syslog٪ARP-3-DUP_VADDR_SRC_IP_PROBE

[CSCul20441](#) عـنـم syslog٪ARP-3-DUP_VADDR_SRC_IP_PROBE يـفـ 6.2(2)

هـ لـ وـ لـ جـ رـ تـ لـ اـ هـ ذـ هـ

ةـ يـ لـ آـ لـ اـ تـ اـ يـ نـ قـ تـ لـ اـ نـ مـ مـ جـ مـ وـ عـ مـ اـ دـ خـ تـ سـ اـ بـ دـ نـ تـ سـ مـ لـ اـ اـ ذـ هـ تـ مـ جـ رـ تـ
لـ اـ عـ لـ اـ ءـ اـ حـ نـ اـ عـ يـ مـ جـ يـ فـ نـ يـ مـ دـ خـ تـ سـ مـ لـ لـ مـ عـ دـ ئـ وـ تـ حـ مـ يـ دـ قـ تـ لـ ةـ يـ رـ شـ بـ لـ اـ وـ
اـ مـ كـ ةـ قـ يـ قـ دـ نـ وـ كـ تـ نـ لـ ةـ يـ لـ آـ ةـ مـ جـ رـ تـ لـ ضـ فـ اـ نـ اـ ةـ ظـ حـ اـ لـ مـ ئـ جـ رـ يـ .ـ صـ اـ خـ لـ اـ مـ هـ تـ غـ لـ بـ
يـ لـ خـ تـ .ـ فـ رـ تـ حـ مـ مـ جـ رـ تـ مـ اـ هـ دـ قـ يـ يـ تـ لـ اـ ةـ يـ فـ اـ رـ تـ حـ اـ لـ اـ ةـ مـ جـ رـ تـ لـ اـ عـ مـ لـ اـ حـ لـ اـ وـ
ىـ لـ إـ أـ مـ ئـ اـ دـ عـ وـ جـ رـ لـ اـ بـ يـ صـ وـ تـ وـ تـ اـ مـ جـ رـ تـ لـ اـ هـ ذـ هـ ةـ قـ دـ نـ عـ اـ هـ تـ يـ لـ وـ ئـ سـ مـ
(رـ فـ وـ تـ مـ طـ بـ اـ رـ لـ اـ)ـ يـ لـ صـ أـ لـ اـ يـ زـ يـ لـ جـ نـ إـ لـ اـ دـ نـ تـ سـ مـ لـ اـ).