

نم Business (BE6K/7K) رادصإل ESXi ةقورت vKVM لال

تاوت حمل

[ةمدقم](#)

[ةسسأسألابلطت](#)

[تابلطت](#)

[ةمدختسملاتانوك](#)

[ESXi ةقورت](#)

[ةقورتلالبقامام](#)

[ةقورتلالبحصلال ESXi رادصإل ةحصنم ققختل](#)

[هللمحتب ESXi موقى ذللا يرهاطلا صارقأللكرحم ةحصنم ققختل](#)

[VMware ةبواب نم ISO فللملننت](#)

[ماهملا ةقورت](#)

[ةقورتلالدعبامام](#)

[ESXi صىخرت ةقورت](#)

[قلصتاذتاملعم](#)

ةمدقم

ةهجاوربع Cisco Business Edition (BE6K/7K) ةخسنل ESXi ةقورت ةففك دننتمسمل اذه حضوي Cisco نم vKVM (CIMC) ةلمكتمل ةرادإل يف مكحتل ةدحو.

ةسسأسألابلطت

تابلطت

ةللاتل عىضاوملاب ةفرعم كىدل نوك نأب Cisco صىصوت:

- Cisco Business Edition مداوخ جذامن
- vSphere سكسإ

ةمدختسملاتانوك

ةللاتل ةدامل اتانوكمل اوچماربل اتارادصإل دننتمسمل اذه يف ةدراول تامولعمل دننتمس:

- Business Edition BE6H-M5-K9 مداخ
- ESXi 6.7 رادصإ

ةصاخ ةلمعم ةئب يف ةدوچومل ةزهجال نم دننتمسمل اذه يف ةدراول تامولعمل عاشنإ مت تناك اذإ. (ىضارتفا) حوسمم نىوكتب دننتمسمل اذه يف ةمدختسمل ةزهجال عىمجتأب رمأ يأل لمحتحمل رىثأتلل كمهف نم دكأتف، لىغشتل دىق كتكبش.

BE7M-M5-(K9/XU)	UCSC-C240-M5SX
BE7H-M5-(K9/XU)	UCSC-C240-M5SX
BE7M-M6-(K9/XU)	UCSC-C240-M6SX
BE7H-M6-(K9/XU)	UCSC-C240-M6SX

- ثدحألأ ددح: جلالع م ل رادصا |
- ل: ل غ ش ت ل م ا ط ن : VMware
- ل: ل غ ش ت ل م ا ط ن رادصا | ESXi.

Search By

Servers

X-Series, B-Series, C-Series, HX-Series, ...

Operating Systems

VMware, Microsoft, RedHat, ...

Products

Adapters, Storage, Software, ...

Search Options

Reset All

Server Type

C-Series

Server Model

Cisco UCS C220 M5SX

Processor Version

2nd Gen Intel Xeon Processor Scalable Family

Operating System

VMware

Operating System Version

ESXi 7.0 U3

قف او ت ل ا ة ا د ا ل ل ا ث م

صا خ ل ل CIMC ة ي ق ر ت ل ة ج ا ح ال ف ، ق ف او ت م ه ن ا ل ع ا ج ر د م ك ب ص ا خ ل ل ي ل ا ح ال CIMC رادصا | ن ا ك ا ذ ا
دومع ي ف ددح م ل ا ة ت ب ا ث ل ا ج م ا ر ب ل ا ة م ز ح ط ا ب ت ر ا م ا د خ ت س ا ب ك ي د ل CIMC ة ي ق ر ت ب م ق ، ال و . ك ب
ت ا د ن ت س م ل ا دومع ي ف ة ي ق ر ت ل ا و ت ي ب ث ت ل ا ة ل د ا ل ا ع ج ر ا ل ي ص ا ف ت ل ا

Search Results

Component	Details	Documents
4.3(2) last published 2023-09-12 (change log)	Firmware Bundle Driver ISO	View Notes Release Notes Install & Upgrade Guides
4.2(3) last published 2023-08-02 (change log)	Firmware Bundle Driver ISO	View Notes Release Notes Install & Upgrade Guides
4.2(2) last published 2023-06-13 (change log)	Firmware Bundle Driver ISO	View Notes Release Notes Install & Upgrade Guides
4.1(3) last published 2023-05-24 (change log)	Firmware Bundle Driver ISO	View Notes Release Notes Install & Upgrade Guides
4.1(2) last published 2022-11-23 (change log)	Firmware Bundle Driver ISO	View Notes Release Notes Install & Upgrade Guides

قفاوتلا ةادأ جئاتن

هلهي محتب ESXi موقوي يذلا يره اظلال صارقألا كرحم ةحص نم ققحتلا

كرحملا تامولعم > Cisco RAID Controller > ني زختلا لىل لقنتو، CIMC ةبابو لىل لوخذلا لجس جحص هنا لىل عديهمتلا كرحم لىل عديهمتلا يذلا يره اظلال كرحملا مسا ددحو يره اظلال

Drives (MRAID1) / Virtual Drive Info

Virtual Drive Number	Name	Status	Health	Size	RAID Level	Boot Drive
238	1	Optimal	Good	2856250 MB	RAID 5	false
239	0	Optimal	Good	2856250 MB	RAID 5	true

يره اظلال صارقألا كرحم ديهمتل CIMC جم انرب

VMware ةبابو نم ISO فلم ليزنت

ISO > رادصا ديدحت > VMWare لخدم لىل لقنتنا، ةيقرتلل جحصلا ISO فلم لىل لوصحلل تاليزنتلا لىل لاقنتالا قوف رقتنا > ESXi ل ةصصخملال cisco ةروص نع شحب > صصخملال

Home / VMware vSphere

Download VMware vSphere

Select Version:

7.0

Customers who have purchased VMware vSphere 7.0 can download their relevant installation package from the product download tab below. Looking to upgrade from vSphere 6.7? Visit the [VMware vSphere Upgrade Center](#).

Get Your vSphere License Key

[Read More](#)

Product Resources

[View My Download History](#)[Product Information](#)[Documentation](#)[vSphere Community](#)[Support Resources](#)[Download Free Trial](#)[Product Downloads](#)[Drivers & Tools](#)[Open Source](#)[Custom ISOs](#)[OEM Addons](#)

Custom ISOs	Release Date	
OEM Customized Installer CDs		
HITACHI Vantara Custom Image for ESXi 7.0 U3 Install CD	2023-08-03	GO TO DOWNLOADS
HPE Custom Image for ESXi 7.0 U3 Install CD	2023-08-01	GO TO DOWNLOADS
LENOVO Custom Image for ESXi 7.0 U3 Install CD	2023-08-01	GO TO DOWNLOADS
Dell Custom Image for ESXi 7.0 U3 Install CD	2023-06-27	GO TO DOWNLOADS
NEC Custom Image for ESXi 7.0 U3 Install CD	2023-06-27	GO TO DOWNLOADS
FUJITSU Custom Image for ESXi 7.0 U3 Install CD	2023-06-27	GO TO DOWNLOADS
CISCO Custom Image for ESXi 7.0 U3 Install CD	2023-05-02	GO TO DOWNLOADS
HITACHI Custom Image for ESXi 7.0 U3 Install CD	2023-03-30	GO TO DOWNLOADS

VMware باوبل ISO ليزنت حفض

ISO: فلملا عونل نآلا ليزنتلا قوف رقن او ESXi رادصا شحأ دح

Cisco Custom image for ESXi 7.0U3I

Cisco Custom Image for ESXi 7.0 U3 Install CD

File size: 390.88 MB

File type: iso

[Read More](#)[DOWNLOAD NOW](#)

Cisco Custom Image for ESXi 7.0 U3 Offline Bundle

File size: 371.15 MB

File type: zip

[Read More](#)[DOWNLOAD NOW](#)


ESXi ISO ليزنت ديحت

ماهملا ةيقرت



ةبسننلاب .سلس لكشب كيدل ةيضارتفالا ةزهجالا ليغشت فاقيا بجي :ريذحت
SSH لوكونورب ربع لوخدلا ليحست في ةححصلا ةيلمعلا لثمتت ، UC ةزهجال
ماظنلا ليغشت فاقيا رمأ ةباتكو

-
1. مدختسملا ةهجاو ةهجاو ةهجاو ةهجاو ةهجاو ةهجاو ةهجاو ةهجاو ةهجاو
عضو لاخدا > ةنايصللا عضو > فيضملا قوف نميالا سواملا رزب رقنا > ESXi ةيموسرلا
ةنايصللا.
 2. تاودالا طيرش نم vKVM قاطلا يلع رقناو CIMC ةهجاوحتفا .



مكح تة دح وحت ف دن ع قو ثب نمل ا تاراط اإل ا حات إب ضرعت سمل ا حم سي نأ بجي : ح م لت
ة. فل تخم ة ذفان في vKVM.

Home / Chassis / Summary ★

[Refresh](#) | [Host Power](#) | [Launch vKVM](#) | [Ping](#) | [CIMC Reboot](#) | [Locator LED](#) | [?](#) | [i](#)

Server Properties

Product Name: BE6H-M5-K9
Serial Number: WZP23120GQ9
PID: BE6H-M5-K9
UUID: A1409677-DB22-41AC-A003-DB2E97B69786
BIOS Version: C220M5.4.2.3c.0.0129230853
Description:
Asset Tag:

Cisco Integrated Management Controller (Cisco IMC) Information

Hostname: C220-WZP23120GQ9
IP Address:
MAC Address: D4:78:9B:00:48:08
Firmware Version: 4.2(3g)
Current Time (UTC): Fri Sep 8 20:09:58 2023
Local Time: Fri Sep 8 15:09:58 2023 CDT -0500 (NTP)
Timezone: America/Mexico_City [Select Timezone](#)

قوف رقنا ،اهن ي كمت مدع ة لاج في . ة ره اظلا طئ اسولا قوف رقنا ، vKVM مكح تة دح و في 3.

ة.يره اظلا ةزهجالا طيشنت



ة.يره اظلا ةزهجالا ةمئاق طيشنت

3. ةطيرخلل CD/DVD صرق قوف رقنا مث.



يمقرلا ويديفلا صرق/طوغضملا صرقلا طي طخت ةمئاق

5. صارقألا كرحم نييعت قوف رقنا م هليمحت ديرت يذلا ISO فلم ددح.




ةطيرخال ةروص فلم ةذفان

6. ةروصلال فلم نييعت نم ققحتو ةيرهظالال صارقألا تاكرحم ةمئاق يلا لقتنا.



يرهظالال صارقألا كرحم ةمئاق ةحص نم ققحتلا

7. (عيرس ديهمت) Power > Reset System يلا لقتنا، مداخلال ليغشت ةداعال.



مظانلال ةمئاق نييعت ةداعا

8. ديهمتلال يف مداخلال أدبي.

```
Cisco Integrated Management Controller
admin - C220-FCH1934V1A5


File View Macros Tools Power Boot Device Virtual Media Help

Cisco Systems, Inc.
Configuring and testing memory..
Configuring platform hardware...

Cisco IMC IPv4 : 10.88.246.236
MAC ADDR : EC:BD:1D:69:CF:C0
```

مداخل لى غشت ادب راطا

ةمئاق لاد اة لاسرلا رهظت ، ديهمت ل اةمئاق ديدحت ل F6 بتك ا Cisco راعش روهظ درجم ب 9. ديهمت ل ا ديدحت



مداخل ديهمت ةمئاق دي دجت ةذفان

10. Cisco vKVM-Mapped vDVD رايخ ددح، ديهمت ل ةمئاق ضرع متي .

Please select boot device:

(Bus 05 Dev 00)PCI RAID Adapter

Cisco vKVM-Mapped vHDD1.22

Cisco vKVM-Mapped vFDD1.22

Cisco CIMC-Mapped vHDD1.22

Cisco vKVM-Mapped vDVD1.22

Cisco CIMC-Mapped vDVD1.22

BRCM MBA Slot 0600 v7.4.13

BRCM MBA Slot 0601 v7.4.13

IBA GE Slot 0100 v1588

IBA GE Slot 0101 v1588

UEFI: Built-in EFI Shell

Enter Setup

↑ and ↓ to move selection

ENTER to select boot device

ESC to boot using defaults

ديهمتلا ةمئاق ةذفان

يئاقولتلا ديهمتلا ليغشت لبق ESXi تبت م ددح 11.

Cisco-UCS-Addon-ESXi_4.2.2-a Boot Menu


Cisco-UCS-Addon-ESXi_4.2.2-a Installer
Boot from local disk

Press [Tab] to edit options


Automatic boot in 1 second...

ESXi تېمىم دېدحت ەذفان

12. ESXi تېمىم لېمحت UCS ادبې.



ضرعت س م ل ا ل ا ص ت ا ع ط ق م ت ا ذ ا ، ة ط ش ن ل م ع ل ا ة س ل ج ا ق ب ن م د ك أ ت : ر ي ذ ح ت
ن م د ي ه م ت ل ا ة ل م ع ل ش ف ت س ف
vDVD.



تقول ليلقتل اهسفن UCS ةكبش يف يلحم زاهج نم ةقيرتلا ءارجإب مق :حيملت
فلم ليلحتل قرغتسملا ISO.

```
Loading ESXi installer
Loading boot.cfg
Loading /b.b00
Loading /jumpstrt.gz
Loading /useropts.gz
Loading /Features.gz
Loading /k.b00
Loading /uc_intel.b00
Loading /uc_and.b00
Loading /uc_hygon.b00
Loading /procfs.b00
Loading /vnx.v00
```


تثبيت ESXi شاشة تحميل

13. اضغط على Enter لبدء عملية التثبيت، "بجهد التثبيت" جلاءم وضع متي.



تثبيت ESXi شاشة التثبيت

14. ةعبات مل او لوبق لل F11 طغضاو، (EULA) يئاهنلا مدختس مل صيخرت ةيقافتا رهظت.



Macros حيتافم مادختس اكنكمي، F11 حاتفم يل ع فرعتلا متي مل اذا: حيملت رهظي. F11 حاتفم ديدحت > ديدج > ةرادا > وركاملا تادحوو للاقنا، ةصصخملا مدختس مل لبق نم ةفرعم وركام > وركام تحت ديدجلا حاتفملا.

End User License Agreement (EULA)

VMWARE GENERAL TERMS

Last updated: 16 June 2022

By downloading or using an Offering, Customer agrees to be bound by the terms of the Agreement.

1. OFFERINGS.

1.1. Applicable Terms. The terms of the Order and these General Terms, including applicable Exhibits and Offering-specific Notes (collectively, the "Agreement") govern Customer's use of the Offerings. The following descending order of precedence applies: (a) the Order; (b) the General Terms; (c) the Exhibits; and (d) the Offering-specific Notes.

1.2. Users. Customer is responsible for its Users' compliance with the Agreement.

1.3. Restrictions. Customer may use the Offerings only for

Use the arrow keys to scroll the EULA text

(ESC) Do not Accept

(F11) Accept and Continue

مشاهدة EULA

15. كبة صاخال UCS نيزخت ةدحو تبتبثملا حسمي.



ESXi تېمبل يئوضلا حسم لة شاش

16. هنا لىل عه فيرعت مت يذلا وهو، هيلع ESXi تېمبلت مت يذلا يره اظلا صارقألا كرحم ددح.
ةيقرتلا لبق ام ماهم ي ف ديه متلل يره اظلا صارقألا كرحم

Select a Disk to Install or Upgrade
(any existing VMFS-3 will be automatically upgraded to VMFS-5)


* Contains a VMFS partition
Claimed by VMware vSAN

Storage Device	Capacity
Local:	
* Cisco UCSC-MRAID12G (naa.678da6e715bf8c02b77c...)	1.63 TiB
Remote:	
(none)	

(Esc) Cancel (F1) Details (F5) Refresh (Enter) Continue

صرقلا ةشاش ديحت

17. VMFS تانايب ططخمب طاقتحال او، ESXi ةيقرت ددح.



فاش تڪا مدع ةلاح يف ،ديجالا ESXi تي بڻت ب ةصاخلا ةيلمعلا سفن يه هذه :ةظحال م
تي بڻت لا تارا ي خ ضرع م تي ،حي حص ريغ يره اظ صارقأ كرحم ديدحت وأ قباس ESXi
طقف .

ESXi and VMFS Found

The selected storage device contains an installation of ESXi and a VMFS datastore. Choose from the following option(s).

- Upgrade ESXi, preserve VMFS datastore
- Install ESXi, preserve VMFS datastore
- Install ESXi, overwrite VMFS datastore

Use the arrow keys and spacebar to select an option.

(Esc) Cancel

(Enter) OK

ديجتال ةشاش ةيقرت

18. F11 عم ةيقرتال دك أو ةهول او ردصم لال ESXi تارادصا ةحص نم ققحت .

Confirm Upgrade

The installer is configured to **upgrade** your system from ESXi 6.7.0 to ESXi 7.0.3 on:
naa.678da6e715bfb8c02b77c9a72a9e13f6.

(Esc) Cancel

(F9) Back

(F11) Upgrade

ةيقرتال ةشاش ديكات

Upgrading to ESXi 7.0.3

0 %

مدقنن الل دقق ةققرنننن ةشاش

19. Enter نلن طغض او vDVD صرق نم ESXi ISO فلم ةلازاب مق ،ةققرنننن لامنننن درنم ب .

Upgrade Complete

This system has been upgraded to ESXi 7.0.3 successfully.

ESXi 7.0.3 will operate in evaluation mode for 60 days if a valid license is not found on the system.


To use ESXi 7.0.3 after the evaluation period, you must register for a VMware product license.

To administer your server, navigate to the server's hostname or IP address from your web browser or use the Direct Control User Interface.

Remove the installation media before rebooting.


Reboot the server to start using ESXi 7.0.3.

(Enter) Reboot



مداخل ةشاش ليغشت ةداع

20. يف دي دجال ESXi رادص | ضرع نم يهتني نأ درجم ب، ةيداع ال ديهم ال ةي لمع UCS أدبي .
نم يأل يولع ال نكرل



حاجنب ةشاش ال ةيقرت

21. سوام ال رزب رقنا > ESXi (GUI) ةي وسرل م دختس م ال ةهجاو ةهجاو ةهجاو ةهجاو ال لقتنا .
ةنايصل ال عضو ءاهن | > ةنايصل ال عضو > فيضم ال قوف نم يأل

ةيقرتلا دع ب ام مام

ESXi صيخرت ةيقرت

ةيقرت بجي (7.x لى 6.x نم) فلتخم يسيسئر رادصل نم ESXi ةيقرت تناك اذا ام ةلاح يف هؤارش ةقيرطو عونلل اقفو ESXi صيخرت ةيقرتل ةفلتخم تاراخي كانه. اضيا ESXi صيخرت

BE6K/7K: م داخ مادختساب اهيلع لوصحلا كنكمي ESXi صيخارت نم عاونأ ةثالث كانه

1. VMware صيخرت
2. ISV1 دقع عم Cisco نم عيبل ةداع صيخرت
3. SWSS دقع عم نمضمل صيخرتلا

صيخرت حاتفم تابلطتم ةلاقم لى عجارف، VMware عم ةرشابم صيخرتلا عارش مت اذا VMware ب لصتا و [VMWare](#).

Cisco عي ب ةداع ام، [MCE رادصل ةيقرت ليلد](#) عجارف، Cisco عم صيخرتلا عارش مت اذا [MCE ةادأ](#) لالخنم كصيخرت ةيقرت ب مق م، نمضمل صيخرتلا و [ISV1](#) مادختساب

ةلص تاذا تامولعم

- [جداف لشف ثودح ةلاح يف BE6K/7K لىلغ ESXi تيبتتو CIMC نيوكتب مق](#)
- [Cisco Host Upgrade Utility فيضملا ةيقرت ةادأ مدختسم ليلد](#)
- [Cisco Business Edition 6000 لولج](#)
- [Cisco Business Edition 7000 لولج](#)
- [Cisco Business Edition نم ةنمضملا ةيضارتفالا ةكاحملا صيخارتلا يضا رتفالا رمعلا ةياهن نالعا](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نء مء دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةلخت. فرتمة مچرت مء مء دقء ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل
ىل ةل
(رفوتم طبارل) ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل