

SPA ةزهجأ ىلع Syslog لىغشت

تايوت حمل

ةمدقم

[SPA زاهج ىلع syslog لىغشت يننكم فيك](#)

[ةلص تاذا تامولعم](#)

ةمدقم

Cisco Small Business تاجت نم دادع في ةدعاسم لل تالاقم ةلسلس في ةدحاو يه ةلاقم لاهه اهت نايص واه حالص او اه اطاخا فاشكتساو.

ج. ةادا SPA ىلع syslog لىغشت ان فيك .س.

1: ةوطخلا

ةيلات لاطخلا لمك أ، SIP لئاسر طاقت لال SPA نيوكتل

Linksys كيرش لاصتا نم syslog (logSRV.exe) م داخ ةادا ليزنت Linksys ءاكرش ل نكمي

(VARs): ةفاضم لة ميق لىع ئاب لى لوصول

ج. تنم لة دعاسم تاودا عجار. ان

2. يتوصل ل Linksys ماظن لىع رقنا.

iii. SPA Utilities لىع تقطقط.

iv. ةادا SPA ل لدان syslog ل تقطقط.

SPs لى ل باه ذلل، نألا

ةينقت ل تاودال عجار

ةدعاسم ل SPA ل تقطقط

ةادا SPA ل لدان syslog ل تقطقط، ارخا

ه. لىغشت ب مق م رتوي بمك لىع فلم لاهه ظفح

DOS. ةبلاطم ةذفانل ةلثامم ةشاش رهظتس

ةيلات لاطخلا لى ل لقتناو ةحوتفم ةشاش لاهه كرتا

C:\slogsrv.exe

syslog server(port:514) started on Thu Mar 23 09:00:59 2006

ةوطخال 2:

قوف رقنا ،تاميلعت يلعل لوصحلل .بيلوا يلإ ةدنتسملا SPA2002 دادعإ ةحفص يلإ لوصولا Response Link.

ةوطخال 3:

يرايخالال ةكبشلال نيوكت تحت .ماظنلال قوف رقنا مث لوؤسملال لوخد ليجست قوف رقنا :ةيلاتلال لوقحلال لمكأ

(عنوان IP للكمبيوتر الذي يشغل تطبيق syslog): Syslog Server
خادم تصحيح الأخطاء: (عنوان IP للكمبيوتر الذي يشغل تطبيق syslog)
مستوى تصحيح الأخطاء: 3

The screenshot shows the 'Optional Network Configuration' page. The 'Syslog Server' field is highlighted with a yellow callout box that says 'Enter the IP address of the computer running the syslog application.' The 'Debug Level' dropdown menu is set to '3', with a yellow callout box below it saying 'Select 3.' The 'DNS Query Mode' dropdown menu is set to 'Parallel', with a yellow callout box to its right saying 'Enter the IP address of the computer running the syslog application.'

ةوطخال 4:

SIP ءاطخأ حيجصت رايخ تحت و ،(مدختست رطس يأ بسح) 2 رطسلا وأ 1 رطسلا قوف رقنا مث full ددح.

Line Enable:

Streaming Audio Server (SAS)

SAS Enable: SAS DLG Refresh Intvl:
SAS Inbound RTP Sink:

NAT Settings

NAT Mapping Enable: NAT Keep Alive Enable:
NAT Keep Alive Msg: NAT Keep Alive Dest:

Network Settings

SIP TOS/DiffServ Value: Network Jitter Level:
RTP TOS/DiffServ Value:

SIP Settings

SIP Port: SIP 100REL Enable:
EXT SIP Port: Auth Resync-Reboot:
SIP Proxy-Require: SIP R:
SIP Debug Option: **Select full.**
Restrict Source IP: Refer:
Refer Target Bye Delay: Referee Bye Delay:
Refer-To Target Contact:

5: ةوطخالا

ةقوطق

Submit All Changes

6: ةوطخالا

نأالا رورملا ةكح ىرت نأ بجي.

```

C:\DOCUME~1\techgir\LOCALS~1\Temp\Temporary Directory 2 for slogsrv.zip\slogsrv.exe
Jan 1 12:00:02 0014BF4D67C7 Profile Rule D:
Jan 1 12:00:02 0014BF4D67C7 Line 1 Preferred Codec:G711u
Jan 1 12:00:02 0014BF4D67C7 Line 1 Preferred Codec:G711u
Jan 1 12:00:02 0014BF4D67C7 Line 2 Preferred Codec:G711u
Jan 1 12:00:02 0014BF4D67C7 Line 2 Preferred Codec:G711u
Jan 1 12:00:02 0014BF4D67C7 RTP Packet Size:0.030
Jan 1 12:00:02 0014BF4D67C7 RTP Packet Size:0.030
Jan 1 12:00:02 0014BF4D67C7 IDBG[0]:8
Jan 1 12:00:02 0014BF4D67C7 IDBG[1]:8
Jan 1 12:00:02 0014BF4D67C7 [0]Reg Addr Change(0) 0:0->a630089:5060
Jan 1 12:00:02 0014BF4D67C7 [0]Reg Addr Change(0) 0:0->a630089:5060
Jan 1 12:00:02 0014BF4D67C7 [0:5060]->10.99.0.137:5060
Jan 1 12:00:02 0014BF4D67C7 [0:5060]->10.99.0.137:5060
Jan 1 12:00:02 0014BF4D67C7 REGISTER sip:10.99.0.137 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 10.99.0.133:5060;branch=z9hG4bK-4d0b36e9
From: <sip:5551111@10.99.0.137>;tag=bc6af27df2901af2o0
To: <sip:5551111@10.99.0.137>
Call-ID: 4d48e7cb-260af5c2@10.99.0.133
CSeq: 59448 REGISTER
Max-Forwards: 70
Contact: <sip:5551111@10.99.0.133:5060>;expires=3600
User-Agent: Linksys/PAP2-3.1.9(LSc)
Content-Length: 0
Allow: ACK, BYE, CANCEL, INFO, INVITE, NOTIFY, OPTIONS, REFER
Supported: x-sipura

Jan 1 12:00:02 0014BF4D67C7
Jan 1 12:00:02 0014BF4D67C7
Jan 1 12:00:02 0014BF4D67C7 [0:5060]<<10.99.0.137:5060
Jan 1 12:00:02 0014BF4D67C7 [0:5060]<<10.99.0.137:5060
Jan 1 12:00:02 0014BF4D67C7 SIP/2.0 100 Irving
Via: SIP/2.0/UDP 10.99.0.133:5060;branch=z9hG4bK-4d0b36e9
From: <sip:5551111@10.99.0.137>;tag=bc6af27df2901af2o0
To: <sip:5551111@10.99.0.137>
Call-ID: 4d48e7cb-260af5c2@10.99.0.133
CSeq: 59448 REGISTER
User-Agent: Asterisk PBX
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, NOTIFY
Contact: <sip:5551111@10.99.0.137>
Content-Length: 0

Jan 1 12:00:02 0014BF4D67C7
Jan 1 12:00:02 0014BF4D67C7

```

7: ةوطخل

in order to ةطقننلا up to ويرانيس تنأ تشعنأ ططقو ضكري syslog ل، أطقننلا ةطقننلا ةذفاننلا قلعأ SIP، لئاسر ةفاك طاقننلا نم ءاهتنالا دنع. عقي ةلكشملا فرعت تنأ

8: ةوطخل

(notepad) فلم كانه نوكنأ بچي. syslog قيبطت ظفح هي فمتي يذلا عقوملا ىللا لقتنا syslog514.log ططق اهليغش تبتمق يتلا syslog لئاسر ىلع يوتحي

9: ةوطخل

ذيفنتب مق مٲ dos ةبلاطم ربع هيلا لوصولاب مق، رتوي بمكلا ىلع syslog فلم ظفح دعب يلى امك ةغايصللا وذب تنأ بچي، بولطملا ذفنملا مادختساب رمالا

C:\Documents و Settings\>SRV -p 515

مادختسال: [-p port] [-o filename] [-t] [-h]

نيأ:

-p ريصقت، تاصلنالا ءانيم ني عي 514"

-o syslog.port.log يضا رتفاللا، تاخرملا فلم مسا ني عت فلملا مسا

-t syslog سار للحي و يلملا ي نمزلا عباطلا ريدي

-h ةدعاسم هذه

دحاو رتوي بمك زاهج ىلع syslog ةدع لىغشت نكمم لى نم نوكيس ،رايخ لا اذه مادختسا ب: ةظحالم
ةددعتم لى SPA ةزهجأ ةبقارم ل

ةلص تاذا تامولعم

- [Cisco Systems - تادنتس مل او ينقت لا معدلا](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل و
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا