

لاصتا طخ ي ف CUCM تاملاكم عيزوت ةيلآ SIP/H323

تايوتحمل

[ةمدقمل](#)

[ةيساسألا تابلطتملا](#)

[تابلطتملا](#)

[ةمدختسملا تانوكمل](#)

[ةيساسأ تامولعم](#)

[ةدحوملا CM دقع ةزيم عيمج ىلع Run مدختست ال 5. 8 CUCM لبق تاملاكملا هيحوت ةيلآ \(ةطشنلا\)](#)

[.راسم ةمئاق يأ نيوكت متي مل 1. ةدقعل ي ف ةلجسمل IP فتاوه: Use-case 1](#)

[2. ةدقعل ىل RouteList ليجست مت 1. ةدقعل ي ف ةلجسمل IP فتاوه: Use-case 2](#)

[2. ةدقعل ىل RouteList ليجست مت 1. ةدقعل ي ف ةلجسمل IP فتاوه: Use-case 3](#)

[زارقلا](#)

[ليحتلا ةنزاوم](#)

[ةطشنلا ةدحوملا CM دقع ةزيم عيمج ىلع ليغشت\) 8.5 CUCM دعب تاملاكملا هيحوت ةيلآ \(مادختسالا دي\)](#)

[ةيلحمل راسملا ةدعاقو دقعل عيمج ىلع ليغشتلا - SIP تاونق](#)

[ةيلحمل راسملا ةدعاقو دقعل عيمج ىلع ليغشتلا - راسملا مئاق](#)

ةمدقمل

Cisco نم ةدحوملا تالاصتالا ريديم اهمدختسي يتلا لمعلا ةقيرط دنتسملا اذه فص ي لمعلا ةسلج ادب لوكونورب ربع تاملاكملا لاسرال اهمادختسا متي يتلا CUCM دقع ديحتل H.323 ىل ةدنتسملا لاصتالا طوطخ و (SIP).

ةيساسألا تابلطتملا

تابلطتملا

ةيلاتلا عيضاوملاب ةقبسم ةفرعم كيدل نوكت نأ Cisco ي صوت:

- Cisco نم (CUCM) ةدحوملا تالاصتالا يريدمل ةيساسألا تاملاكملا هيحوت ميهافم

ةمدختسملا تانوكمل

Cisco Unified Communications Manager ىل ةدنتسملا اذه ي ف ةدراولا تامولعمل دنتست (CUCM) 8.x تارادصلا.

ةصاخ ةيلمعم ةئيب ي ف ةدحوملا ةزهجال نم دنتسملا اذه ي ف ةدراولا تامولعمل عاشنا مت تناك اذا. (يضايرتفا) حوسمم نيوكتب دنتسملا اذه ي ف ةمدختسملا ةزهجال عيمج تادب رما يال لمتحمل ريثأتلل كمهف نم دكأف، ليغشتلا دي قكتكبش.

ةيساساً تامولعم

اللدبو (MGCP تاباوب سكة ىلع) CUCM عم H.323 تاباوبو SIP لاصتا طوطخ ليجست متي ال ةباوبلا وأ لاصتالا ةطنشب قفرملا ةزهجالا عمجتب ةنرتقملا CUCM ةومجم ددحت ،كلذ نم يه امف ،دقع ثالث وأ نيتدقع ىلع ةطشن تناك اذا ،لاثملا لىبس ىلع .ةطشن نوكتس نيا .ههلا ءاعدتسالال لاسرا متيس يذلا مداخل ديدحتل CUCM اهمدختسي يتلا ةيلالا

ققيحت ةيفيكو تاملكملا هيچوت تارارق ذاختا ةيفيكي حرش وه دنتسملا اذم نم فدهلا H.323 و SIP مزح ربع ةرداصل تاملكملا لاصتالا ةنزاوم

ىلع Run مدختست ال) 8.5 CUCM لبق تاملكملا هيچوت ةيلآ (ةطشنلا ةدحوملا CM دقع ةزيم عيمج

هنإف ،مقرلا ليجحتب CUCM رمي نأ درجمب ،ةرداصل ةملاكملل ةبسنلاب :ماعلا قطنملا ،ةنيعم ةدقعل RouteList ليجست متي) .يفرطلا زاهجلا وأ RouteList ىلا ةملاكملا عسوي (CUCM ةومجم ىلع دمعت يتلاو

ةزهجالا ريديم نع مالعستسالو ةزهجالا ةمئاق RouteList يف مكحتلا ددحي لاثملا اذم يف ،(2،100،25،45) :لاثملا لىبس ىلع) (PID زاهجلا ةيلمع فرعم ةزهجالا ةرادا يطعت 2) ةدقعل ىلع اطشن زاهجلا نوكي

عسويو (لوغشم وأ لمأخ وأ طشن فدهلا زاهجلا وه) زاهجلا ةلاح نم RouteList يف مكحتلا ققيحتي ةباوبلا وأ لاصتالا طخ ىلا ةملاكملا

لاؤسلا نإف ،ةددعتم دقع ىلع ةطشن نوكت نأ نكمي H.323 تاباوب / SIP لاصتا طوطخ نأ امب ؟ةزهجالا ةرادا ةطساوب طشن PID فرعمك اهديدحت مت ةدقع يا نال حرطي

يلى ام ىلع ءوصلال نم ديزملا هذه مادختسال ةلاح تاهوييرانيس طلستو

راسم ةمئاق ي نيوكت متي مل 1. ةدقعل يف ةلجسمل IP فتاوه: Use-case 1

4 و 1 ةدقعل ىلع طشن اذم SIP لاصتا طخ يف

- مت شيح 1 ةدقعل ىلع ماقراً ليجحت ءارجاب CUCM موقوي ،وه امك ماعلا قطنملا لظي طبترم راسملا طمن نإف ،راسم ةمئاق ي نيوكت متي مل هنأل ارظنو .فتاهلا ليجست SIP ةطنشب ةرشابم
- 1. ةدقعل يف ةزهجالا ريديم نع 1 ةدقعل يف CUCM ملعتسي
- ناك اذا يلحملا زاهجلا ءارجاب مق م ،الو أ يلحملا لودجال نم ققيحت امئاد (DM) ةزهجالا ريديم ريغ تانايبلا تاعومجم نيب تانايبلا رورم ةكرح/لاصتالا بنجتل ،دحاو زاهج كانه .ةرورضلا

يتح فتاهلا ليجست متي شيح 1 ةدقعل ىلع اطشن SIP لاصتا طخ نوكي ،ةلاحلا هذه يف قطنملا قيبطت متي ال .(ةرم لك يف) 1 ةدقعل نم ةملاكملا عيسوتب CUCM موقوي .ةلاح لك يف 1 ةدقعل نم ءاعدتسال عيسوت ذنم لامجالل ةنزاوم دجوي الو انه يئاوشعلا

ةدقعل ىلا RouteList ليجست مت 1. ةدقعل يف ةلجسمل IP فتاوه: Use-case 2

2.

4 و 2 ةدقعلال ىلع طلشن اذه SIP لاصتلا طخ يف

- يف مكحتلا ىلإ اءادتسال عيسوتب 1 CUCM ةدقع موقت ، (DA) مقرلا ليلحت جئاتن دعب 2 ةدقعلال يف هيچوتلا ةمئاق
- 2 ةدقعلال ىلع ةزهجال ريدم 2 ةدقعلال ىلع RouteList Control ملعتسي
- هذه يف ، دحاو زاهج كانه ناك اذا ايلحم ازاهج ديعيو ، الوأ يلحمل لودجال نم امئاد DM ققحتي 2 ةدقعلال ىلإ ايلحم SIP لاصتلا طخ نوكي ةلجال

ةدقعلال يف لجسم RouteList نأل ارظنو ، فتاهال ليجست ناكم نع رظنلا ضغب ، كذلذ ةجيتنو 2 ةدقعلال نم ردصم يه تاملكملا عيمج نإف ، ةدقعلال سفن ىلع طلشن SIP لاصتلا طخ ناو 2 . يئاوشع قطنم قبطي ال ، ىرخأ ةرم

2. ةدقعلال ىلإ RouteList ليجست مت 1. ةدقعلال يف ةلجسملا IP فتاوه: Use-case 3

4 و 1 ةدقعلال ىلع ةطشن نوكت هذه H323 ةبابو يف

- RouteList يف مكحتلا ىلإ ةملاكمل عيسوتب 1 ةدقعلال ىلع CUCM موقوي ، DA جئاتن دعب 2 ةدقعلال ىلع
- 2 ةدقعلال ىلع ةزهجال ريدم نع 2 ةدقعلال ىلع RouteList يف مكحتلا ملعتسي
- يلحم زاهج الب عاجراو ، الوأ يلحمل لودجال نم ققحتلاب امئاد (DM) ةزهجال ةرادا موقت
- 4 و 1 ةدقعلال ىلع ةطشن H.323 ةرابع ىرتو ، RemoteTable نع ةزهجال ةرادا ثحبت

هيچوتلا ةمئاق يف مكحتلا لئاوشع طلشن PID يطلعو ، يئاوشعلا قطنملا قبطت اهنا يف تاملكملا لمح ةنزاوم متي ، 4 و 1 ةدقعلال نيبي يئاوشع لكشب هلاسرا متي هنأل ارظنو CUCM.

رارقالا

اذاو . لاصتالا زاهج لثم ةدقعلال سفن ىلع ةطشن SIP/H.323 ةبابو تناك اذا امم CUCM ققحتي . ةملاكملا لاسرالا ةيلحمل ةدقعلال امئاد مدختسي هنإف ، كلك رمال ناك هنإف ، لاصتالا زاهج لثم ةدقعلال سفن ىلع ةطشن SIP trunk/H.323 ةبابو نكت مل اذا . اطلشن زاهجال/لاصتالا طخ اهيف نوكي يتلا دقعلال نم يئاوشع لكشب ردصتس

قباطم راسملا طمن ناك اذا . RouteList و افناه املا لاصتالا زاهج نوكي نا نكمي : **ةظالم** ةرشابم انرتقم راسملا طمن ناك اذا . RouteList وه لصلتملا فرطال نإف ، RouteList ل فتاهال يه لاصتالا ةهج نإف ، SIP/H.323 زاهج

ليمحتلا ةنزاوم

عقود ديدحت في كراشت نأ نسحتسملا ريغ نم ف، ققحتت نأ ديرت لامحالاً عنزاوم تناك اذا امهاتلك تناك اذا ي SIP/H.323 تباوب اهب طبترت يتال CUCM دقع عم فتاهل وأ RouteList (امئاد) ةيلحمللا دقعلا نم تاملكملا لاسرا متيسف، ةدقعلا سفن ىلع عطشن

مت يتال دقعلا ىلع عطشن نوكت ال شيحب SIP trunk/H.323 ةباوب نيوكت مزلي، رخآ ىنعمب فتاهل وأ RouteList ليحست اهيف.

CM دقع عيمج ىلع Run يمست ةديج تازيم CUCM تم دق، هدعب امو 8.6 رادصلال CUCM نم RouteList/SIP لاصتلا طوطخ نم لكل عطشنلا ةدحوملا

ةلدابتل تاراشلال ددع ليلقتو ةءافكب ةرداصلال تاملكملا لمح ةنزاومل رخآ ةقيرط هذو ةءومحملل ماظن لخاد.

عيمج ىلع ليغشت) CUCM 8.5 دعب تاملكملا هيجوت ةيلآ (مادختسال ديق عطشنلا ةدحوملا CM دقع ةزيم)

تاراسملا ةمئاقو SIP لاصتلا طوطخ ىلع ةديج ةزيم Cisco تم دق، هدعب امو 8.5 CUCM في ةيعةب ةلازاب يساساً لكشب اذه ماق. عطشنلا ةدحوملا CM دقع عيمج ىلع ليغشتلا مساب نأ نكمي هنا ينعي اذهو. مهل ةنيعملا CUCM ةومجم ىلع تاراسملا ةمئاقو SIP لاصتلا طخ SIP لاصتلا طخ نم تاملكملا عاشناب موقت يتال CUCM مداوخ ةثالث نم رثكأ كي دل نوكي اهئاهنو.

ةيلحمللا راسملا ةدعاقو دقعلا عيمج ىلع ليغشتلا - SIP تاونق

SIP لاصتلا طخ ىلع عطشنلا ةدحوملا CM دقع عيمج ىلع ليغشتلا راخي نم ققحتلا دنع ةجلاعم في كرتشم لك ىلع SIP ةيمزراوخلال جم انربل ليثم عاشناب Unified CM موقفي كرتشم في ىلع اهيقولت وأ SIP لاصتلا طخ ةملاكم ءارجاب حمسي امم، ةومجملل لخاد ةملاكملا لاصتلا طخ لكل دقع ةثالث ىل لصي ام ديدحت نكمي، ةزيملا هذه لبق). ةملاكملا ةجلاعم في (ةدحوملا CM تاعومجم مادختساب

SIP لاصتلا طخ تاملكم أشنت، عطشنلا ةدحوملا CM دقع عيمج ىلع ليغشتلا نيكمت عم نم، لاثملا لبيس ىلع) اهيلع ةدراوللا ةملاكملا يقولت متي يتال دقعلا سفن نم ةرداصلال عيمج ىلع ليغشتلا ةزيم زواجتت. (يلحمللا راسملا ةدعاق ىل اذانتسا) (لاصتلا طخ وأ فتاه ةطنشلاب ةصاخلا ةدحوملا CM ةومجم نيوكت عطشنلا ةدحوملا CM دقع

راسملا ةيلحمللا ةدعاقلا اهب لمعت يتال ةقيرطلا يه هذو، SIP تاكبشلا ةبسنلاب

لاصتلا طخ وأ لجسم فتاه نم ةملاكم لوصو دنع، رداصلال SIP لاصتلا طخ تاملكملا ةبسنلاب رداصلال لاصتلا طخ ليثم ناك اذا ام ةفرعمل Unified CM ققحتي، Unified CM ةدقع ىل دراو نإف، كلذك رمال ناك اذا. ةدراوللا ةملاكملا اهيف تلصو يتال دقعلا سفن ىلع ادوجوم دحوملا رداصلال لاصتلا طخ ءاعدتسا عاشناب دقعلا هذه مدختسي Unified CM

لاصتلا طوطخ ىلع عطشنلا ةدحوملا CM دقع عيمج ىلع ليغشتلا نيكمتب ةدشب يصوي لخاد تاملكم ةجلاعم دقع في نم عاشناب رداصلال تاعادتسالل حمست ةزيملا هذه نأل SIP عيمج ىلع ليغشتلا لمعي نأ نكمي امك. ليغشتلا ءلاحي في اهلابقتساو ةومجملل ماظن سفن لخاد تاملكملا ةجلاعم دقع نيبي تاملكملا دادع نمل عطشنلا ةدحوملا CM دقع رداصلال SIP لاصتلا طخ ربع هؤاشناب متي نأل لبق ةومجملل

لاصتلا طخ عم نرتقملا SIP جم انربل لبقفي، ةدحوملا CM لاصتلا طوطخ عيمج عم لالحل وه امكو لوقح في اهفيرعت مت يتال IP نيوانع تاذ ةقيرطلا ةمظنألا نم طقف ةدراوللا تاملكملا

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةلخت. فرتمة مچرت مء دقء ةل
ىل ةل
(رفوتم طبارل) ةل ةل