لاصتال توصلا ىلع فرعتلا دروم ةلكشم Unity

تايوتحملا

قمدق ملا قل كشمل امحال صاو عاطخ أل افاشكتس قيره جم راث آ وركامل اتاراسم لحل قلص تاذ تامول عم

ةمدقملا

ب ةصاخلا "مالكلا لاصتا" ةزيم عم توصلا ىلع فرعتلا يف ةلكشم دنتسملا اذه فصي به قصاخلا "مالكلا للصتا" قزيم عم توصلا على المنافعة ال

ةلكشم<u>ل</u>ا

دنع ثيحب ،توصلا نيكمتب ليلدلا جلاعمل حامسلل "مالكلا لاصتا" ةزيم مادختسا متي عني عني من عني مني مادختسا متي الكل عامل عامياً عني عني عني ألك عامل الكل عامل

اهحالصإو ءاطخألا فاشكتسا

.مسق اذه يف فصي رثألا نكمي تنأ نأ يصوي cisco ،رادصإ زييمت توص يأ تيرحت in order to

عاطخاًلا فاشكتساً ليلد نم مسقلا اذه يف قدراولا تامولعملا يل قراشالا متت: **قطحالم** عاد المحالص و <u>S.x</u>.

ةيرەجم راثآ

اەنيكەت بجي يتلا ةقيقدلا راثآلا مسقلا اذە درسي.

• ده (CDE) ة ثداحملا ريوطت قى باتت تايلمع نيكمت:

مالكلا ىلع فرعتلا دعاوق 22زاهجلا عبتت تالاح 10

- .(MiulO) جارخإلا/لاخدإلا: طئاسولل HRCP و ASR عبتت نىكمتب مق •
- ده كرتشملا ةثداحم تاراسم نيكمت (ConvSub):

05 رايعمل اقفو لااصتالا مدقتةامسم صئاصخ 03 لوصو

• كَانَتْ نَيْكُمْتُ مِ**الْكُلِّا يُلْعَ فُرِعْتُل**اً عَبْتَتْ نَيْكُمْتُبِ مَقْ • Phrase Server.

وركاملا تاراسم

:رثأ وركاملا تعمجو تنكم steps in order to اذه تمتأ

- مالكلا يلع فرعتلاو يتوصلا مدختسملا قهجاو بقعت نيكمتب مق .1.
- قلكشملا جاتنا ةداعاب مق. 2.
- تالجسلاو تاراسملا هذه عيمجت .3

لاصتالا توص ىلع فرعتلا قادأ لجسلاصتالا تاثداحم قرادإ لجسلاصتالا قثداحم بقعت نع ثحباو ،(لاصتالا قثداحم قرادإ لجس: diag_CuCsMgr عجار ،ققباسلا تاوطخلا لامتكا دعب

Overriding ASR server - Address:

:اذهل اهباشم ودبي اطخ دجت دق

```
11:39:29.383 | 16137,NIL_CUCM-1-294,8CEE070F9FDA436FB161F276D0DD8C36,MiuIO,25,
Found ASR server - Address: 127.0.0.1,Port:4900 Name: media/speechrecognizer
```

11:39:29.383 | 16137, Test_CUCM-1-294,8CEE070F9FDA436FB161F276D0DD8C36,MiuIO,25,

Overriding ASR server - Address: 169.254.1.102, Port:4900 Name: media/speechrecognizer

ا ناونع ىلإ ريشي (ASR) مالكلا ىلع يئاقلتلا فرعتلا مداخ نأ ىلإ يناثلا رطسلا ريشي IP دوجوم ريغ اذه IP ناونع نأل توصلا ىلع فرعتلا لمعي الله الم

لحلا

in order to تحتف يغبني تنأ ،رادصإ اذه تللح cisco دق .ةلاح (TAC) زكرم ةينقتلا ةدعاسم in order to تحتف يغبني تنأ اذه ليغشت نكمي .رادصإ اذه تللح in order to قسلج رذج نم رمأ اذه ضكري نأ TAC لا جاتحي مألا مجوم نم رمألا Admin:

run cuc dbquery unitydirdb update tbl_mediaremoteservice set hostoripaddress=
'CUC IP>" where port=4900

:رذجلا نم رمألا ليغشت نكمي وأ

update tbl_mediaremoteservice set hostoripaddress ="<CUC IP>" where port=4900; و"قثداحمل تامدخ"و "قثداحمل قرادإ" ليغشت دعاً ،كلذ لامتكا دعب".

ةلص تاذ تامولعم

- <u>Cisco Unity Connection 8.x يف امحال ساو توصلا علىع فرعتلا ءاطخأ فاشكتسأ</u>
- تادنتسملاو ينقتلا معدلا Cisco Systems

ةمجرتلا هذه لوح