

# اھحالص او KPI للحت ءاطخاً فاشكتسا

## تاي وتحمل

[قىدقملا](#)

[قماع قرظن](#)

[ةھجأولاي ف ۋەچۈرمىلى ئاسىرىلا S11](#)

[اھحالص او ءاطخاً فاشكتسا لىلسلىست](#)

[اهىلع فرعىتلارا ئارالىلىخت](#)

## قىدقملا


(KPI) ئاسىسىنىڭ ئادالا تارشۇم ضافخنانا ءاطخاً فاشكتسا ئىفيك دنتسىمىلا اذە حضوئى  
اھحالص او S11 زارتىلاپ ئىصالى.

## قماع قرظن

ةكېش يىف (SGW) قىدەخىلا ئاباوبو (MME) لقىنتىلا ئارادا ئەدەن نىب لىصت يىتلە ئەھجأولاي  
يىقىنلى لاصتالا لوكوتورب يىف مەكەحتىلا ئەھجأولامەدختىست. ئىدمىلا ئەلىوط  
لوكوتوربىل GTP-C (GTP-C).

## ةھجأولاي ف ۋەچۈرمىلى ئاسىرىلا S11

- لمعىلا ئەسلىج ئاباجىتسا/بىلە ئاشنە
- لمعىلا ئەسلىج ئاباجىتسا/بىلە لىيدۇت
- لمعىلا ئەسلىج ئاباجىتسا/بىلە فەذح




## ةسـلـج عـاـشـنـاـ EPS:

- تايـلـمـعـ نـمـ دـيـزـمـلـاـ ةـدـهـاـشـمـ دـنـعـ (KPI) يـسـاسـأـلـاـ ءـادـأـلـاـ رـشـفـمـ ضـافـخـنـاـ ةـظـحـالـمـ مـتـيـ 11ـ نـأـ بـجـيـ يـتـلـاوـ،ـ 5ـ بـصـاخـلـاـ تـالـواـحـمـبـ ـقـنـرـاقـمـ (CSR) لـمـعـلـاـ تـاسـلـجـ تـابـلـطـ ضـفـرـ يـرـذـجـلـاـ بـبـسـلـاـ نـوـكـتـ.

ةـظـحـالـمـ مـيـدـقـتـوـ (KPI) يـسـاسـأـلـاـ ءـادـأـلـاـ رـشـفـمـ سـاـيـقـلـ ـقـمـدـخـتـسـمـلـاـ ةـغـيـصـلـاـ ةـفـرـعـمـ كـنـكـمـيـ ةـقـدـبـ روـهـدـتـلـاـ نـعـ لـوـفـسـمـلـاـ دـادـعـلـاـ دـيـدـحـتـوـ ةـغـيـصـلـاـ يـفـ ةـنـمـضـمـلـاـ تـادـادـعـلـاـ عـيـمـجـبـ.

S11 ASR (SPGW) = ((tun-sent-cresessrespaccept+ggsn\_tun-sent-cresessrespdeniedUserAuthFailed+tun-sent-cresessrespreject)/tun-sent-cresessrespaccept)\*100

PDN Connectivity Success Rate (MME) : ((%esmevent-pdncon-success% + (%esm-msgtx-pdncon-rej%))\*) / (%esmevent-pdncon-success%) \* 100



اهس ايق ٰقيرط ىلع ءانب ٰغىصىلا فلتخت نأ نكمى :ٰظحالى.

يلىوألا ىوتسملا ىلع ٰبولطملا تالجسلما:

- لـلـحـتـلـا فـصـيـ يـذـلـا يـسـيـئـرـلـا عـادـأـلـا رـشـفـمـ هـاجـتـا.
- ٰمـدـخـتـسـمـلـا KPI ٰغـيـصـ.

رادصلالا ٰيـادـبـ نـمـ ٰيـجـمـرـبـلـا تـامـيـلـعـتـلـا تـاهـاجـتـأـ بـبـسـتـوـ مـاخـلـا BulkStat تـادـادـعـ.

- 30 اهـتـدـمـ ٰيـنـمـزـ ٰرـتـفـ يـفـ ٰدـقـعـلـا نـمـ Show Support Details (SSDs) نـمـ نـيـلـاـثـمـ طـقـتـلـا لـكـاشـمـلـابـ ٰقـيـلـمـلـا تـارـتـفـلـا عـانـثـأـ ٰقـيـقـدـ.
- يـلـاحـلـا تـقـوـلـا ىـتـحـ روـهـدـتـلـا ثـودـحـ لـبـقـ نـيـتـعـاـسـ نـمـ Syslogs تـحـواـرـتـ . mon sub/pro traces logging monitor msid <imsi> .

- لىلحة قيرط نع S11 يسيئرلا عادألا رشوفم ةغىص يف كراشم دادع لكى يسيئرلا عادألا رشوفم هاجتا مييقتب مق يسيئرلا عادألا تارشوفم.
- ىلع يوطنت ال يتلا ئينمزلا لواجلالا عم لكاشملل ئريثملالا ئينمزلا لواجلالا عادألا رشوفم هاجتا نراق لكاشم.
- طامنأ يأ سيسأتوقفتلاب ىلع عانب ددملا لكاشملل رئيتملا تاتس كالبلا دادع فيرعت ئيفيك عجار.
- قئاقد 5 و 3 نيب حوارتت تارتتف يف ٽددعتم تاراركت لالخ نم ٽدقعلا نم لاصتالا عطق بابسأ عيمجت.

م (SSD) ئبلص تانوكم نم ٽعونصم ئركاذب نيدوزم صارقأ يكرحم نيب لاصتالا عطق بابسأ اتلد لىلحة كنكمي ببس اتلد ٽمييق يف ئريبك ٽدايز رهظي يذلا لاصتالا عطق ببس رابتعانكمي. ٽفلتخم ئينمز ماتخأ يف امهعيمجت تايئاصحأ عجرم ىلا عجرا، لاصتالا عطق بابسأ عيمجل ئيليمجلا فاصوصأ ىلع لوصحلل. يسيئرلا عادألا رشوفم ضافخنا و Cisco تادادع انھ: [https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/asr\\_5000/21-23/Stat-Count-Reference/21-23-show-command.html](https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/asr_5000/21-23/Stat-Count-Reference/21-23-show-command.html)

show session disconnect-reasons verbose

5. اهعم لمعتلاب متى يتلا ٽدقعلا عون ىلا ادانتسا egtp تايئاصحأ نم ققحت:

--- SGW end -----

show egtpc statistics interface sgw-ingress path-failure-reasons  
 show egtpc statistics interface sgw-ingress summary  
 show egtpc statistics interface sgw-ingress verbose  
 show egtpc statistics interface sgw-ingress sessmgr-only

show egtpc statistics interface sgw-egress path-failure-reasons  
 show egtpc statistics interface sgw-egress summary  
 show egtpc statistics interface sgw-egress verbose  
 show egtpc statistics interface sgw-egress sessmgr-only

---- PGW end -----

show egtpc statistics interface pgw-ingress path-failure-reasons  
 show egtpc statistics interface sgw-ingress summary

```
show egtpc statistics interface sgw-ingress verbose  
show egtpc statistics interface sgw-ingress sessmgr-only
```

--- MME end -----

```
show egtpc statistics interface mme path-failure-reasons  
show egtpc statistics interface mme summary  
show egtpc statistics interface mme verbose  
show egtpc statistics interface mme sessmgr-only
```

لېلحتلا نم دىزمەل Mon-sub/mon-pro تامىكىم راثا طاقتلاب جى، ئەلكىشملا بېسى يىذلا دىحملە دادۇلە ئىلع فرعتلە درەمب كنكمى، كلذ ئىلە ئەفاضەلاب (KPI) يىسۈئىرلا ئادالا رشۇم ضافخنا يې بېسىتى يىذلا دىحملە تامىكىملا قىفتى ئىلع فرعتلەو ئەلەيىھەت رىشكە لېلحت ئىلع لوصحىلى لەجىراخ تاودا مادختسا.

يىلىك ئەمك يە ئىعرفەلە Mon تاراسىم طاقتلاب ئەصاخلا رەماوەلا:

```
monitor subscriber with options 19, 26,33, 34, 35, 49,A,S, X, Y, verbosity +5 during the issue.
```

```
mon-pro with options 19, 26,33, 34, 35, 49,A,S, X, Y, verbosity +5 during the issue if no mon-sub is present.
```

More options can be enabled depending on the protocol or call flow we need to capture specifically

طاقتلاب جى، KPI، ضافخنا نم اىيندەيۈئىم ئەبىسنى بېسىپ انكىمم mon-sub لەم راثا طاقتلاب اهىف نوکىي ال يەتلا تالاحلا يې ئەگىپتەللى ئەطاخالا حىحصەت تالجىس ئەطاخالا نەمىضتى اذەو. كلذ نم الدب ماظنلە ئىوتىسى ئىلع ئەطاخالا حىحصەت تالجىس، ئەباوبىلاب ئەصاخلا تاقفەتلى ئەطاقتلاب، رەمألا مزىل اذەو.

```
logging filter active facility sessmgr level debug  
logging filter active facility egtpc level debug  
logging filter active facility sgw level debug  
logging filter active facility pgw level debug
```

```
logging active ----- to enable  
no logging active ----- to disable
```

Note :: Debugging logs can increase CPU utilization so need to keep a watch while executing debugging logs

كلذ يىساسىلە ئەطاقتلەل ئەعباتەلە كنكمى، ئەلكىشملا بېسى دىدەتتە تەمك ادا، ئەطاخالا حىحصەت تالجىس لېلحت دەپ. ئەطاخالا تالجىس ئەبىقەرمب موقۇت ئىچ دىحملە ئەدەپلە.

```
logging enable-debug facility sessmgr instance <instance-ID> eventid 11176 line-number 3219 collect-cores 1
```

For example :: consider we are getting below error log in debug logs which we suspect can be a cause of issue and we don't have any call trace

```
[egtpc 141027 info] [15/0/6045 <sessmgr:93> _handler_func.c:10068] [context: INLAND_PTL_MME01, contextID: 6] [software internal user syslog] [m
```

So in this error event

facility :: sessmgr  
event ID = 141027  
line number = 10068

---



ممـلـا نـمـ mon-pro، وـأـ ليـجـسـتـلـا ةـشـاشـ وـأـ ءـاطـخـأـلـا حـيـحـصـتـ تـالـجـسـلـا عـمـجـ بـلـطـ دـنـعـ: زـيـذـتـ  
ةـدـجـوـ لـمـحـ ةـبـقـارـمـ ةـيـاغـلـلـ مـهـمـلـا نـمـ، كـلـذـىـلـا ةـفـاصـإـلـابـوـ. ةـنـايـصـلـا ةـذـفـانـ عـانـثـأـ تـالـجـسـلـا هـذـهـ عـيـمـجـتـ نـمـ دـكـأـثـلـا  
تـقـوـلـا اـذـهـ لـالـخـ) CPU ( ةـيـزـكـرـمـلـا ةـجـلـاعـمـلـا.

---

- نم ۽ ڳونصم ڦرکاڏب دوزم صارقاً ڪرح نم ماظنلما يف تظحول دق ڦرکتمن لاطعأ ٿيأ ڪانه تناك اذا امم ققحت، الوا ٻپلس تنانوكم.

show crash list



show resource info

- ئەلەعەمل ئەدەخىتسا بېسپ ئەلا رېيذختىلا يىف ئەن يىعەم ئەركا ذىل ئەدع تالىيىثم كانە تىناك ادا ئامم ققەح تىلا ئاجرىلا ئەدىدەجلا تامىلاكىملا ضىفر مەتى ناك ادا ئامم ققەح تىف ، تالاچىلا ھەذە لىتمەلۇ رۇۋەتەلە مەت ادا . ئەيلەع ئەركا ذىلما و ئەي زىكرمەلە طۈرۈشلى ھەذە بېسپ.
  - ئاعەدت سالا ضىفر ئاطخا ئىلۇ لىصەحت يېتلى ئەھەجىلۇ ئام ققەح تىلا كەن كەمەي ، ئاطخا ئالا حىچھەست تالىجىس نەم .

یف هس فن کرتشم ملا ضفر برعوبت، "sgw-egress" یف ددجم کرتشم مل تاملا کمل اضفر عاطخاً نم ریبک دع ثدح اذا  
یف MME SGW-> MME SGW للا اهل اسرا مثی (PGW) مزمحل ایوب ّب ایوب نم ضفر لایمیج نأ جاتنتس ا نکممی، "sgw-ingress"  
اذه IMSI لی عرف جمانرب ذخاً نآللا کنمکممی، PGW ّیاهن نم اوحالص او هیاطخاً فاشکتس او PGW دیکأتل. S11 یا اس

2022-Nov-26+00:20:51.763 [egtpc 141018 unusual] [7/0/16871 <sessmgr:579> \_handler\_func.c:3227] [context

2022-Nov-26+00:20:51.763 [eqtpc 141018 unusual] [7/0/16871 <sessmgr:579> \_handler\_func.c:2505] [context

- كيلع نيعتي اذل، KPI يساسألا عادألا رش OEM ضافخنال ٽدعتم ضفر بابسأ كانه نوكت دق نايحألا ضعب يفو كلذل اقفو ٽعباتمل او ٽدح ىلع ببس لك نم قحتلما

ةيوهب ةصاخ ئيلود ئلسسل أطخ ئدايز no\_resource\_available/user\_auth\_failure كانه نوكت نأ نكمي، لاثملالا ليبس ئلعين نوك ي دق PGW نم هذه نم ققحتلا بجي ييلاتلابو، فرغلا لخاد نيكرتشم لل نوكت يتلار، (IMSI) لومحملالا فتاهلا كرتشم يف ببسستي دق اذو SGW يف ئلسسلما عاضقنا دعب مهاشنان اولمع ئسنج بلط عاشنإ remote peer not responding لثم ببس كانه داوكأ ئظحاللم نكمي MME ئلى No\_resource\_available SGW نم هذه عاشنإلا لمع ئسنج ضفرن نكمي S11 KPI يف روهدت ثودج ئسنج تاباجتسا عاشن اولمعلا ئسنج عاشنإ بلط نم ققحتلا كنكمي و ئبقارملالا لوكوتورب تالجس نم هذه ضفرلاب ببس هذه ضفرلاب ببس داوكأ لاسرا متي يثيج نم ئددمحملالا IP نيءوانع ديحدتل لمعلا.

## هـ لـ وـ لـ جـ رـ تـ لـ اـ هـ ذـ هـ

ةـ يـ لـ آـ لـ اـ تـ اـ يـ نـ قـ تـ لـ اـ نـ مـ مـ جـ مـ وـ عـ مـ اـ دـ خـ تـ سـ اـ بـ دـ نـ تـ سـ مـ لـ اـ اـ ذـ هـ تـ مـ جـ رـ تـ  
لـ اـ عـ لـ اـ ءـ اـ حـ نـ اـ عـ يـ مـ جـ يـ فـ نـ يـ مـ دـ خـ تـ سـ مـ لـ لـ مـ عـ دـ ئـ وـ تـ حـ مـ يـ دـ قـ تـ لـ ةـ يـ رـ شـ بـ لـ اـ وـ  
اـ مـ كـ ةـ قـ يـ قـ دـ نـ وـ كـ تـ نـ لـ ةـ يـ لـ آـ ةـ مـ جـ رـ تـ لـ ضـ فـ اـ نـ اـ ةـ ظـ حـ اـ لـ مـ ئـ جـ رـ يـ .ـ صـ اـ خـ لـ اـ مـ هـ تـ غـ لـ بـ  
يـ لـ خـ تـ .ـ فـ رـ تـ حـ مـ مـ جـ رـ تـ مـ اـ هـ دـ قـ يـ يـ تـ لـ اـ ةـ يـ فـ اـ رـ تـ حـ اـ لـ اـ ةـ مـ جـ رـ تـ لـ اـ عـ مـ لـ اـ حـ لـ اـ وـ  
ىـ لـ إـ أـ مـ ئـ اـ دـ عـ وـ جـ رـ لـ اـ بـ يـ صـ وـ تـ وـ تـ اـ مـ جـ رـ تـ لـ اـ هـ ذـ هـ ةـ قـ دـ نـ عـ اـ هـ تـ يـ لـ وـ ئـ سـ مـ  
(رـ فـ وـ تـ مـ طـ بـ اـ رـ لـ اـ)ـ يـ لـ صـ أـ لـ اـ يـ زـ يـ لـ جـ نـ إـ لـ اـ دـ نـ تـ سـ مـ لـ اـ).