

نمءاطخألأحىحصتوتالچسلا عىمجت لىلد ةىلحملأةكبشلا فى مكحتلأةدحو ةىكلسال AireOS (WLC)

تايوتحملأ

[ةمدقملأ](#)

[ةىساسألتابلطتلأ](#)

[تابلطتلأ](#)

[ةمدختسملأ تانوكملأ](#)

[اهعىمجت بولطملأ تالچسلا](#)

[WLC رادصأىأ](#)

[WLC لطلع](#)

[لىمعلأ لاصتأ لكاشم](#)

ةمدقملأ

مكحت زاهج lan ةىكلسال AireOS نم رماى دبى وأحىحصت مهم عمجى نأ steps ةقىثو اذه فصى (WLC).

ةىساسألتابلطتلأ

تابلطتلأ

ةىلاتل تاي نقتلاب ةفرعم كىدل نوكت نأب Cisco يصوت:

- ةىكلسال (LAN) ةىلحملأةكبشلا فى مكحتلأ تادحو
- مكحتلأ ةدحو/Telnet/SSH لىمع

ةمدختسملأ تانوكملأ

ةغىص ةىجمرب/زاهج اذه لىل ةقىثو اذه فى ةمولعملأ تسسأ:

- لىلأ رادصأىأ وأ 8.0.140.0 رادصأىأ، AireOS WLC
- WLC زارط 2504/5508/5520/7500/8500/8540/WISM

اهعىمجت بولطملأ تالچسلا

WLC رادصأىأ

1. لىل فموقى قىقد لكشب ةلكشملا فصوقىثوتب مق.
2. لىل صاف نود فللملا تلچس عىطتسى تنأ كذل، paging رماى اذه زععى - **config paging disable** ةحفص.

3. **show run-config** - تازيمل، WLC نيوكتب قلع تي اميف تانايبلا نم ةورث رمألا اذه رفوي - **show running-config no-ap** (أو) TAC نم ابلاط رثكألا جرخملا وه اذه. لوصول طاقن عي مجل RF تالاح، ةنكمملا ناك اذا هب ذخال نكميو لوصول طاقن تامولعم رمألا اذه يخطتي - **show traplog, show msglog** - نم تالاحس - ةمه ةيراج لكاشم يأ ةبقارمل WLC نم تالاحس -

ةيلحملا ةكبشلا يف مكحتلا رصنع ىلع تانوكملا بة صاخلا لكاشم لل ةبس نلاب [show/debug](#) رمأوا عي مجت اضيأ كنكمي، (WLC) ةيكلساللا

نم **يصيخش تالامعدلا ةمزح** لي مجت اضيأ كنكمي، هذعب امو AireOS 8.3 نم اءب، كلذ نم الءب عي مج TAC يقطع نأ بجي يتلا (WLC) ةيكلساللا ةيلحملا ةكبشلا يف مكحتلا رصنع ةءحاو لاق تانا ةيلعم يف ةبولطملا تانايبلا

WLC لقطع

1. **show tech support**- ةكبشلا يف مكحتلا رصنع لاطعأ عي مجل ايويح جارخال اذه دعوي - **show tech support** فلم ىلع يوتحي سو و crashfile فلمل TFTP لقن لصفي. (WLC) ةيكلساللا ةيلحملا **crashfile** فلم لي مجت لقن: رمألا. ينفال معدلا عطق ةلاح يف لمك **crashfile** تانايبلا
2. **show coredump summary** - لي وحت: رمألا. هلي مجتو هع عي مجت يجري، زيمرت فلم تيأر اذا - **show coredump summary** ىلا فلملا لقنل ةيلصفتلا تاوطخال ةظالم نكمي. لي مجتلا تانايب عون عي مجت **لي مجت**: انه CLI/GUI لي مجت مادختساب TFTP مءاخ

لي مءالا لاصتا لكاشم

: لي ام عمج يجري، لي مءالا لاصتا بة قلع تم تالكشم يأل ةبس نلاب

1. لصفم و قيقد لكشب ةلكشملا فصول قيقوتب مق.
2. **show run-config** اذه رفوي. "WLC يف رادصا ي" مسقلا يف قثوم وه امك رمألا اذه عمج - **show run-config** RF تالاحو، ةنكمملا تازيمل او، WLC نيوكتب قلع تي اميف تانايبلا نم ةورث رمألا لوصول طاقن عي مجل
3. ةلكشملا تاذ WLAN ةكبش مسا.
4. جم انرب رادصا و لي مءالا ئي اهم ةزهجأ و لي غشتلا ماظن و جم اربلا و ةزهجألا (لي مءالا زارط (لي غشتلا
5. ةلكشم مهيدل نيذلا ءالمءال دءع.
6. **ءاطخال حي حصت لي مءع** عي مجت ب مقف، امئاد ءاشنإلا ةءاعل ةلباق ةلكشملا تناك اذا **<mac1> <mac2>** **ءاطخال حي حصت لي مءع** عي مجت و ةسلجلا لي جست كليلع ال و **<mac>** **config session timeout 0, config serial timeout 0**: ةظالم رادصال لي نمزلا عباطلاب نيودتلا و كلذ ىلا امو كنكمي، ءاطخال حي حصت لي طعتل. ةسلجلا ةلهم ءاهتنا مدع نم ضي - **debug disable-all** ذيفنت
7. ءءوم مأ ءءج ءءاعل ءءرت له.
8. اضيأ ريرقتلا قافرا كليلع ف، مءع ةباجال تناك اذا؟ عقوملل ءالطتسا ءارجا مت له.
9. **Client-Tshoot**: ىلا عوچرلا يجري، تانايبلا عمج نع اليصفت رثكأ تامولعم ىلع لوصوللو.

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت
ملاعلاء نأ عي مچ ي ف ن ي م دخت سمل ل معد ي و تح م مي دقت ل ة ي رش ب ل و
امك ة ق ي قد ن و ك ت ن ل ة ي ل ة مچرت ل ض ف أن ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ئ ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص أ ل ا ي ز ي ل ج ن إ ل ا دن تسمل ا