

Tageszeitzugriff für eine SSID auf der RV110W

Ziel

Auf dem RV110W kann ein Administrator einer SSID (Security Set ID) erlauben, zu bestimmten Zeiten auf das Netzwerk zuzugreifen. Dies trägt zur Erhöhung der Netzwerksicherheit bei. In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie die Zugriffszeiteinstellungen für die RV110W konfigurieren.

Anwendbare Geräte

- RV110 W

Verfahrensschritte

Schritt 1: Wählen Sie mit dem Webkonfigurationsprogramm **Wireless > Basic Settings** (**Wireless > Grundeinstellungen**). Die Seite *Grundeinstellungen* wird geöffnet.

The screenshot shows the 'Basic Settings' page. The 'Radio' section is checked 'Enable'. 'Wireless Network Mode' is set to 'B/G/N-Mixed'. 'Wireless Band Selection' has '20/40MHz' selected. 'Wireless Channel' is '6-2.437 GHZ'. 'AP Management VLAN' is '1'. 'U-APSD (WMM Power Save)' is unchecked. Below is the 'Wireless Table' with the following data:

<input type="checkbox"/>	Enable SSID	SSID Name	SSID Broadcast	Security Mode	MAC Filter	VLAN	Wireless Isolation with SSID	WMM	WPS Hardware Button
<input checked="" type="checkbox"/>	ON	ciscosb1	<input checked="" type="checkbox"/>	Disabled	Disabled	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	OFF	ciscosb2	<input type="checkbox"/>	Disabled	Disabled	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	OFF	ciscosb3	<input type="checkbox"/>	Disabled	Disabled	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	OFF	ciscosb4	<input type="checkbox"/>	Disabled	Disabled	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>

Buttons at the bottom: Edit, Edit Security Mode, Edit MAC Filtering, Time of Day Access, Save, Cancel.

Schritt 2: Aktivieren Sie in der Wireless-Tabelle das Kontrollkästchen einer SSID, in der Sie die Einstellungen für Tageszeitzugriff bearbeiten möchten.

Schritt 3: Klicken Sie auf **Tageszeit**. Eine neue Seite wird geöffnet.

Time of Day Access

Add / Edit Access Point Configuration

Active Time: Enable

Start Time: Hours Minutes

Stop Time: Hours Minutes

Schritt 4: Aktivieren Sie rechts neben Active Time (Aktive Zeit) das Kontrollkästchen **Enable (Aktivieren)**, um den Zugriff auf das Netzwerk für die SSID nur zu bestimmten Zeiten zuzulassen.

Schritt 5: Verwenden Sie rechts neben Startzeit die Dropdown-Menüs Stunden, Minuten und AM/PM, um die Startzeit festzulegen, zu der ein SSID auf das Netzwerk zugreifen kann.

Schritt 6: Verwenden Sie rechts neben "Stopp Time" die Dropdown-Menüs "Hours" (Stunden), "Minutes" (Minuten) und "AM/PM", um die Haltezeit festzulegen, zu der ein SSID auf das Netzwerk zugreifen kann.

Schritt 7: Klicken Sie auf **Speichern**, um die Änderungen zu speichern, **Abbrechen**, um sie zu verwerfen, oder **Zurück**, um zur vorherigen Seite zurückzukehren.