

# Configuración del encripción CET con un túnel GRE

## Contenido

[Introducción](#)  
[Prerequisites](#)  
[Requirements](#)  
[Componentes Utilizados](#)  
[Convenciones](#)  
[Configurar](#)  
[Diagrama de la red](#)  
[Configuraciones](#)  
[Verificación](#)  
[Troubleshoot](#)  
[Información Relacionada](#)

## [Introducción](#)

Para configurar el cifrado de la tecnología de cifrado de Cisco (CET) con un túnel, debe configurar el cifrado en la interfaz del túnel. Además, debe configurar el cifrado en la interfaz física que se dirige hacia el destino final del túnel.

**Nota:** El cifrado CET ya está [al final de su vida útil](#). IPSec es el esquema de cifrado recomendado para la migración.

## [Prerequisites](#)

### [Requirements](#)

No hay requisitos específicos para este documento.

## [Componentes Utilizados](#)

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

## [Convenciones](#)

Para obtener más información sobre las convenciones del documento, consulte [Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco](#).

# Configurar

En esta sección encontrará la información para configurar las funciones descritas en este documento.

**Nota:** Para encontrar información adicional sobre los comandos usados en este documento, utilice la [Command Lookup Tool \(sólo clientes registrados\)](#).

## Diagrama de la red

En este documento, se utiliza esta configuración de red:



### Notas del diagrama de la red

- 8.8.8.8, detrás de r3-4k y 7.7.7.4, detrás de R6-2500 son estaciones finales. Cuando hacen ping entre ellos, el tráfico pasa por el túnel.
- El túnel de encapsulado de rteo genérico (GRE) está configurado con interfaces de loopback como origen y destino del túnel.
- El tráfico que atraviesa el túnel también está encriptación. La implementación de esta función requiere que para cifrar el tráfico de túnel, el mapa criptográfico se debe conectar tanto a la interfaz de túnel como a la interfaz física saliente.

## Configuraciones

En este documento, se utilizan estas configuraciones:

- [r3-4k](#)
- [R1-AGS](#)
- [R6-2500](#)

```
r3-4k
hostname r3-4k
!
crypto public-key r6-2500 02014544
F3681B5D 32372A19 0C0CCC4B E707F829 D882CF30 A9B4DBE3
E1911E9C F6A9E162
732558DF A20FEFAD 2ACC400E 8DDB10B1 3566FA3A E55A9BBE
00916AAD 20A0C75C
quit
!
crypto map my_crypto_map 10
set algorithm 40-bit-des
set peer r6-2500
```

```

match address 128
!
interface Loopback0
 ip address 1.1.6.1 255.255.255.0
!
interface Tunnel0
 ip address 5.5.5.1 255.255.255.0
 tunnel source Loopback0
 tunnel destination 2.2.6.3
 crypto map my_crypto_map
!
interface Ethernet0
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
 description inside interface
 media-type 10BaseT
 crypto map my_crypto_map
!
!
interface Serial0
 encapsulation frame-relay
 no ip route-cache
!
interface Serial0.1 point-to-point
description outside interface
 ip address 8.8.8.1 255.255.255.0
 frame-relay interface-dlci 100
!
!ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 1.1.1.2
ip route 7.0.0.0 255.0.0.0 5.5.5.2

access-list 128 permit gre host 1.1.6.1 host 2.2.6.3
!
```

## R1-AGS

```

!
hostname R1-AGS
!
interface Ethernet0
 ip address 1.1.1.2 255.255.255.0
!
interface Serial1
 ip address 2.2.5.2 255.255.255.0
!
ip classless
ip route 1.0.0.0 255.0.0.0 1.1.1.1
ip route 2.0.0.0 255.0.0.0 2.2.5.3
```

## R6-2500

```

hostname R6-2500
!
crypto public-key r3-4k 04D6265A
 512A7D84 43C348B7 959D2FE2 3122B285 FDA2A362 7272A835
84D03134 DB160DE1
 27CA2D24 D6C23EFE 3BE25A95 D62EA30B 0F2C3BA8 9AB6DB82
D8127238 266AC987
 quit
!
crypto map my_crypto_map 10
 set algorithm 40-bit-des
 set peer r3-4k
```

```
match address 128
!
interface Loopback0
 ip address 2.2.6.3 255.255.255.0
!
interface Tunnel0
 ip address 5.5.5.2 255.255.255.0
 tunnel source Loopback0
 tunnel destination 1.1.6.1
 crypto map my_crypto_map
!
interface Ethernet 0
description inside interface
 ip address 7.7.7.3 255.255.255.0
!
interface Serial0
description outside interface
 ip address 2.2.5.3 255.255.255.0
 crypto map my_crypto_map
!
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 2.2.5.2
ip route 7.0.0.0 255.0.0.0 7.7.7.0
ip route 8.0.0.0 255.0.0.0 5.5.5.1
!
access-list 128 permit gre host 2.2.6.3 host 1.1.6.1
```

## Verificación

Actualmente, no hay un procedimiento de verificación disponible para esta configuración.

## Troubleshoot

Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.

## Información Relacionada

- [Página de soporte de IPSec](#)
- [Soporte Técnico - Cisco Systems](#)