

Desactivar/activar el nuevo banner de la GUI en dispositivos de gestión de seguridad

Contenido

[Introducción](#)

[Antecedentes sobre NGUI](#)

[Desactivar el banner](#)

[Vuelva a activar el banner](#)

Introducción

Este documento describe el proceso para deshabilitar la nueva interfaz web en dispositivos de administración de seguridad (SMA).

Antecedentes sobre NGUI

Se introdujo una nueva interfaz web en los dispositivos SMA desde **AsyncOS 12.0 en adelante**. Con la implementación de la función, los usuarios pudieron ver un nuevo banner en la parte superior de la página web (cuando iniciaron sesión en la interfaz web antigua) que, al hacer clic, enrutará a los usuarios a la nueva interfaz web. La representación del banner se puede ver aquí:



Nota: El subcomando **NGUIBANNER** está disponible actualmente sólo en SMA y no en Email Security Appliances (ESA).

Desactivar el banner

Deberá conectarse al dispositivo a través de la sesión de Secure Shell (SSH). Una vez que esté conectado, inicie sesión en CLI y utilice el comando **adminaccessconfig** para inhabilitar el banner como se muestra aquí:

```
sma.cisco.com> adminaccessconfig
```

```
Select the operation you want to perform:
```

```
BANNER - Configure pre-login message (banner) for the appliance administrator login.
WELCOME - Configure welcome message (post-login banner) for the appliance administrator login.
IPACCESS - Configure IP-based access for appliance administrative interface.
CSRF - Configure web UI Cross-Site Request Forgeries protection.
NGUIBANNER - Enable/Disable the Next Generation User Interface Banner.
XSS - Configure Cross-Site Scripting Attack protection.
ENCRYPTCONFIG - Configure encryption of sensitive data in the appliance.
HOSTHEADER - Configure option to use host header in HTTP requests.
TIMEOUT - Configure GUI and CLI session inactivity timeout.
[> nguibanner
```

The Next Generation User Interface is currently enabled.

Would you like to enable Next Generation User Interface? [Y]N.

sma.cisco.com> commit

Después de realizar los cambios, el banner no estará visible en la GUI.

Vuelva a activar el banner

Para volver a habilitar el banner, tendrá que seguir la misma cadena de comandos, sin embargo, esta vez tendrá que habilitar el banner escribiendo **Y** como se muestra aquí:

```
[> nguibanner
```

Next Generation User Interface is currently disabled.

Would you like to enable Next Generation User Interface ? [N]Y

sma.cisco.com> **commit**