

Paramètres de renvoi d'appels sélectifs sur la gamme SPA100

Objectif

Les paramètres de renvoi d'appels sélectifs sont utilisés par l'administrateur lorsque des numéros sont attribués à des numéros de téléphone afin que l'utilisateur puisse appeler directement, par exemple, les téléphones utilisés par le numéro de carte 1 ou tout autre chiffre qui a défini un numéro de téléphone de sorte que chaque fois qu'un utilisateur appuie sur un chiffre, le téléphone sonne sur le numéro de l'utilisateur suivant. Cet article explique la procédure à suivre pour configurer les paramètres de transfert d'appel sélectif sur la gamme SPA100.

Périphérique applicable

- SPA112
- SPA122

Version du logiciel

- 1.3.1 (003)

Paramètres de transfert d'appel sélectif

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web de l'adaptateur téléphonique et choisissez **Voice > User**. La page *Utilisateur* s'ouvre :

User 1

Call Forward Settings			
Cfwd All Dest:	<input type="text"/>	Cfwd Busy Dest:	<input type="text"/>
Cfwd No Ans Dest:	<input type="text"/>	Cfwd No Ans Delay:	<input type="text" value="20"/>
Selective Call Forward Settings			
Cfwd Sel1 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel1 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel2 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel2 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel3 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel3 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel4 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel4 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel5 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel5 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel6 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel6 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel7 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel7 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel8 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel8 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Last Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Last Dest:	<input type="text"/>
Block Last Caller:	<input type="text"/>	Accept Last Caller:	<input type="text"/>
Speed Dial Settings			
Speed Dial 2:	<input type="text" value="1231231213"/>	Speed Dial 3:	<input type="text"/>
Speed Dial 4:	<input type="text" value="2312313231"/>	Speed Dial 5:	<input type="text"/>

Submit Cancel Refresh

Selective Call Forward Settings			
Cfwd Sel1 Caller:	<input type="text" value="1345*"/>	Cfwd Sel1 Dest:	<input type="text" value="1112223333"/>
Cfwd Sel2 Caller:	<input type="text" value="1111???1111"/>	Cfwd Sel2 Dest:	<input type="text" value="1112223333"/>
Cfwd Sel3 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel3 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel4 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel4 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel5 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel5 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel6 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel6 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel7 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel7 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel8 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel8 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Last Caller:	<input type="text" value="1112223333"/>	Cfwd Last Dest:	<input type="text" value="1112223333"/>
Block Last Caller:	<input type="text" value="1112223333"/>	Accept Last Caller:	<input type="text" value="1112223333"/>

Étape 2. Entrez un numéro d'appelant ou un ID d'appelant RTPC (Public Switched Telephone Network) dans le champ **Cfwd Sel Caller** que vous souhaitez transférer vers un certain numéro de téléphone.

Note: Si l'administrateur souhaite faire correspondre un numéro spécifique, entrez le numéro en regard d'un *, ce numéro correspond aux spécifications de l'administrateur. Dans le cas où l'administrateur veut saisir un numéro et ne peut pas le numéro exact, il peut remplacer les numéros inconnus.

Étape 3. Entrez un numéro de téléphone de destination dans le champ **Cfwd Sel Dest** pour transférer un appelant RTPC correspondant ou un ID d'appelant.

Étape 4. Entrez le dernier numéro d'appelant dans le champ **Cfwd Last Caller** que vous souhaitez transférer vers un certain numéro de téléphone.

Étape 5. Entrez le dernier numéro de destination dans le champ **Cfwd Last destination** que vous souhaitez transférer vers un certain numéro de téléphone.

Étape 6. Saisissez le numéro de l'appelant RTPC dans le champ **Bloquer le dernier appelant** que vous souhaitez bloquer pour la passerelle VoIP.

Étape 7. Saisissez le numéro de l'appelant RTPC dans le champ **Accepter le dernier appelant** que vous souhaitez transférer vers un certain numéro VoIP.

Étape 8. Cliquez sur **Submit** pour enregistrer vos paramètres ou cliquez sur **Refresh** si les paramètres doivent être actualisés.