

Options de montage intérieur du WAP361

Table des matières

[Objectif](#)

[Périphériques pertinents](#)

[Montage intérieur WAP361](#)

[Matériaux du kit de montage](#)

[Montage mural](#)

[Montage du boîtier de jonction](#)

[Conclusion](#)

[Objectif](#)

Le point d'accès WAP361 Wireless-AC/N double plaque murale radio avec PoE peut être monté à l'intérieur sur un mur ou une boîte de jonction. L'objectif de ce document est de démontrer et de comprendre les options et les fonctionnalités de montage du WAP361.

Pour une démonstration complète des options de montage en intérieur du WAP361, consultez la vidéo ci-dessous :

[Périphériques pertinents](#)

- WAP361

[Montage intérieur WAP361](#)

[Matériaux du kit de montage](#)

Les éléments suivants sont inclus dans le kit de montage WAP361 :

- Support de montage WAP361

- (2) Vis M3.5
- (2) Vis M3-P0.5
- Clé de torque



Montage mural

Pour installer le WAP361 directement sur un mur, retirez la plaque murale et les câbles connectés. Tout d'abord, retirez les étiquettes situées en haut et en bas de la plaque murale, en exposant les vis situées derrière les étiquettes. Ensuite, dévissez la plaque du mur et débranchez les câbles Ethernet de la plaque.

Ensuite, fixez le support de montage sur le mur à l'aide des vis M3.5 fournies dans le kit de montage. Après avoir fixé le support au mur, fixez le WAP361 sur le support. Ensuite, branchez les câbles sur le WAP361 et fixez la vis de sécurité M3 P0.5 sur la partie supérieure du WAP361 à l'aide de la clé de serrage.

Montage du boîtier de jonction

Pour monter le WAP361 sur un boîtier de jonction, fixez d'abord le support de montage sur le boîtier de jonction à l'aide des vis M3.5. Après avoir fixé le support de montage sur le boîtier de jonction, connectez les câbles au WAP361 et fixez le périphérique au support. Enfin, insérez la vis de sécurité M3 P0.5 dans le trou situé sur le dessus du WAP361 et serrez-la à l'aide d'une clé de serrage.

Conclusion

Pour assurer une couverture homogène pour un emplacement intérieur, le WAP361 peut être fixé sur un mur ou une boîte de jonction dans la zone. Avec les outils et le kit de montage appropriés, les deux options peuvent être réalisées rapidement et facilement.