

Come installare i tasti funzione su Cisco ESA, WSA e SMA?

Sommario

[Introduzione](#)

[Come installare i tasti funzione su Cisco ESA, WSA e SMA?](#)

[Installazione delle chiavi delle funzionalità nella CLI](#)

[Installazione dei tasti funzione sulla GUI](#)

[Installazione completata](#)

[Installazione non riuscita](#)

Introduzione

In questo documento viene descritto il processo di installazione delle chiavi di funzionalità su appliance fisiche Cisco Email Security Appliance (ESA), Web Security Appliance (WSA) e Security Management Appliance (SMA).

Come installare i tasti funzione su Cisco ESA, WSA e SMA?

I codici Product Key vengono inviati da do-not-reply@cisco.com all'indirizzo e-mail indicato per l'acquisto o il rinnovo del codice. L'e-mail contiene un allegato con i codici di attivazione applicabili all'acquisto o al rinnovo.

L'output di esempio dei tasti funzione è nell'allegato:

```
Serial Number : XXXXXXXXXXX-AAAAAAAA
```

```
Type: Sophos Anti-Virus, apply by: <year>/<month>/<date>, expires: <year>/<month>/<date>  
Key : xxxxx-aaaaa-bbbbb-cccc--ddddd-xxxxx-aaaaa-bbbbb-cccc-ddddd-fffff-eeee
```

```
Type: Webroot, apply by: <year>/<month>/<date>, expires: <year>/<month>/<date>  
Key : xxxxx-aaaaa-bbbbb-cccc--ddddd-xxxxx-aaaaa-bbbbb-cccc-ddddd-fffff-eeee
```

```
Type: IronPort Web Reputation Filters, apply by: <year>/<month>/<date>,  
expires: <year>/<month>/<date>  
Key : xxxxx-aaaaa-bbbbb-cccc--ddddd-xxxxx-aaaaa-bbbbb-cccc-ddddd-fffff-eeee
```

Installazione delle chiavi delle funzionalità nella CLI

```
CLI> featurekey
```

```
Enter feature key, or press Enter to go to the main prompt.
```

```
[ ]>
```

Installazione dei tasti funzione sulla GUI

1. Passare a **Amministrazione sistema** > **Tasti funzione**.
2. Incollare la **chiave** nella sezione **Attivazione funzionalità** del campo **Chiave funzionalità**.
3. Fare clic su **Submit Key** (Invia chiave) come mostrato nell'immagine.

Feature Keys

Feature Keys for Serial Number: 423F4E7150C767600ADB-2806218F46F3

| Description | Status | Time Remaining |
|----------------------------------|---------|----------------|
| Cisco L4 Traffic Monitor | Active | 317 days |
| Cisco HTTPS Proxy | Active | 317 days |
| File Reputation | Active | 73 days |
| Cisco Web Usage Controls | Active | 317 days |
| Sophos | Active | 317 days |
| File Analysis | Active | 73 days |
| Webroot | Active | 317 days |
| Cisco Web Proxy & DVS Engine | Active | 317 days |
| Cisco AnyConnect Secure Mobility | Dormant | 317 days |
| Cisco Web Reputation Filters | Active | 317 days |

Pending Activation

No feature key activations are pending.

Feature Activation

Feature Key:

Installazione completata

- Viene visualizzata la pagina del contratto di licenza. Rivedere il contratto e **accettare**.
- Una volta accettato l'accordo, il tasto funzione viene installato con l'output fornito, come mostrato nell'immagine.

Feature Keys

Success — Feature key accepted for host

Automatically checking for additional updates.
No new feature keys are available.

Installazione non riuscita

- Viene generato un messaggio di errore. Il messaggio indica il motivo dell'installazione non riuscita, come mostrato nell'immagine.

(Esempi: "Il formato della chiave della funzionalità non è valido" o "La chiave della funzionalità è già stata utilizzata nell'host")

The screenshot shows the Cisco Feature Keys management interface. At the top, there is a navigation bar with tabs for Reporting, Web Security Manager, Security Services, Network, and System Administration. The main heading is "Feature Keys". Below this, an error message states: "Error — Errors have occurred. Please see below for details." The primary content is a table titled "Feature Keys for Serial Number: 423F4E7150C767600AD8-2806218F46F3". The table has four columns: Description, Status, Time Remaining, and Expiration Date. It lists several features like Cisco L4 Traffic Monitor, Cisco HTTPS Proxy, and Cisco Web Usage Controls, most of which are in a "Dormant" state with 227 days remaining. One feature, Cisco Web Proxy & DVS Engine, is "Active". Below the table, a note explains that the Cloud Web Security authorization key is separate from the appliance feature keys. There are sections for "Pending Activation" (with no activations pending) and "Feature Activation" (with a malformed key example and an error message "Feature key is malformed").

| Description | Status | Time Remaining | Expiration Date |
|----------------------------------|---------|----------------|--------------------------|
| Cisco L4 Traffic Monitor | Dormant | 227 days | Sat Dec 10 13:59:59 2016 |
| Cisco HTTPS Proxy | Dormant | 227 days | Sat Dec 10 13:59:59 2016 |
| Cisco Web Usage Controls | Dormant | 227 days | Sat Dec 10 13:59:59 2016 |
| Sophos | Dormant | 227 days | Sat Dec 10 13:59:59 2016 |
| Webroot | Dormant | 227 days | Sat Dec 10 13:59:59 2016 |
| Cisco Web Proxy & DVS Engine | Active | 227 days | Sun Dec 11 11:29:20 2016 |
| Cisco AnyConnect Secure Mobility | Dormant | 227 days | Sat Dec 10 13:59:59 2016 |
| Cisco Web Reputation Filters | Dormant | 227 days | Sat Dec 10 13:59:59 2016 |

Note: The Cloud Web Security authorization key (or license key) is separate from the appliance feature keys. See Network > Cloud Connector to enter the authorization key.

Pending Activation

No feature key activations are pending.

Check for New Keys

Feature Activation

Feature Key:
Feature key is malformed.

Submit Key

Copyright © 2003-2015 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. | Privacy Statement

Nota: Si consiglia di contattare il team di gestione licenze Cisco all'indirizzo licensing@cisco.com o di aprire una richiesta di [assistenza](#) per ricevere ulteriore assistenza.