

# Gestisci gruppi di dispositivi su Cisco Business Dashboard

## Obiettivo

Cisco Business Dashboard utilizza i gruppi di dispositivi per eseguire la maggior parte delle attività di configurazione. Più dispositivi di rete sono raggruppati in modo da poter essere configurati con una singola azione.

Ogni gruppo di dispositivi può contenere dispositivi di tipo diverso, ma quando si applica una nuova configurazione a un gruppo di dispositivi, la configurazione viene applicata solo ai dispositivi del gruppo che supportano tale funzionalità. Se un gruppo di dispositivi che contiene punti di accesso, switch e router wireless dispone di una configurazione applicata per un nuovo SSID wireless, tale configurazione verrà applicata ai punti di accesso e ai router wireless, ma non agli switch o ai router cablati del gruppo.

I gruppi di dispositivi possono includere dispositivi di più reti, ma tutti i dispositivi devono appartenere a una singola organizzazione. È possibile designare un gruppo di dispositivi come gruppo predefinito per un'organizzazione o una rete e tutti i nuovi dispositivi individuati per tale rete o organizzazione verranno inseriti nel gruppo di dispositivi predefinito.

Questo documento ha lo scopo di mostrare come creare, modificare ed eliminare gruppi di dispositivi.

## Gestisci gruppi di dispositivi

### Crea un nuovo gruppo di dispositivi

#### Passaggio 1

Accedere all'interfaccia utente di Cisco Business Dashboard Administration.

English ▼



## Cisco Business Dashboard

User Name\*

This field is required

Fare clic sul pulsante **Menu**.



# Cisco Business Dashboard

Scegliere **Amministrazione**.

Cisco Business Dashboard

- Dashboard
- Network
- Inventory
- Port Management
- Network Configuration >
- Network Plug and Play >
- Event Log
- Reports >
- Administration >**
- System >

cisco Logout


Scegliere **Gruppi di dispositivi**.

Administration

- Organizations
- Device Groups**
- Device Credentials
- Users
- Monitoring Defaults

## Passaggio 2

Nella parte superiore sinistra del riquadro di lavoro fare clic sull'icona con il segno più per creare o aggiungere un nuovo gruppo.



Group Name	Default Group	Description	Organization	# Network Devices
Main Office Group	Yes	Default group for the Main Office	Main Office	23
Branch Offices Group	Yes	Default group for Branch Offices	Branch Offices	5

## Passaggio 3

Selezionare l'organizzazione corretta dall'elenco a discesa. Inserire il *nome del gruppo* e la *descrizione*. Fare clic su **Salva**.

Add new device group

---

Organization **1** Branch Offices

Group Name **2** Wireless Devices ✓

Description **3** Cisco HQ ✓

**4** Save Cancel

Verrà visualizzato un messaggio di conferma simile a quello riportato di seguito.

## ☰ Cisco Business Dashboard

**i** Device group Wireless Devices created successfully

È inoltre possibile aggiungere dispositivi al gruppo di dispositivi facendo clic sull'icona con il segno più (+) e utilizzando la casella di ricerca per selezionare i dispositivi da aggiungere al gruppo. È possibile aggiungere dispositivi singolarmente o in rete. Se il dispositivo selezionato è già membro di un gruppo diverso, verrà rimosso da tale gruppo. Ciascun dispositivo può essere membro di un solo gruppo.

Creazione del gruppo di dispositivi completata.

## Modificare un gruppo di dispositivi

### Passaggio 1

Nell'area di gestione *Gruppo dispositivi* selezionare la casella di controllo del gruppo che si desidera modificare, quindi fare clic sull'icona **Modifica**.

Device Groups



## Passaggio 2

Se necessario, modificare il nome e la descrizione. Se sono state apportate modifiche, fare clic su **Salva**.

Add new device group

Organization: Branch Offices

Group Name: Wireless Devices ✓

Description: Cisco HQ ✓

Save Cancel

Modifica di un gruppo di dispositivi completata.

## Elimina un gruppo di dispositivi

Eliminare i dispositivi dal gruppo in base alle esigenze. Per rimuovere una periferica precedentemente aggiunta al gruppo, fare clic sul pulsante di opzione corrispondente al gruppo di periferiche da rimuovere. Fare clic sull'**icona del cestino** nella riga. Il dispositivo verrà spostato nel gruppo *Predefinito* per la rete o l'organizzazione.

Monitoring Profile **Devices**

Network	Hostname	Model	MAC	IP Address	SN	Action
CBW	APAA53.0E1F.E488	CBW140AC-B	A4: [redacted]	192.168.1.122	FOC232771FB	[trash icon]
CBW	AP6C41.0E22.009C	CBW240AC-B	6C: [redacted]	192.168.1.111	PSZ234819L2	[trash icon]
CBW	AP68CA.E46E.1558	CBW142ACM-B-xx	68: [redacted]	192.168.1.107	null	[trash icon]

Non è possibile eliminare un gruppo predefinito. Non è possibile eliminare un dispositivo dal gruppo predefinito. Per rimuovere un dispositivo dal gruppo predefinito, è necessario aggiungerlo a un nuovo gruppo.

Verrà visualizzato un messaggio di conferma simile a quello riportato di seguito.

## ☰ Cisco Business Dashboard

Successfully deleted device group Wireless Devices

Eliminazione di un gruppo di dispositivi completata.

## Conclusioni

Ora si sa come gestire i gruppi di dispositivi. Ciò consente di risparmiare tempo nella gestione

della rete.