

# Configurazione delle impostazioni del servizio supplementare sugli adattatori telefonici SPA112 e SPA122

## Obiettivo

Le impostazioni del servizio supplementare consentono di configurare funzionalità quali l'avviso di chiamata, la protezione da disturbi, la generazione dell'ID chiamante e altro ancora. Ciò è molto utile quando si configura la rete telefonica perché consente di apportare modifiche a un dispositivo, che influiranno su tutti i dispositivi connessi.

L'obiettivo di questo articolo è spiegare come configurare le impostazioni di servizi supplementari su un SPA112 e un adattatore telefonico SPA122.

## Dispositivi interessati

SPA112  
SPA122

## Versione del software

·1.3.2 (2014)

## Configura impostazioni servizio supplementare

Passaggio 1. Accedere all'utilità di configurazione della scheda telefonica e scegliere **Voce > Utente**. Viene visualizzata la pagina *Utente*:

The screenshot shows a web interface for configuring call forwarding for 'User 1'. It is divided into two main sections: 'Call Forward Settings' and 'Selective Call Forward Settings'. At the bottom, there are 'Submit', 'Cancel', and 'Refresh' buttons.

Call Forward Settings	
Cfwd All Dest:	<input type="text"/>
Cfwd No Ans Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Busy Dest:	<input type="text"/>
Cfwd No Ans Delay:	20

  

Selective Call Forward Settings	
Cfwd Sel1 Caller:	1234
Cfwd Sel2 Caller:	9234*
Cfwd Sel3 Caller:	2365*
Cfwd Sel4 Caller:	1234567????
Cfwd Sel5 Caller:	<input type="text"/>
Cfwd Sel6 Caller:	<input type="text"/>
Cfwd Sel7 Caller:	<input type="text"/>
Cfwd Sel8 Caller:	<input type="text"/>
Cfwd Last Caller:	<input type="text"/>
Cfwd Sel1 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel2 Dest:	12345678901
Cfwd Sel3 Dest:	1234567????
Cfwd Sel4 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel5 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel6 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel7 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel8 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Last Dest:	<input type="text"/>

Submit   Cancel   Refresh

Passaggio 2. Scorrere l'area *Impostazioni servizio supplementare*.

Supplementary Service Settings			
CW Setting:	yes ▼	Block CID Setting:	no ▼
Block ANC Setting:	no ▼	DND Setting:	no ▼
CID Setting:	yes ▼	CWCID Setting:	yes ▼
Dist Ring Setting:	yes ▼	Message Waiting:	no ▼

Passaggio 3. Scegliere lo stato che si desidera assegnare all'opzione avviso di chiamata dall'elenco a discesa nel campo *Impostazione peso variabile*. L'avviso di chiamata viene utilizzato per mettere una chiamata in attesa mentre è in corso un'altra attività.

Passaggio 4. Scegliere lo stato che si desidera assegnare all'opzione blocca ID chiamante dall'elenco a discesa nel campo *Blocca impostazione CID*. Questa funzionalità blocca l'ID chiamante per tutte le chiamate in uscita.

Passaggio 5. Scegliere lo stato da assegnare alla chiamata anonima del blocco dall'elenco a discesa nel campo *Impostazione ANC blocco*. Questa funzionalità viene utilizzata quando l'utente riceve una chiamata priva di ID, nel qual caso il dispositivo la blocca.

Passaggio 6. Scegliere lo stato che si desidera assegnare a Non disturbare (DND) dall'elenco a discesa nel campo *Impostazione DND*. Questa funzione viene utilizzata quando l'utente non desidera essere disturbato da determinati numeri di chiamata.

Passaggio 7. Scegliere lo stato che si desidera assegnare alla generazione dell'ID chiamante dall'elenco a discesa nel campo *Impostazione CID*. Questa funzionalità assegna un ID per la chiamata.

Passaggio 8. Scegliere lo stato che si desidera assegnare alla generazione dell'ID chiamante in attesa di chiamata dall'elenco a discesa nel campo *Impostazione CWCID*. Questa funzionalità assegna un ID per una chiamata in attesa.

Passaggio 9. Scegliere lo stato che si desidera assegnare all'anello distintivo dall'elenco a discesa nel campo *Impostazione anello distribuzione*. Questa funzione viene utilizzata quando si desidera configurare numeri diversi per lo stesso telefono, ma assegnare una suoneria diversa a ciascuno di essi.

Passaggio 10. Scegliere lo stato che si desidera assegnare all'impostazione di chiamata sicura dall'elenco a discesa nel campo *Impostazioni chiamata sicura*. Questa funzione consente all'utente di effettuare una chiamata sicura in cui il traffico audio viene crittografato in entrambi i modi per la durata della chiamata.

**Nota:** Per disattivare la chiamata sicura per una chiamata specifica mentre la funzione di chiamata sicura è attivata, comporre \*19 prima del numero desiderato. Per attivare la funzione di chiamata sicura per una chiamata specifica mentre la funzione è disattivata, comporre \*18 prima del numero desiderato.

Passaggio 11. Scegliere lo stato che si desidera assegnare al messaggio in attesa dall'elenco a discesa nel campo *Messaggio in attesa*. Il parametro Message Waiting viene aggiornato quando il telefono IP riceve una notifica tramite posta vocale.

Passaggio 12. Fare clic su **Sottometti** per salvare le modifiche.