

SPA100シリーズの選択的コール転送設定

目的

番号が電話番号に割り当てられている場合、管理者は選択的な自動転送設定を使用して、たとえば、ユーザが電話番号を定義した任意の番号に直接呼び出すことができます。たとえば、ユーザが番号を押すと、次のユーザの番号で呼び出し出音音します。この記事では、SPA100シリーズの選択的コール転送設定を設定する手順について説明します。

該当するデバイス

- ・ SPA112
- ・ SPA122

[Software Version]

- ・ 1.3.1 (003)

選択的コール転送設定

ステップ1：電話アダプタのWeb設定ユーティリティにログインし、[Voice] > [User]を選択します。「ユーザー」ページが開きます。

The screenshot displays the 'User 1' configuration page. It is divided into three main sections: 'Call Forward Settings', 'Selective Call Forward Settings', and 'Speed Dial Settings'. At the bottom, there are 'Submit', 'Cancel', and 'Refresh' buttons.

Call Forward Settings	
Cfwd All Dest:	<input type="text"/>
Cfwd No Ans Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Busy Dest:	<input type="text"/>
Cfwd No Ans Delay:	<input type="text" value="20"/>

Selective Call Forward Settings	
Cfwd Sel1 Caller:	<input type="text"/>
Cfwd Sel1 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel2 Caller:	<input type="text"/>
Cfwd Sel2 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel3 Caller:	<input type="text"/>
Cfwd Sel3 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel4 Caller:	<input type="text"/>
Cfwd Sel4 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel5 Caller:	<input type="text"/>
Cfwd Sel5 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel6 Caller:	<input type="text"/>
Cfwd Sel6 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel7 Caller:	<input type="text"/>
Cfwd Sel7 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel8 Caller:	<input type="text"/>
Cfwd Sel8 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Last Caller:	<input type="text"/>
Cfwd Last Dest:	<input type="text"/>
Block Last Caller:	<input type="text"/>
Accept Last Caller:	<input type="text"/>

Speed Dial Settings	
Speed Dial 2:	<input type="text" value="1231231213"/>
Speed Dial 3:	<input type="text"/>
Speed Dial 4:	<input type="text" value="2312313231"/>
Speed Dial 5:	<input type="text"/>

Selective Call Forward Settings			
Cfwd Sel1 Caller:	<input type="text" value="1345*"/>	Cfwd Sel1 Dest:	<input type="text" value="1112223333"/>
Cfwd Sel2 Caller:	<input type="text" value="1111???1111"/>	Cfwd Sel2 Dest:	<input type="text" value="1112223333"/>
Cfwd Sel3 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel3 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel4 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel4 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel5 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel5 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel6 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel6 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel7 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel7 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel8 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel8 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Last Caller:	<input type="text" value="1112223333"/>	Cfwd Last Dest:	<input type="text" value="1112223333"/>
Block Last Caller:	<input type="text" value="1112223333"/>	Accept Last Caller:	<input type="text" value="1112223333"/>

ステップ2：特定の電話番号に転送する（公衆電話交換網）のPSTN発信者番号または発信者IDを[Cfwd Sel Caller]フィールドに入力します。

注：管理者が特定の番号と一致させたい場合は、その番号の横に*を付けて入力します。これにより、その番号は管理者の仕様と一致します。管理者が数値を入力する必要があり、正確な数値を入力しない場合は、不明な数値を置き換えることができます。

ステップ3:[Cfwd Sel Dest]フィールドに電話番号の宛先を入力し、PSTN発信者の照合または発信者IDを転送します。

ステップ4：特定の電話番号に転送する最後の発信者番号を[最後の発信者の検索]フィールドに入力します。

ステップ5：特定の電話番号に転送する最後の宛先番号を[最後の宛先に転送]フィールドに入力します。

ステップ6:VoIPゲートウェイでブロックする最後の発信者をブロックするフィールドにPSTN発信者番号を入力します。

ステップ7：特定のVoIP番号に転送する[最後の発信者を受け入れる(Accept Last Caller)]フィールドにPSTN発信者番号を入力します。

ステップ8:[送信(Submit)]をクリックして設定を保存するか、設定を更新する必要がある場合は[更新(Refresh)]をクリックします。