



Cisco SD-WAN リリース 19.2.x の互換性マトリックス

表 1: Cisco SD-WAN リリース 19.2.x の互換性マトリックス

コントローラ	ISR1000/ISR4000/ASR1000	CSR1000v	ISRv (ENCs/CSP)	vEdge	ISR 1100-4G および ISR 1100-6G	ISR1100-4GLTENA、ISR1100-4GLTEGB
19.2.099	16.12、16.10.x、および 16.9.x の 16.12.1e 以下のバージョン	16.12 の 16.12.1e 以下のバージョン	NFVIS 3.12.3FC4 を使用した 16.12.1a	18.4 および 19.2.099	19.2.099	未サポート
19.2.1	16.12、16.10.x および 16.9.x の 16.12.2r 以下のバージョン	16.12 の 16.12.2r 以下のバージョン	NFVIS 3.12.3FC4 を使用した 16.12.1a、16.12.2r	18.3、18.4、19.2.099 および 19.2.1	19.2.099 および 19.2.1	19.2.1
19.2.2	16.12、16.10.x、16.9.x の 16.12.3 以下のバージョン	16.12 の 16.12.3 以下のバージョン	NFVIS 3.12.3FC4 を使用した 16.12.3	18.3、18.4、19.2.099、19.2.1 および 19.2.2	19.2.099、19.2.1 および 19.2.2	19.2.1 および 19.2.2

コントローラ	ISR1000/ISR4000/ASR1000	CSR1000v	ISRv (ENCSCSP)	vEdge	ISR 1100-4G および ISR 1100-6G	ISR1100 - 4GLTENA、ISR1100 - 4GLTEGB
19.2.3	16.12、16.10.x、16.9.x の 16.12.4 以下のバージョン	16.12 の 16.12.4a 以下のバージョン	NFVIS 3.12.3FC4 を使用した 16.12.4	18.3、18.4、19.2.099、19.2.1、19.2.2、19.2.3 および 19.2.31	19.2.099、19.2.1、19.2.2、19.2.3 および 19.2.31	19.2.1、19.2.2、19.2.3 および 19.2.31
19.2.4	16.12、16.10.x、16.9.x の 16.12.5 以下のバージョン	16.12 の 16.12.5 以下のバージョン	NFVIS 4.2.1 FC3 を使用した 16.12.5	18.3、18.4、19.2.099、19.2.1、19.2.2、19.2.3、19.2.31 および 19.2.4	19.2.099、19.2.1、19.2.2、19.2.3、19.2.31 および 19.2.4	19.2.1、19.2.2、19.2.3、19.2.31 および 19.2.4



- (注)
- この表に記載されているすべてのデバイスとコントローラの組み合わせは検証済みです。ただし、このコントローラソフトウェアのリリースには、表に記載されていない以前のリリースのデバイスとコントローラの下位互換性に影響を与えるソフトウェアの変更はありません。
 - 外部インターフェイスを使用する UCS-E シリーズは、Cisco SD-WAN リリース 19.2.1 以降のリリースでサポートされています。
 - ucse x/y/0 および ucse x/y/1 などの内部バックプレーンインターフェイスを使用する UCS-E シリーズには、Cisco SD-WAN リリース 20.1.1 以降のリリースから、Cisco SD-WAN Manager CLI テンプレートのみを使用して設定可能な制限付き機能サポートがあります。

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。