

電話機の設定の使用方法

Cisco IP Phone では、呼出トーン、背景イメージ、およびその他の設定を調整できます。

呼出音およびメッセージ インジケータのカスタマイズ

着信コールおよび新しいボイス メッセージを電話機で示す方法をカスタマイズできます。また、電話機の呼出音の音量も調整できます。

目的	操作
呼出トーンを変更する	<ol style="list-style-type: none"> 1.  を押し、[設定]>[ユーザ設定]>[呼出音] を選択します。 2. [選択] を押し、呼出音のリストを表示し、呼出トーンを選択するためにもう一度 [選択] を押します。 3. サンプルを聞くには、[再生] を押します。 4. [保存] を押し、呼出トーンを設定するか、[キャンセル] を押します。
呼出音のパターン（点滅のみ、一度だけ鳴らす、ビープ音のみなど）を変更する	<p>ユーザ オプション Web ページにログインします（P.46 の「ユーザ オプション Web ページへのログイン」 を参照してください）。</p> <p> (注) ユーザがこの設定にアクセスするには、事前にシステム管理者がユーザのアクセスを有効にする必要がある場合があります。</p>
呼出音の音量レベルを調節する	<p>ハンドセットが受け台にある状態で、音量ボタンを押します。設定した呼出音の音量が自動的に保存されます。</p>
ハンドセットにあるボイス メッセージのランプの動作を変更する	<ol style="list-style-type: none"> 1. ユーザ オプション Web ページにログインします（P.46 の「ユーザ オプション Web ページへのログイン」 を参照してください）。 2. [メッセージ受信のランプポリシーを変更] を選択します。 <p> (注) 通常、デフォルトのシステム ポリシーでは、ハンドセットのライト ストリップのランプが点灯して、新しいボイス メッセージがあることが示されます。</p>

電話スクリーンのカスタマイズ

電話スクリーンの特性を調整できます。

目的	操作
電話スクリーンの言語を変更する	ユーザ オプション Web ページにログインします (P.46 の「 ユーザ オプション Web ページへのログイン 」を参照してください)。
背景イメージを変更する	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="454 393 1221 456">1.  を押して、[設定] > [ユーザ設定] > [背景イメージ] を選択します。<li data-bbox="454 456 1221 509">2.  を押して、背景イメージのサムネールをスクロールします。<li data-bbox="454 509 1221 548">3. [選択] を押して画像を選択します。<li data-bbox="454 548 1221 587">4. [プレビュー] を押して画像を表示します。<li data-bbox="454 587 1221 626">5. [保存] を押すか、[キャンセル] を押します。