



CHAPTER 30

マネージャとアシスタントの削除

Cisco Unified Communications Manager 一括管理 (BAT) を使用すると、Cisco Unified Communications Manager データベースにある、マネージャとアシスタントの特定のアソシエーションを削除できます。たとえば、*jmorgan* というユーザ ID のアシスタントが、*rcraig* と *dbaker* というユーザ ID を持つ 2 人のマネージャに割り当てられているとします。このマネージャとアシスタントのアソシエーションを変更する場合、たとえば、アシスタント *jmorgan* を *rcraig* だけに割り当てる場合は、次のようなエントリを持つ CSV データ ファイルを作成して、*jmorgan* と *dbaker* のアソシエーションを削除します。

例

```
jmorgan,dbaker
```

マネージャとアシスタントのアソシエーションの削除

マネージャとアシスタントのすべてのアソシエーションから、マネージャまたはアシスタントを削除する場合は、次の項を参照してください。

- 「Cisco Unified Communications Manager からのマネージャの削除」 (P.31-1)
- 「Cisco Unified Communications Manager からのアシスタントの削除」 (P.32-1)

Cisco Unified Communications Manager 内にあるマネージャとアシスタントの特定のアソシエーションを削除する手順は、次のとおりです。

始める前に

削除する特定のマネージャとアシスタントのアソシエーションのユーザ ID が含まれた CSV データ ファイルが必要です。詳細については、第 28 章「Cisco Unified Communications Manager Assistant の使用方法」を参照してください。

手順

- ステップ 1** [一括管理 (Bulk Administration)] > [マネージャ / アシスタント (Managers/Assistants)] > [マネージャ / アシスタントの削除 (Delete Managers/Assistants)] の順に選択します。[マネージャ / アシスタントの削除 (Delete Managers/Assistants Configuration)] ウィンドウが表示されます。
- ステップ 2** [ファイル名 (File Name)] フィールドで、このタイプのバルク トランザクション用に作成した CSV ファイルを選択します。
- ステップ 3** 削除のタイプとして、次のいずれかを選択します。
 - [1 人のマネージャに割り当てられたアシスタントの削除 (Delete associated assistants for one manager)]
 - [1 人のアシスタントに割り当てられたマネージャの削除 (Delete associated managers for one assistant)]

■ 関連項目

- ステップ 4** [ジョブ情報 (Job Information)] 領域に、ジョブの説明を入力します。
- ステップ 5** マネージャとアシスタントを即座に削除するには、[今すぐ実行 (Run Immediately)] オプション ボタンをクリックします。後で削除するには、[後で実行 (Run Later)] をクリックします。
- ステップ 6** [送信 (Submit)] をクリックして、必須のマネージャとアシスタントのアソシエーションを削除するジョブを作成します。
- ステップ 7** このジョブのスケジュールやアクティブ化を行うには、[一括管理 (Bulk Administration)] メインメニューの [ジョブスケジューラ (Job Scheduler)] オプションを使用します。
- ジョブの詳細については、[第 79 章「ジョブのスケジュール」](#)を参照してください。
- ログファイルの詳細については、「[BAT ログ ファイル \(P.80-3\)](#)」を参照してください。
-

追加情報

「[関連項目 \(P.30-2\)](#)」を参照してください。

関連項目

- 「[Cisco Unified Communications Manager からのマネージャの削除 \(P.31-1\)](#)」
- 「[Cisco Unified Communications Manager からのアシスタントの削除 \(P.32-1\)](#)」