



プライベート同報リストの管理

- [63 ページの「プライベート同報リストについて」](#)
- [64 ページの「プライベート同報リストの作成」](#)
- [65 ページの「プライベート同報リストの名前の変更」](#)
- [66 ページの「プライベート同報リストのメンバーの変更」](#)
- [67 ページの「プライベート同報リストの削除」](#)

プライベート同報リストについて

プライベート同報リストを使用して、ボイス メッセージ受信者のグループを独自に作成できます。ボイス メッセージの宛先にプライベート同報リストを指定すると、そのリストに記載されている全メンバーがそのボイス メッセージを受信します。Cisco Unity Connection には、個人用に使用できるプライベート同報リストがいくつか用意されています。

プライベート同報リストにボイス メッセージを送信できるのは、そのリストの所有者だけです。これを行うには、電話でキーパッドまたはボイス コマンドを使用するか、Cisco Unity Inbox Web ツールを使用します。電子メール プログラムでは、メッセージをプライベート同報リストに送ることはできません。

プライベート同報リストの作成

管理できるリストの最大数は、Connection の管理者が指定します。

プライベート同報リストを作成するには

ステップ 1 Cisco Unity Assistant で、[プライベート同報リスト] メニューの [新規プライベート同報リスト] をクリックします。

ステップ 2 [プライベート同報リスト] ページで、[名前] フィールドにリストの名前を入力します。ボイス コマンドを使用してメッセージ受信者リストにプライベート同報リストを追加するときには、ここで指定した名前を発声します。



ヒント リスト名には特殊文字や発音区別符号を含めないようにします。これらのアイテムを名前に含めると、ボイス コマンドを使用する場合に、Connection の名前認識で問題が生じる可能性があります。

ステップ 3 [名前の録音] フィールドで、Media Master の [録音] をクリックし、リストの名前を録音します。

ステップ 4 録音の終了後、[停止] をクリックします。

ステップ 5 ボイス コマンドを使用していて、リストの名前の発音が文字通りの発音と異なる場合は、[代行ユーザ名] セクションで代行ユーザ名を入力します。

ステップ 6 新しい代行ユーザ名を追加するには、[行の追加] をクリックし、[ステップ 5](#) を繰り返します。

ステップ 7 [メンバーの追加] をクリックします。

ステップ 8 [名前検索] ダイアログボックスで適切なタブをクリックし、検索範囲を指定します。

ステップ 9 1 つまたは複数のフィールドに、新しいリストに追加するユーザ、同報リスト、プライベート同報リスト、またはリモート連絡先に関する適切な情報を入力します。

ステップ 10 [検索] をクリックします。

ステップ 11 検索結果のリストで、プライベート同報リストに追加するユーザ、同報リスト、プライベート同報リスト、またはリモート連絡先の横にあるチェックボックスをオンにしてから、[メンバーの追加] をクリックします。

ユーザ、同報リスト、プライベート同報リスト、またはリモート連絡先のいずれも見つからない場合は、別の検索条件を入力してから、[検索] をクリックして再度検索します。



ヒント 検索結果が予想よりも多いときは、できる限り結果が多く表示されるように [1 ページあたりの行数] リストの値を増やします。検索を狭めるには、より完全な検索条件を入力するか、または空白のままであったフィールドに適切な情報を入力します (あるいはこの両方を行います)。その後、[検索] をクリックして再検索します。

ステップ 12 リストへのメンバー追加が終了するまで、[ステップ 7](#)～[ステップ 11](#) を繰り返します。

プライベート同報リストの名前の変更

各プライベート同報リストには、録音された名前および表示名があります。電話でメッセージの宛先にプライベート同報リストを指定する場合、Cisco Unity Connection は、正しいリストにメッセージが宛先指定されたことを確認できるよう、録音された名前を再生します。

ボイス コマンドを使用している場合は、プライベート同報リストに付与した表示名の代行ユーザ名を指定することもできます。メッセージの宛先としてプライベート同報リストを指定するためにボイス コマンドを電話で使用するときは、リストの表示名を言います。頭文字や略語を使用しているなど、表示名の発音が文字通りの発音と異なる場合は、代行ユーザ名を指定することを検討してください（たとえば、テクニカル サポート部門のプライベート同報リスト名が IT であるとし、この場合、代行ユーザ名として発音スペリングの「Eye Tea」を追加します）。

プライベート同報リストの名前を変更するには

- ステップ 1** Cisco Unity Assistant で、[プライベート同報リスト] メニューの [プライベート同報リスト表示] をクリックします。
- ステップ 2** [プライベート同報リスト] ページで、名前を変更するプライベート同報リストをクリックします。
- ステップ 3** [プライベート同報リスト] ページの [名前] フィールドで、古い名前を削除して新しい名前を入力します。これが表示名になります。
- ステップ 4** [名前の録音] フィールドで、Media Master の [録音] をクリックして、リストの新しい名前を録音します。
- ステップ 5** 録音の終了後、[停止] をクリックします。
- ステップ 6** 必要に応じて、[代行ユーザ名] セクションで情報を変更します。
 - a. 代行ユーザ名を削除するには、その名前の横にあるチェックボックスをオンにして、[選択項目の削除] をクリックします。
 - b. 代行ユーザ名を追加するには、[行の追加] をクリックして名前を入力します。
- ステップ 7** [保存] をクリックします。

プライベート同報リストのメンバーの変更

プライベート同報リストに追加できるメンバーの最大数は、**Connection** の管理者が指定します。ディレクトリ内のユーザまたはシステム同報リストはすべて、プライベート同報リストのメンバーとして適格です。

Cisco Unity Connection の設定状況によっては、ディレクトリ外のリモート ボイス メッセージ システム上のユーザにメッセージを送信したり返信したりできる場合があります。その場合は、リモート連絡先であるこれらのユーザを、プライベート同報リストに含めることもできます。

すでにプライベート同報リストのメンバーとなっているユーザ、プライベート同報リスト、システム同報リスト、またはリモート連絡先を追加しようとしても、**Connection** では、そのメンバーを同じリストに再度追加することはできません。



(注)

プライベート同報リストのメンバーに対して管理上の変更が行われた場合、後でリストを確認するときにメンバーが異なって表示されることがあります。ときには、管理上の変更によって、一部のメンバーが予告なくリストから削除される場合もあります。**Connection** の管理者は、変更が発生する前にユーザに通知できるはずですが、それでも、誤ってメンバーが削除された場合は、ユーザがこれらのメンバーをもう一度リストに追加します。

プライベート同報リストのメンバーを変更するには

- ステップ 1** Cisco Unity Assistant で、[プライベート同報リスト] メニューの [プライベート同報リスト表示] をクリックします。
- ステップ 2** [プライベート同報リスト] ページで、メンバーを変更するプライベート同報リストをクリックします。
- ステップ 3** メンバーを追加するには、[ステップ 4](#)に進みます。

メンバーを削除するには、[プライベート同報リスト] ページで、リストから削除するメンバーすべての横にあるチェックボックスをオンにして、[選択項目の削除] をクリックします。

- ステップ 4** メンバーを追加するには、[プライベート同報リスト] ページで、[メンバーの追加] をクリックしてから、名前を検索します。
 - a. [名前検索] ダイアログボックスで適切なタブをクリックし、検索範囲を指定します。
 - b. 1 つまたは複数のフィールドに、リストに追加するユーザ、同報リスト、プライベート同報リスト、またはリモート連絡先に関する適切な情報を入力します。
 - c. [検索] をクリックします。
 - d. 検索結果のリストで、リストに追加するユーザ、同報リスト、プライベート同報リスト、またはリモート連絡先の横にあるチェックボックスをオンにして、[メンバーの追加] をクリックします。

ユーザ、同報リスト、プライベート同報リスト、またはリモート連絡先のいずれも見つからない場合は、別の検索条件を入力してから、[検索] をクリックして再度検索します。

**ヒント**

検索結果が予想よりも多いときは、できる限り結果が多く表示されるように [1 ページあたりの行数] リストの値を増やします。検索を狭めるには、より完全な検索条件を入力するか、または空白のままであったフィールドに適切な情報を入力します（あるいはこの両方を行います）。その後、[検索] をクリックして再検索します。

ステップ 5 リストへのメンバー追加が終了するまで、**ステップ 4** を繰り返します。

プライベート同報リストの削除

リストを削除すると、録音された名前、表示名、およびリストのメンバーも削除されます。

プライベート同報リストを削除するには

- ステップ 1** Cisco Unity Assistant で、[プライベート同報リスト] メニューの [プライベート同報リスト表示] をクリックします。
- ステップ 2** [プライベート同報リスト] ページで、削除するリストの横にあるチェックボックスをオンにします。
- ステップ 3** メニューバーの下にある [選択した行削除] アイコンをクリックします。

