

Cisco Secure Endpoint Windows Connector Installer 종료 코드 확인

목차

[소개](#)

[Windows Installer 종료 코드](#)

소개

이 문서에서는 Cisco Secure Endpoint Windows 커넥터 종료 코드에 대해 설명합니다.

Windows Installer 종료 코드

명령줄 스위치를 사용하여 Windows 커넥터를 설치하는 관리자는 종료 코드를 알고 있어야 합니다. %TEMP% 폴더의 immpro_install.log에서 찾을 수 있습니다.

코드	설명
0	성공.
39	디스크 공간 부족
1053	업그레이드 또는 제거 중 커넥터가 시작 또는 제어 요청에 응답하지 않았습니다.
1323	제공된 제거 암호가 잘못되었습니다.
1603	커넥터를 제거할 제거 프로그램을 찾을 수 없습니다.
1605	보안 클라이언트에 대한 제거 프로그램을 찾을 수 없습니다.
1618	다른 설치가 이미 진행 중입니다.
1633	지원되지 않는 플랫폼(예: 64비트에 32비트 설치 또는 그 반대).
1638	이 버전 이상의 제품이 이미 있습니다.
1801	잘못된 설치 경로입니다.
3010	성공. 설치를 완료하려면 재부팅해야 합니다.
3017	드라이버 오류로 인해 업그레이드에 실패했습니다. 이 컴퓨터는 현재 보호되지 않습니다. 보호를 다시 시작하려면 컴퓨터를 다시 부팅해야 합니다.
16002	설치하기 전에 완료해야 하는 컴퓨터의 재부팅이 보류 중입니다.
16003	지원되지 않는 운영 체제(예: XP SP2, Win2000).

코드	설명
16004	사용자 권한이 잘못되었습니다(admin으로 실행되지 않음).
16005	업그레이드 또는 제거 중 커넥터에 대한 연결을 중지하지 못했습니다.
16006	OS별 기능(EWF(Enhanced Write Filter) 또는 FBWF(File-Based Write Filter))이 현재 활성화되어 Windows Connector와 충돌합니다. 기능을 비활성화하고 다시 시도하십시오.
16008	보류 중인 리부팅으로 인해 커넥터 업그레이드가 차단되었습니다.
16007	커넥터 설치를 완료하려면 다시 부팅해야 하지만 Block Reboot(재부팅 차단) 옵션이 정책에 구성되었습니다.
16008	Connector를 업그레이드하려면 설치 전에 재부팅해야 합니다.
16009	Windows 7 및 Windows Server 2008 R2 패치에 대한 SHA-2 코드 서명 지원이 없습니다(KB3033929).
16010	드라이버 오류로 인해 업그레이드에 실패했습니다. 커넥터가 다시 시작되었으며 이 컴퓨터는 현재 보호되어 있습니다.
16014	엔드포인트 격리가 활성 상태입니다. 설치 프로그램을 진행하려면 먼저 커넥터를 분리해야 합니다.
16016	드라이버 오류로 인해 업그레이드에 실패했습니다. 컴퓨터를 재부팅하고 업그레이드를 다시 시도하십시오. 문제가 지속되면 고객 지원에 문의하십시오.
16017	디바이스 흐름 상관관계 드라이버를 업그레이드한 후 다시 부팅해야 합니다.
16019	Azure 코드 서명 지원에 필요한 Windows 지원 이 없습니다.

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.