

# RV110W에서 WPS 설정 구성

## 목표

WPS(Wi-Fi Protected Setup)는 안전한 무선 네트워크를 신속하게 설정할 수 있는 방법입니다. 이 문서의 목적은 RV110W에서 WPS 설정을 구성하는 방법을 설명하는 것입니다.

## 적용 가능한 디바이스

·RV110W

## 절차 단계

1단계. 라우터 컨피그레이션 유틸리티를 사용하여 **무선 > WPS**를 선택합니다.

**WPS**

Wi-Fi Protected Setup™

SSID: ciscosb1

WPS:  Enable

Use one of the following for each Wi-Fi Protected Setup supported device:

1. If your client device has a Wi-Fi Protected Setup button, click or press that button and then click the button on the right.

OR

2. If your client device has a Wi-Fi protected Setup PIN number, enter that number here  and then click

OR

3. If your client asks for the Router's PIN number, enter this number **61443143** in your client device.

---

Wi-Fi Protected Setup Status:	Unconfigured
Network Name (SSID):	ciscosb1
Security:	Disabled
Session Status:	N/A

2단계. SSID 드롭다운 메뉴에서 WPS를 적용할 무선 네트워크를 선택합니다.

## WPS

### Wi-Fi Protected Setup™

SSID:

WPS:  Enable

Use one of the following for each Wi-Fi Protected Setup supported device:

1. If your client device has a Wi-Fi Protected Setup button, click or press that button and then click the button on the right.



OR

2. If your client device has a Wi-Fi protected Setup PIN number, enter that number here  and then click

OR

3. If your client asks for the Router's PIN number, enter this number **61443143** in your client device.

Wi-Fi Protected Setup Status:	Unconfigured
Network Name (SSID):	ciscosb1
Security:	Disabled
Session Status:	N/A

3단계. WPS 오른쪽의 Enable(활성화) 확인란을 선택하여 WPS 설정을 활성화합니다.

4단계. 세 가지 옵션 중 하나를 수행하여 네트워크에 클라이언트 디바이스를 추가합니다.

## WPS



Configuration settings have been saved successfully

### Wi-Fi Protected Setup™

SSID:

WPS:  Enable

Use one of the following for each Wi-Fi Protected Setup supported device:

1. If your client device has a Wi-Fi Protected Setup button, click or press that button and then click the button on the right.



OR

2. If your client device has a Wi-Fi protected Setup PIN number, enter that number here  and then click

OR

3. If your client asks for the Router's PIN number, enter this number **61443143** in your client device.

Wi-Fi Protected Setup Status: Unconfigured

Network Name (SSID): ciscosb1

Security: Disabled

Session Status: N/A

· 옵션 1. 클라이언트에 WPS 단추가 있는 경우 단추를 누릅니다. WPS 아이콘을 클릭합니다.

## WPS



Configuration settings have been saved successfully

### Wi-Fi Protected Setup™

SSID:

WPS:  Enable

Use one of the following for each Wi-Fi Protected Setup supported device:

1. If your client device has a Wi-Fi Protected Setup button, click or press that button and then click the button on the right.



OR

2. If your client device has a Wi-Fi protected Setup PIN number, enter that number here  and then click

OR

3. If your client asks for the Router's PIN number, enter this number **61443143** in your client device.

Wi-Fi Protected Setup Status: Unconfigured

Network Name (SSID): ciscosb1

Security: Disabled

Session Status: N/A

·옵션 2. 클라이언트 장치에 WPS PIN 번호가 있는 경우 옵션 2 필드의 필드에 PIN 번호를 입력합니다. Register(등록)를 클릭합니다.

·옵션 3. 클라이언트가 라우터의 PIN 번호를 요청합니다. 클라이언트가 클라이언트 장치에 번호 61443143을 입력합니다.