

Tidal Enterprise Orchestrator-adapter: Windows Event Trigger registreert niet

Inhoud

[Inleiding](#)

[Voorwaarden](#)

[Gebruikte componenten](#)

[Conventies](#)

[Probleem](#)

[Oplossing](#)

[Windows 2008](#)

[Windows 2003](#)

[Gerelateerde informatie](#)

[Inleiding](#)

Wanneer u probeert een Windows-gebeurtenis op een andere Windows-server te controleren, registreert de gebeurtenis niet de trigger.

[Voorwaarden](#)

[Gebruikte componenten](#)

- Tidal Enterprise Orchestrator (TEO) 2.1 of hoger
- Windows-zoeker

[Conventies](#)

Raadpleeg [Cisco Technical Tips Conventions \(Conventies voor technische tips van Cisco\) voor meer informatie over documentconventies.](#)

[Probleem](#)

De trigger van de Windows-gebeurtenis registreert niet bij de TEO Server. Dit foutbericht kan worden gezien:

```
The RPC server is unavailable.  
(Exception from HRESULT: 0x800706BA)
```

[Oplossing](#)

Drie WMI-firewallregels moeten worden ingeschakeld om doorwerking door de firewall toe te staan. Deze configuratie dient op de TEO-server te worden uitgevoerd.

[Windows 2008](#)

Voer deze stappen voor Windows 2008 uit:

1. Klik op **Start > Server Manager**.
2. Ga naar **Configuration > Windows Firewall > Inbound rules**.
3. Om in te springen met deze componenten, klikt u met de rechtermuisknop op de onderdelen en maakt u regels mogelijk: WMI (asynchrone/inline) WMI (DICOM-in) WMI (WMI-in)

[Windows 2003](#)

Volg deze stappen voor Windows 2003:

1. Klik op **Start > Configuratiescherm > Windows Firewall**.
2. Klik op het tabblad **Exceptions**, kies het vakje **WMI** en klik op **OK**.

[Gerelateerde informatie](#)

- [Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems](#)