

# Licenties delen tussen meerdere ESA's

## Inhoud

[Inleiding](#)

[Licenties delen tussen meerdere ESA's](#)

## Inleiding

Dit artikel beschrijft hoe u een bestaande licentie met succes kunt delen via meerdere Cisco e-mail security applicaties (ESA's).

## Licenties delen tussen meerdere ESA's

Met een aangeschafte activerings sleutel voor het licentieproduct (PAK) kan de licentie worden gedeeld door meerdere ESA's.

Voltooi de volgende stappen vanuit het portaal [voor](#) productlicenties:

1. Klik vanuit het portal op **Licenties > Licenties verplaatsen**
2. Selecteer in het vervolgkeuzemenu **Share Licenties... > Get activeringscode...**
3. Selecteer in het pop-upvenster "Share License PROCES" voor product de optie **IJzeren poortproduct - SW-bundels**
4. Voer in het veld Bron-serienummer / Virtual Apparaatidentificatie het bronserienummer in  
**Tip:** U hoeft alleen het einde van het volledige serienummer in te voeren. Als het volledige serienummer bijvoorbeeld 88869E737F5-33NPP11 is, typt u 33NP11.
5. Voer in het veld doelserienummer / virtuele apparaatidentificatie het doelserienummer in **Tip:** U hoeft alleen het einde van het volledige serienummer in te voeren. Als het volledige serienummer bijvoorbeeld 999969E748G65-44MQQ2 is, specificeert u 44MQQ2.
6. Voer in het veld Verzenden naar een geldig e-mailadres in
7. Klik op **aanvraagcode**

Na voltooiing wordt een e-mail verzonden naar het opgegeven e-mailadres. Binnen de e-mail zijn er hyperlinks voor toegang en validatie. Het kan tot één uur duren om de licentieregistratie-e-mail te ontvangen.

Dit is een voorbeeld van de e-mail die wordt ontvangen:

```
From: "do-not-reply@cisco.com" <do-not-reply@cisco.com>
Date: Tuesday, October 31, 2017 at 12:59 PM
To: Joe User <joe_user@example.com>
Subject: Device Registration
```

PLEASE DO NOT DISCARD THIS EMAIL.

You have received this email because your email address was provided to Cisco Systems during the registration process and you are requesting to copy the shared licenses from an existing device to new device. Please contact Cisco Systems if you are not requesting to copy the shared licenses during device registration process.

Below, you will find the Activation Code:

Activation Code : LUY3012Z

Here is the device registration information:

Existing Device Serial # : 33NPP11

New Device Serial # : 44MQQ22

Please click the below link and follow the instructions given below to continue the registration process:

<https://slexui.cloudapps.cisco.com/SWIFT/LicensingUI/Quickstart>

- 1) Click on Other Licenses drop down and Select 'Share License Process' option.
- 2) Select 'Use Activation code' option and Enter the above activation code in 'Specify Activation Code' tab and click on Next button to register the activation code.

U gaat vervolgens naar het portal [voor productlicenties](#) opnieuw.

1. Klik op **Licenties > Licenties verplaatsen**
2. Selecteer in het uitrolmenu de optie **Licenties delen... > Activeringscode gebruiken...**
3. Typ de activeringscode die in het e-mailadres is opgegeven en klik op **Volgende**.
4. Bevestig de activeringscode, bronserienummer en doelserienummer en klik op **Volgende**
5. Voltooi de beoordeling om deze te voltooien

Kies vervolgens in de GUI van het apparaat **stelselbeheer > Functietoetsen > Op nieuwe toetsen controleren** om na te gaan of de toetsen en activeringen actief zijn. Of ga bij de CLI **featurekey** en **checknow** in. Voor alle/alle functies die nieuw zijn voor de ESA, moet de Gebruiksrechtovereenkomst (EULA) worden gelezen en geaccepteerd om de optie te activeren.

Als er problemen zijn met het delen van de licentie, moet u direct contact opnemen met de Global License Operations (GLO), een ondersteuningscase openen of het FAQ lezen:

- Gratis: 1-800-553-2447, of [Cisco's wereldwijde contactgegevens](#)
- Email: [licensing@cisco.com](mailto:licensing@cisco.com)
- [Cisco Support Case Manager: Een Cisco-ondersteuningscase openen](#)
- [Cisco wereldwijde licenties \(GLO\): Veelgestelde vragen](#)