

# NTP toevoegen of wijzigen op ESA/WSA/SMA

## Inhoud

[Inleiding](#)

[NTP toevoegen of wijzigen op ESA/WSA/SMA](#)

[CLI](#)

[GUI](#)

[Gerelateerde informatie](#)

[Gerelateerde Cisco Support Community-discussies](#)

## Inleiding

Dit document beschrijft hoe u de serverinstellingen van het Network Time Protocol (NTP) kunt configureren of aanpassen op de Cisco e-mail security applicatie (ESA), Web security applicatie (WSA) en Security Management-applicatie (SMA).

## NTP toevoegen of wijzigen op ESA/WSA/SMA

De NTP serverinstellingen kunnen worden ingesteld of aangepast via de CLI of de GUI. Raadpleeg de onderstaande gedetailleerde instructies.

### CLI

```
> ntpconfig
```

```
Currently configured NTP servers:  
No servers currently configured.
```

```
Choose the operation you want to perform:
```

- NEW - Add a server.
- SOURCEINT - Set the interface from whose IP address NTP queries should originate.

```
[ ]> new
```

```
Please enter the fully qualified hostname or IP address of your NTP server.
```

```
[ ]> 172.18.108.15
```

U kunt meerdere NTP-servers toevoegen.

Als een server al is geconfigureerd, gebruikt u **deze** om servers te verwijderen die niet nodig zijn.

Opmerking: Vergeet niet alle wijzigingen aan de configuratie via de CLI te **wijden**.

### GUI

Vanuit de browser navigeer door het volgende:

1. Navigeer naar de **pagina Systeembeheer > Tijdinstellingen**.
2. Klik op **Instellingen bewerken**.
3. Selecteer in het gedeelte Tijdhouden de optie *Netwerktijdprotocol gebruiken*.
4. Voer een NTP-serveradres in en klik op **Row toevoegen**. U kunt meerdere NTP-servers toevoegen.
5. Om een NTP-server uit de lijst te verwijderen, klikt u op het pictogram afval voor die server.
6. Selecteer een interface voor NTP-vragen. Dit is het IP-adres waaruit NTP-vragen moeten komen.
7. Breng uw wijzigingen aan en verbind ze aan.

U kunt ook ervoor kiezen de tijd handmatig in te stellen.

1. Navigeer naar de **pagina Systeembeheer > Tijdinstellingen**.
2. Klik op **Instellingen bewerken**.
3. Selecteer in het gedeelte Tijdhouden de optie *Tijd handmatig instellen*.
4. Voer de maand, dag, jaar, uur, minuten en seconden in.
5. Selecteer A.M of P.M.
6. Breng uw wijzigingen aan en verbind ze aan.

## Gerelateerde informatie

- [Cisco e-mail security gebruikershandleiding](#)
- [Cisco web security applicatie gebruikershandleiding](#)
- [Gebruikershandleiding voor Cisco Security Management-applicatie](#)
- [Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems](#)