

Privacyondersteuning tijdens uitwisseling van informatie over telefonie wanneer geregistreerd met CSSM of satelliet

Inhoud

[Inleiding](#)

[Voorwaarden](#)

[Vereisten](#)

[Gebruikte componenten](#)

[Achtergrondinformatie](#)

[Procedure](#)

[Verifiëren](#)

[Licentiebeheer en CSSM UI-wijzigingen](#)

[Problemen oplossen](#)

Inleiding

Dit document beschrijft hoe de privacy van CUCM-informatie wordt ondersteund wanneer deze bij Cisco Smart Software Manager (CSSM) of Satellite wordt geregistreerd.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt aan dat u kennis hebt van dit onderwerp:

- Cisco Unified Communications Manager (CUCM) versie 12.5

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op Cisco Call Manager versie 12.5

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk levend is, zorg er dan voor dat u de mogelijke impact van om het even welke opdracht begrijpt.

Achtergrondinformatie

Wanneer u probeert de CUCM-productinstantie te registreren met CSSM of satelliet, worden normaal de CUCM IP en Hostname verzonden wanneer een geregistreerd verzoek naar CSSM of Satellite wordt verzonden.

Als deze privacy-functie is ingeschakeld, verstuurt CUCM het Hostname- of IP-adres niet meer naar CSSM of Satellite. In plaats daarvan stuurt het project de UDI (Uniek voor elke

productinstantie) naar CSSM of Satellite Server tijdens de registratie van de productinstantie.

Procedure

1. Om deze privacy in te schakelen, controleert de beheerder het vakje **Gedeelte mijn hostnaam of IP-adres niet met Cisco** onder Transport-instelling, zoals in de afbeelding weergegeven.

Configure how the product instance will communicate with Cisco.

Direct - product communicates directly with Cisco licensing servers. URL : <https://tools.cisco.com/its/service/oddce/services/DDCEService>

Transport Gateway - proxy data via Transport Gateway or Smart Software Manager satellite. URL :

HTTP/HTTPS Proxy - send data via an intermediate HTTP or HTTPS Proxy. IP Address/Host Name :
Port :

Do not share my hostname or IP address with Cisco.

2. Om dit selectieteken mogelijk te maken, moet u ervoor zorgen dat het product niet wordt geregistreerd.
3. Nadat u dit aanvinkvakje hebt ingeschakeld, wordt de Smart License Manager-service in het achterste gedeelte opnieuw gestart.

Status
Status: Ready

Configure how the product instance will communicate with Cisco.

Direct - product communicates directly with Cisco licensing servers. URL : <https://tools.cisco.com/its/service/oddce/services/DDCEService>

Transport Gateway - proxy data via Transport Gateway or Smart Software Manager satellite. URL :

HTTP/HTTPS Proxy - send data via an intermediate HTTP or HTTPS Proxy. IP Address/Host Name :
Port :


Do not share my hostname or IP address with Cisco.

Cisco Smart License Manager service will restart to update the changes

Cancel OK

4. Nadat de service met succes is herstart, geeft deze de melding zoals in deze afbeelding, worden de transportinstellingen bijgewerkt.

Status

 Cisco Smart License Manager service restarted and Transport settings updated successfully.

Configure how the product instance will communicate with Cisco.

Direct - product communicates directly with Cisco licensing servers. URL : <https://tools.cisco.com/its/service/oddce/services/DDCEService>

Transport Gateway - proxy data via Transport Gateway or Smart Software Manager satellite. URL :

HTTP/HTTPS Proxy - send data via an intermediate HTTP or HTTPS Proxy. IP Address/Host Name :

Port :

Do not share my hostname or IP address with Cisco.

5. U moet uw productexemplaar opnieuw registreren nadat u deze wijzigingen hebt uitgevoerd.

Verifiëren

Licentiebeheer en CSSM UI-wijzigingen

Nadat u dit selectieteken voor de privacy hebt ingeschakeld, geeft het de naam van de productinstantie weer met een product UDI.


In deze afbeelding is de Privacymodus uitgeschakeld.

License Management

Smart Software Licensing

Registration Status	 Registered
License Authorization Status	 Authorized (Tuesday, February 12, 2019 10:31:55 AM IST)
Smart Account	BU Production Test
Virtual Account	TAC-CollabTesting
Product Instance Name	cucm125.anton.lab
Export-Controlled Functionality	Allowed
Transport Settings	Direct View/Edit the Licensing Smart Call Home settings
Licensing Mode	Enterprise

General | Licenses | **Product Instances** | Event Log



Name	Product Type	Last Contact
ccm12pub	UCL	2018-Dec-23 23:19:23
cer	UCL	2019-Feb-11 12:30:41
cucm125	UCL	2019-Feb-12 08:13:44
cucm125.anton.lab	UCL	2019-Feb-12 05:02:13

In deze afbeelding wordt de Privacymodus ingeschakeld.

License Management

Smart Software Licensing

Registration Status	 Registered
License Authorization Status	 Authorized (Tuesday, February 12, 2019 4:05:48 PM IST)
Smart Account	BU Production Test
Virtual Account	TAC-CollabTesting
Product Instance Name	UDI_PID:UCM;UDI_SN:707a0;
Export-Controlled Functionality	Allowed
Transport Settings	Direct View/Edit the Licensing Smart Call Home settings
Licensing Mode	Enterprise

General	Licenses	Product Instances	Event Log
---------	----------	--------------------------	-----------

Name ▼	Product Type	Last Contact
UDI_PID:UCM; UDI_SN:707a0;	UCL	2019-Feb-12 10:36:35
prema1try	UCL	2018-Dec-25 00:24:48
divyacucm12	UCL	2019-Feb-12 08:58:54

Problemen oplossen

Inzamelen van deze blogs als er een probleem is :

CLI: **activelog/cm/trace/slm/log4j/slm.log**

1. Smart Agent-logbestanden worden als deel van **slm.log**
2. De logbestanden van het startpunt van de oproep worden geschreven in:
activelog/cm/trace/slm/log4j/gch.log
activelog/cm/trace/slm/log4j/tp.log