

Configurar o temporizador de logout de usuário ocioso na GUI do EPNM

Contents

[Introduction](#)

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Configurar](#)

[Nível do sistema](#)

[Nível de usuário](#)

Introduction

Este documento descreve as etapas para alterar o temporizador de logout de usuário ocioso no Evolved Programmable Network Manager (EPNM).

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento do EPN Manager.

Note: É necessário ter acesso à GUI do EPNM.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas no EPNM.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Configurar

Essa alteração deve ser feita em dois níveis (Nível do sistema e Nível do usuário).

Nível do sistema

Navegue até **Administration > Setting > System Settings**. Sob **General**, selecionar **Server** e altere o valor de tempo limite conforme mostrado nesta imagem:



System Settings

Search All

- Help Us Improve
- Job Approval
- Proxy
- Login Disclaimer
- Report
- Server**
- Software Update
- Support Request
- Cisco DNA Center coexistence
- User Defined Fields
- Mail and Notification
 - Change Audit Notification
 - Mail Server Configuration

General Server

The page will automatically reload once the Global Idle Timeout settings are changed and saved.

Global Idle Timeout

Logout all idle users

Logout all idle users after

- 15 min
- 10 min
- 15 min
- 30 min
- 60 min**
- 120 min
- 600 min

Restart application

Restart EPN M

FTP

Enable Disable

Listening on Port 21

Nível de usuário

Clique no ícone Configurações na parte superior direita e selecione **My Preferences**.

16 root - ROOT-DOMAIN

Logged In As root

- Log out
- Change Password
- Set Current Page As Home
- My Preferences**
- Support Cases

Virtual Domain: **ROOT-DOMAIN**

Altere o valor de tempo limite conforme desejado e clique em **Save**.

General

Alarms & Events

Chassis racks to display ?

▼ Service Provisioning

Default Technology ?

Default Service Type ?

▼ Device Inventory List View

Device List Table Refresh Interval

▼ Mobility Services Engine

Use MSE Admin View ?

▼ User Idle Timeout

Logout idle user ?

Logout idle user after ?

Save

Cancel

Reset Default System Settings

Faça logoff e logon novamente para que as alterações tenham efeito.

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês ([link fornecido](#)) seja sempre consultado.