

从Windows中删除已安装的AnyConnect模块

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[背景信息](#)

[使用AnyConnect安装程序包](#)

[使用命令提示符](#)

[传统用户界面](#)

[相关信息](#)

简介

本文档介绍如何从Windows PC中删除已安装的Cisco AnyConnect模块。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- AnyConnect基础知识 (思科安全客户端)
- Windows shell命令的基本知识

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始 (默认) 配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。


背景信息

方法包括使用System Center Configuration Manager(SCCM)等软件管理工具以及手动卸载少量PC。


 **注意：** AnyConnect已重新命名为Cisco Secure Client，仅更改名称不会更改其他内容，安装过程相同。

使用AnyConnect安装程序包

- 1.分配AnyConnect预部署软件包。包名称为anyconnect-win-<version>-predeploy-k9.zip。
- 2.选择NAM模块，文件名为anyconnect-win-<version>-nam-predeploy-k9.msi。
- 3.在Cisco AnyConnect Network Access Manager Setup (Cisco AnyConnect网络访问管理器设置) 窗口中，选择Remove，然后选择Next。在下一个窗口中，再次选择Remove。



选择删除



再次选择“删除”

使用命令提示符

当您需要通过软件管理系统(SMS) (如Microsoft SCCM) 从多个终端卸载模块时，此选项非常有用

。

1.使用power shell命令Get-WmiObject -Class Win32_Product查找网络访问管理器MSI文件的UID值

。

<#root>

C:\Users\cisco>

```
Get-WmiObject -Class Win32_Product
```

```
IdentifyingNumber : {B3FA5A71-A9C3-42B3-B567-F92C163F3F5B}
Name               : Microsoft Visual C++ 2019 X64 Additional Runtime - 14.29.30040
Vendor            : Microsoft Corporation
Version          : 14.29.30040
```

Caption : Microsoft Visual C++ 2019 X64 Additional Runtime - 14.29.30040

IdentifyingNumber : {C071AB12-A10B-4DC6-93A6-9292554517C8}

Name : Cisco AnyConnect ISE Posture Module

Vendor : Cisco Systems, Inc.

Version : 4.10.03104

Caption : Cisco AnyConnect ISE Posture Module

IdentifyingNumber : {C56D2482-32F7-4CB7-AF41-4CC51EBCB17D}

Name : Microsoft Visual C++ 2019 X64 Minimum Runtime - 14.29.30040

Vendor : Microsoft Corporation

Version : 14.29.30040

Caption : Microsoft Visual C++ 2019 X64 Minimum Runtime - 14.29.30040

IdentifyingNumber : {F2C7C953-F423-415F-A2E7-5F09F9DA1AF1} <<< This will be the UID.

Name : Cisco AnyConnect Network Access Manager

Vendor : Cisco Systems, Inc.

Version : 4.10.03104

Caption : Cisco AnyConnect Network Access Manager

如果您只想查看AnyConnect网络访问模块(NAM)信息，另一个选项是使用Get-WmiObject win32_product -Filter "name = 'Cisco AnyConnect Network Access Manager'" | fl

<#root>

C:\Users\cisco>

Get-WmiObject win32_product -Filter "name = 'Cisco AnyConnect Network Access Manager'" | fl

IdentifyingNumber : {F2C7C953-F423-415F-A2E7-5F09F9DA1AF1}

Name : Cisco AnyConnect Network Access Manager

Vendor : Cisco Systems, Inc.

Version : 4.10.03104

Caption : Cisco AnyConnect Network Access Manager

然后，使用注册表编辑器应用确认

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall下存在reg键值。

Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\F2C7C953-F423-415F-A2E7-5F09F9DA1AF1

Name	Type	Data
(Default)	REG_SZ	(value not set)
AuthorizedCDFP...	REG_SZ	
Comments	REG_SZ	A SmartNET contract is required for support - Cisc...
Contact	REG_SZ	
DisplayIcon	REG_SZ	C:\Program Files (x86)\Cisco\Cisco AnyConnect S...
DisplayName	REG_SZ	Cisco AnyConnect Network Access Manager
DisplayVersion	REG_SZ	4.10.03104
EstimatedSize	REG_DWORD	0x000015b0 (5552)
HelpLink	REG_EXPAND_SZ	http://www.cisco.com/TAC/
HelpTelephone	REG_SZ	(800) 553-2447
InstallDate	REG_SZ	20211028
InstallLocation	REG_SZ	C:\Program Files (x86)\Cisco\Cisco AnyConnect S...
InstallSource	REG_SZ	C:\Users\cisco\AppData\Local\Temp\Temp1_anyc...
Language	REG_DWORD	0x00000409 (1033)
ModifyPath	REG_EXPAND_SZ	MsiExec.exe /X{F2C7C953-F423-415F-A2E7-5F09F9...
NoModify	REG_DWORD	0x00000001 (1)
NoRepair	REG_DWORD	0x00000001 (1)
Publisher	REG_SZ	Cisco Systems, Inc.
Readme	REG_SZ	
Size	REG_SZ	
UninstallString	REG_EXPAND_SZ	MsiExec.exe /X{F2C7C953-F423-415F-A2E7-5F09F9...
URLInfoAbout	REG_SZ	http://www.cisco.com
URLUpdateInfo	REG_SZ	
Version	REG_DWORD	0x040a0c20 (67767328)
VersionMajor	REG_DWORD	0x00000004 (4)
VersionMinor	REG_DWORD	0x0000000a (10)
WindowsInstaller	REG_DWORD	0x00000001 (1)


Windows注册表项

2. 打开命令提示符并运行 `msiexec.exe /x{reg key value}`，使用上一步得到的 reg key 值。


```
<#root>
```

```
C:\Users\cisco>
```

```
msiexec.exe /x{F2C7C953-F423-415F-A2E7-5F09F9DA1AF1}
```


 注：可以根据需要自定义这些属性，以避免重新加载提示等等。使用此示例命令时，需要执行后续步骤。

3. 在 Windows Installer 提示符中，单击 Yes。



卸载提示

4. 卸载进度条打开。



删除进度

5. 系统提示您重新启动电脑。单击 Yes。

Cisco AnyConnect Network Access Manager




You must restart your system for the configuration changes made to Cisco AnyConnect Network Access Manager to take effect. Click "Yes" to restart now or "No" if you plan to manually restart later.

Yes

No


重新启动提示


 注意：为获得最佳实践，请允许系统重新启动。

传统用户界面

这是手动卸载模块的选项，建议少量的PC使用。

1. 打开“Windows设置”>“选择NAM”>“选择卸载”上的“应用和功能”。



	Cisco AnyConnect Network Access Manager 4.10.03104	5.42 MB 11/23/2021
		<p>Modify Uninstall</p>

在Windows设置中打开应用和功能

相关信息

- [思科技术支持和下载](#)

关于此翻译

思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。