

ASA升级到版本9.1.3失败，出现“No Cfg structure found in downloaded image file”错误消息

目录

[简介](#)

[问题](#)

[解决方案](#)

简介

本文档描述您尝试将思科自适应安全设备(ASA)升级到8.4.7版或更高版本或9.1.3版或更高版本时遇到的问题。它还提供解决问题的升级路径。

问题

当您尝试将ASA升级到以下版本时：

- 8.4代码系列中的8.4.7版或更高版本
- 版本 9.1.3 或更高版本

您将收到以下错误消息：

```
No Cfg structure found in downloaded image file
```

生成此错误消息是因为ASA二进制映像的文件结构在版本8.4.7和版本9.1.3中都发生了更改。您必须遵循特定的升级路径。

解决方案

请遵循此版本升级过程：

1. 在“当前ASA映像”列中找到您的当前版本。
2. 升级到First Upgrade列中列出的版本。
3. 升级到“最终升级”列中列出的一个版本：

当前ASA映像	首次升级	最终升级
8.2.x	8.4.6	8.4.7或更高版本，9.1.3或更高版本
8.3.x	8.4.6	8.4.7或更高版本，9.1.3或更高版本
8.4.1 到 8.4.4.10	8.4.6，9.0.2	8.4.7或更高版本，9.1.3或更高版本

8.5.x	9.0.2	9.1.3或更高版本
8.6.1	9.0.2	9.1.3或更高版本
9.0.1	9.0.2	9.1.3或更高版本
9.0.1.1 及更高版本 (包括9.0.2及更高版本)	不能应用	9.1.3或更高版本
9.1.1	9.1.2	9.1.3或更高版本
9.1.1.1 及更高版本	不能应用	9.1.3或更高版本

注意：如果升级到8.4.7或9.1.3版以后的最终版本，则应用相同的流程。只需将“最终升级”列中的8.4.7或9.1.3映像替换为要升级到的最终版本。