

ASA 8.0 : 如何更改 Webvpn 徽标

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[规则](#)

[更改 WebVPN 徽标](#)

[上载并配置徽标](#)

[应用自定义项](#)

[自定义 AnyConnect VPN 客户端徽标](#)

[验证](#)

[故障排除](#)

[相关信息](#)

简介

本文档说明如何更改 WebVPN 登录页和门户页上显示的徽标。通过使用可以用基于Web的自定义编辑器编辑的自定义，可适应安全工具(ASA)提供方法更改接近一切关于WebVPN门户的外观。

在本文中，可适应安全设备管理器(ASDM)和自定义编辑器用于上传新的徽标到ASA。然后，配置新徽标以使其在用户登录前后出现。在运行软件版本 8.0(2) 的 ASA 上使用 ASDM 6.0(2) 执行此配置。

。

本文档是有关在 ASA 上配置 WebVPN 的一组文档的一部分。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于运行软件版本 8.0(2) 的 ASA 上的 ASDM 6.0(2)。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

更改 WebVPN 徽标

本部分提供有关如何上载新徽标以及如何配置 ASA 以在 WebVPN 登录页和门户页上显示新徽标的信息。

上载并配置徽标

完成以下步骤以上载并配置新徽标：

1. 导航到 **Configuration > Remote Access VPN > Clientless SSL VPN Access > Portal > Web Contents**。
2. 在 ASA 中定位到您的徽标，然后单击 **Import Now** 以上载该徽标。如果您希望在用户登录前显示此徽标，则确保在“Destination”下选择 **No**。
3. 上载徽标后，导航到 **Configuration > Remote Access VPN > Clientless SSL VPN Access > Portal > Customization**。
4. 选择要编辑的自定义项或创建一个新项。**注意：** Cisco 不建议您对默认自定义项进行重大更改。
5. 在显示的编辑器网页上，导航到“Logon Page”下的 **Title Panel**。
6. 在 **Logo URL** 下拉列表中选择您的徽标。
7. 在“Portal”下导航到 **Title Panel**。
8. 在 **Logo URL** 下拉列表中选择您的徽标。
9. 单击右上方的 **Save**，然后关闭编辑器网页。

应用自定义项

确保将配置的自定义项应用于正确的连接配置文件（隧道组），以便在登录页和门户页上显示徽标十分重要。除非用户使用 group-url 连接到 ASA，否则**必须将自定义项应用到 DefaultWEBVPNGroup**，以便在登录前显示徽标。

此表显示对于给定配置，应该应用自定义项的位置：

| | 用户登录方法 | | |
|---------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| | 不进行组选择 (使用默认值) 登录 | 进行组选择登 录 | group-url |
| 登录页 上可见的自定 义项 | DefaultWebVP NGroup | DefaultWebVP NGroup | 用户的连接配 置文件（隧道 组） |
| 门户页 上可见的自定 义项 | DefaultWebVP NGroup | 用户的连接配 置文件（隧道 组） | 用户的连接配 置文件（隧道 组） |

完成以下步骤，以在连接配置文件（隧道组）中配置自定义项：

1. 导航到“Configuration”>“Remote Access VPN”>“Clientless SSL VPN Access”>“Connection Profiles”。

2. 选择 **DefaultWEBVPNGroup** (或您所需的组) ，然后单击“Edit”。
3. 在左侧窗格中选择 **Advanced > Clientless SSL VPN**。
4. 验证您的自定义项是否是从“Portal Page Customization”下拉列表中选择的。

[自定义 AnyConnect VPN 客户端徽标](#)

您可以自定义远程用户登录时看到的 AnyConnect 客户端图形用户界面的某些元素 (如公司徽标) 。通过使用您自己的自定义文件替换影响界面的文件，可以自定义 AnyConnect 客户端用户界面。例如，对于 Windows 安装，可以通过使用自己的文件替换 *company_logo.bmp* 文件，将默认的 Cisco 徽标更改为您公司的徽标。

有关配置的详细信息，请参阅 [Cisco AnyConnect VPN 客户端管理员指南，版本 2.0](#) 的 [自定义最终用户体验](#) 部分。

[验证](#)

导航到 ASA 的 WebVPN 登录页，验证徽标是否已更改以及是否正确应用了自定义项。

[故障排除](#)

如果未显示徽标，请确保将自定义项应用到正确的连接配置文件 (隧道组) 。有关详细信息，请参阅 [应用自定义项](#) 部分。

[相关信息](#)

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)