

在RV320和RV325 VPN路由器系列上配置动态域名服务器

目标

动态域名系统(DDNS)是一种网络服务，它允许使用通信协议（例如路由器）的联网设备让域名系统(DNS)知道需要更改其活动DNS配置。它允许使用相同的互联网域名来定位具有不同IP地址的路由器。使用DDNS的好处是，它为动态Internet IP地址分配固定主机和域名。如果要在路由器后托管网站、FTP服务器或其他服务器，DDNS非常有用。

本文档的目的是说明如何配置DDNS服务，这些服务由DDNS服务提供商DynDNS.org和3322.org提供。

注意：在使用这些功能之前，必须先[在DynDNS.org](http://DynDNS.org)或3322.org上注册DDNS服务。路由器将WAN IP地址的更改通知给动态DNS服务器，以便网络上的任何公共服务都可以通过静态域名访问它。

适用设备


- RV320双WAN VPN路由器
- RV325千兆双WAN VPN路由器

软件版本

- v1.1.0.09

配置动态域名服务器

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择Setup > Dynamic DNS。“动态DNS”页面打开：



Dynamic DNS			
Dynamic DNS Table			
	Interface	Status	Host Name
<input type="radio"/>	WAN1	Disabled	Disabled
<input type="radio"/>	WAN2	Disabled	Disabled
<input type="radio"/>	USB 1	Disabled	Disabled
<input type="radio"/>	USB 2	Disabled	Disabled


步骤2.单击“动态DNS表”中的相应单选按钮，选择要为其配置DDNS的接口。



步骤3.单击“编辑”以配置接口。



“动态DNS”页面将重新打开，新字段可用。



注意：Interface字段显示将为其配置动态DNS的接口。

步骤4.从“服务”下拉列表中选择适当的服务。




可用选项定义如下：

·禁用 — 表示非活动服务。

·*DynDNS.org* — 表示动态DNS服务。动态DNS是基础设施即服务(IaaS)云计算服务提供商，用于为商业和私有用户提供DNS服务。

·*3322.org* — 表示3322服务。3322用于为中国商业和私人用户提供DNS服务。

步骤5.在Username字段中输入帐户的用户名。




The screenshot shows the 'Dynamic DNS' configuration window. The title is 'Dynamic DNS'. Below it is a section titled 'Edit Dynamic DNS Setup'. The form contains the following fields and values:

- Interface: WAN2
- Service: DynDNS.org (dropdown menu)
- Username: user_1 (text input) with a 'Register' button to its right.
- Password: [Redacted with dots]
- Host Name: office (text input), .dyndns (dropdown menu), .org (dropdown menu)
- Internet IP Address: 0.0.0.0
- Status: [Empty]

At the bottom of the form are three buttons: 'Save', 'Cancel', and 'Back'.

注意：要注册动态DNS或3322帐户，请点击注册。

步骤6.在“密码”字段中输入帐户的密码。



This screenshot is identical to the previous one, showing the 'Dynamic DNS' configuration window. The 'Password' field is highlighted with a red circle, indicating where the user should enter their password.

步骤7.根据您选择的服务，在Host Name字段中输入主机名或域名。如果选择*DynDNS.org*，请在第一个字段中输入域名或主机名，在第二个字段中输入“dyndns”，在最后一个字段中输入“org”。如果选择*3322.org*作为服务，请在第一个字段中输入域名或主机名，在第二个字段中输入“3322”，在最后一个字段中输入“org”。

Dynamic DNS

Edit Dynamic DNS Setup

Interface: WAN2

Service: DynDNS.org

Username: user_1

Password: ●●●●●●

Host Name: office .dyndns .org

Internet IP Address: 0.0.0.0

Status:

注意： *Internet IP Address* 字段显示特定接口的WAN的IP地址。状态字段显示您选择的服务的状态。确保提供准确的信息，以避免状态不正确。

步骤8. 单击“保存”以保存设置。

Dynamic DNS

Edit Dynamic DNS Setup

Interface: WAN2

Service: DynDNS.org

Username: user_1

Password: ●●●●●●

Host Name: office .dyndns .org

Internet IP Address: 0.0.0.0

Status: